

# Tidal Enterprise Scheduler:“stty::执行Unix脚本时未收到此类设备或地址”错误消息

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档提供有关如何解决该问题的:Unix本时，没有此类设备或地址（或类似）错误消息。

## 先决条件

### 要求

思科建议您安装现有的Tidal Agent 3.0或更高版本。

### 使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Windows Agent 3.0版或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 问题

在Unix Agent上运行脚本时，`stty::址`、`:ioctl`当或遇到类似错误。通常，脚本成功完成。但是，作业输出中会返回此错误。

### 解决方案

如果脚本使用`stty`命令，则会收到这些错误。最简单的解决方案是将这些语句包含在`if`语句中，该语句仅在脚本以交互方式运行（即，从命令行运行）时执行。

例如：

```
if [ `tty | grep -ci not` -eq 0 ]
then
  stty erase ^\h kill ^u intr ^c          # workstations
  stty echoe echok ixon ixoff -ixany
  stty erase ^\?
  stty erase ^h kill ^u intr ^c
fi
```

简而言之，您无法在非交互式环境中运行**stty**命令（类似于将脚本作为cron作业运行时遇到的问题）。

**注意：**上述示例是在Solaris 8系统上开发和测试的，可能需要根据您运行的外壳进行修改。此代码仅作为示例提供。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)