

# 目录

## [简介](#)

### [如何注册—Codian MCU /IP VCR /IP GW用V2IU网守？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真IP GW 3510，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

## Q. 如何注册Codian MCU /IP VCR /IP GW用V2IU网守？

### A.

要注册Codian MCU，IP VCR或IP网关用V2IU网守，遵从这些步骤：

1. 在V2IU：去VoIP ALG > H.323并且设置网守模式为嵌入式网守模式。去H.323前缀并且添加所有前缀和应该路由他们单元的地址。
2. 在MCU /IP VCR /IP GW请去**设置>网守和**：设置H.323网守使用情况对已启用。对于H.323网守地址请输入您的V2IU地址。对于关守注册类型请选择终端/网关(如果不注册前缀)或网关(如果注册前缀。留下MCU注册的前缀，为IP VCR注册或前缀加前缀IP GW注册空白的。为了使注册的H.323 ID回车您的单元的标识符。MCU服务前缀回车您的单元的前缀，如果中的任一个。  
。
3. 单击**应用更改**注册您的有V2IU的单元。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)