

如何能启用双重视频、二重奏视频、人们和内容或者H.239在Codian产品？

目录

[简介](#)

[如何能启用双重视频、二重奏视频、人们和内容或者H.239在Codian产品？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真IP GW 3510，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

Q. 如何能启用双重视频、二重奏视频、人们和内容或者H.239在Codian产品？

A. *双重视频、二重奏视频、人们+内容*和*H.239*是描述第二个现场录像信道的支持在H.323呼叫的所有期限。这样信道为内容发射是最常用的，类似发言人的PC (因此期限的屏幕也使用‘内容信道’)。期限全部有有些不同的含义。*双重视频*是描述此功能的统称。*二重奏视频*和*人+内容*分别为从TANDBERG和Polycom的专有实施。*H.239*是第二个视频信道的ITU标准;所有主要供应商支持这，并且是在H.323视频呼叫的Codian产品支持的唯一的内容信道标准。

Codian产品需要配置启用H.239。也支持H.239协议的所有H.323终端能来源此信道，象能VNC连接，虽然一些终端需要配置使用H.239而不是他们的专有解决方案。

使用H.239在Codian您需要首先启用*H.239*在MCU的状态设备在[设置 > H.239](#)页的MCU的一个会议。然后，当您配置会议时，请确保它为H.239 (集H.239内容对已启用的信道视频启用)。另外，如果使用预先配置的参加者，您也需要启用您要通过设置H.239对已启用的视频贡献使用的每个终端，当该终端的H.239来源。

请参阅解释此信道功能，其来源和如何启用在MCU的H.239的在线帮助主题*H.239 (内容信道视频)*支持。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)