

UCCE服务器/客户端工具使用排除故障网络

目录

[简介](#)

[设置](#)

[示例设置](#)

[使用参数](#)

简介

本文描述服务器/客户端工具并且提供关于输出生成的和使用参数的说明。服务器/客户端工具与所有 Unified Contact Center企业(UCCE)版本在c:\icm\bin文件夹一起提供和查找。为了排除故障网络或证明可以是有用的，网络有问题。因为通常ping命令不提供网络的完整的情况，网络问题识别是重要在UCCE环境。

设置

这是快速设置的步骤：

1. 在路由器B (PGB)上，请打开命令提示符窗口并且输入：

```
server ServerHighIPAddress 50001 /rptintvl 10000
```

注意：对于命令，请进入**ServerHighIPAddress**的高优先权路由器IP地址B。

2. 在路由器A (PGA)上，请打开命令提示符窗口并且输入：

```
client ServerHighIPAddress 50001 /localaddr ClientHighIPAddress
```

```
/htbt 1 /msgintvl 100 /burst 30 /msgsize 1000
```

```
/rptintvl 10000 /bucketsize 50
```

注意：对于命令，请进入**ServerHighIPAddress**的高优先权路由器IP地址B (PGB)和**ClientHighIPAddress**的高优先权路由器IP地址A (PGA)。

这生成高优先级数据流近似2.4Mbps双向。工具在每10,000数据包(总数数据包的rptintvl值以后打印报告)。

3. 在测验完成后，请手工终止有ctrl-c的工具。**.exe**文件在C:\icm\bin查找，应该已经在路径。

示例设置

```

C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin>client /?
11:08:35 Trace: EMT Creating Mutex Global\IMTConnect_DisconnectLock
Version: Release 8.5.2.0 , Build 28588
Usage: client ServerIPAddress ServerPortNumber [/localaddr ClientIPAddress]
[/htbt HeartBeatInterval] [/msgintvl MessageInterval]
[/burst BurstCount] [/msgsize MessageSize]
[/rptintvl ReportInterval] [/buckets BucketCount]
[/bucketsize BucketSize] [/help] [/?]

C:\Program Files\Cisco\Desktop\bin>client 10.0.1.49 50001 /localaddr 10.0.1.48
/htbt 1 /msgintvl 100 /burst 30 /msgsize 1000 /rptintvl 10000 /bucketsize 50
11:08:46 Trace: EMT Creating Mutex Global\IMTConnect_DisconnectLock
Heartbeat interval = 100; Message interval = 100; Message size = 1000
11:08:46 Trace: EMT : Initialized with QoS-enabled service provider
11:08:46 Trace: EMT I/O completion ports: max threads=2, concurrent threads=0
11:08:46 Trace: EMT App does not support eQOS
11:08:46 Trace: EMT 0: Server selected version: pre-QoS version
11:08:46 Trace: EMT 0: First heartbeat received.
11:08:46 Trace: EMT 0: Connected to TCP addr [10.0.1.49]/[50001] hb [10.0.1.49]/
[39501] with hb interval=100 [ms].
11:08:46 Trace: EMT 0: Connection established using pre-QoS version.
11:08:46 Trace: EMT 0: Total=109 [ms], Handshake=109 [ms], TCP connect=0 [ms].

```

```

11:09:21 After 10000: min rtt = 0ms, max rtt = 172ms, avg rtt = 2ms

```

```

0- 49:9897 50- 99:50 100- 149:43 150- 199:10
200- 249:0 250- 299:0 300- 349:0 350- 399:0
400- 449:0 450- 499:0 500- 549:0 550- 599:0
600- 649:0 650- 699:0 700- 749:0 750- 799:0
800- 849:0 850- 899:0 900- 949:0 950- 999:0
>= 1000:0

```

```

11:09:55 After 20000: min rtt = 0ms, max rtt = 93ms, avg rtt = 1ms

```

```

0- 49:9969 50- 99:31 100- 149:0 150- 199:0
200- 249:0 250- 299:0 300- 349:0 350- 399:0
400- 449:0 450- 499:0 500- 549:0 550- 599:0
600- 649:0 650- 699:0 700- 749:0 750- 799:0
800- 849:0 850- 899:0 900- 949:0 950- 999:0
>= 1000:0

```

```

11:10:28 After 30000: min rtt = 0ms, max rtt = 94ms, avg rtt = 1ms

```

```

0- 49:9978 50- 99:22 100- 149:0 150- 199:0
200- 249:0 250- 299:0 300- 349:0 350- 399:0
400- 449:0 450- 499:0 500- 549:0 550- 599:0
600- 649:0 650- 699:0 700- 749:0 750- 799:0
800- 849:0 850- 899:0 900- 949:0 950- 999:0
>= 1000:0

```

使用参数

此部分提供关于使用参数的说明。

/bucketsize -报告分类有有些范围的数据包往返时间(RTT)延迟桶的大小。例如，此输出显示桶大小50ms：

```

11:10:28 After 30000: min rtt = 0ms, max rtt = 94ms, avg rtt = 1ms

```

```

0- 49:9978 -> 9978 packets with RTT between 0 and 49 - first bucket
50- 99:22 -> 22 packets with RTT between 50 and 99 - second bucket
100- 149:0 -> 0 packets with RTT between 100 and 149 - third bucket

```

/rptintvl -总数数据包的报告间隔。报告打印，每当指定的数据包数量此处被到达。

/msgsize -发送的消息的大小在字节的。与/msgintvl值一起的此值确定相当数量带宽消耗与测验。

在测验期间，为了检查带宽消耗，请访问**任务管理器> Network**选项：