

“#%BGP-3-INSUFCHUNKS:Insufficient chunk pools for aspath”错误消息意味着什么？

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息](#)

[相关信息](#)

简介

本文解释消息可以安全忽略的Cisco IOS %BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息和可能的情况。

先决条件

要求

思科建议您有知识如何配置在Cisco路由器的边界网关协议(BGP)。

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco IOS某些版本如描述的以后在本文。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息](#)

如果自治系统(AS)路径长度是少于50 AS (100个字节)，路由器使用大块存储器分配。如果AS路径长度比50 AS长，路由器使用正常存储器分配并且返回#%BGP-3-INSUFCHUNKS Insufficient chunk pools for aspath错误消息，在遇到此情况时候。路由器应该持续正常工作尽管此错误消息。

此问题有Cisco Bug ID [CSCdr07279 \(仅限注册用户\)](#)。CSCdr07279的修正允许路由器使用大块存储器分配125 AS AS路径。一旦路径超出此长度，路由器只一次返回错误消息。

CSCdr07279的修正集成到这些Cisco IOS软件版本：

- 12.0(9.6)ST
- 12.0(10.1)S
- 12.0(10.3)SC
- 12.1(1.3)
- 12.1(1.3)T
- 12.1(1.3)E
- 12.1(1.3)EC
- 12.1(3)DB
- 12.1(3)DC

相关信息

- [BGP AS_PATH属性](#)
- [边界网关协议\(BGP\)支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)