

如何在思科内部许可证(CLP)部署中启用设备指示灯转换(DLC)?

简介

本文档提供了在思科内部许可证(CLP)部署中启用设备指示灯转换(DLC)功能的分步指南。启用DLC可将传统许可证无缝转换为智能许可证。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 思科智能帐户
- 有权访问智能帐户或虚拟帐户的有效CCO用户ID和密码。
- 本地思科许可证(CLP)的管理员访问权限

步骤

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步骤 2：从左侧菜单导航到Licensing工作区。

步骤 3：从On-Prem Account选项卡中选择相应的On-Prem Account。

步骤 4：选择帐户后，左侧菜单中将出现其他选项卡。导航到内部帐户管理选项卡

步骤 5：在Settings下，选择Device Led Conversion Settings。

步骤 6：选中标有Enable device-led conversion to Smart license的复选框，以激活DLC功能。

步骤 7：从应启用DLC的下拉菜单中选择所需的虚拟帐户。

步骤 8：单击 Apply。

步骤结果：现在已为所选虚拟帐户启用设备引导的转换功能。

问：在哪里可以查看所选内部帐户中发生的所有转换的日志？

A：您可以通过以下步骤访问日志：

- 导航到许可工作空间。
- 选择相关的内部帐户。
- 导航到Event History (事件历史记录)。
- 选择Smart License Conversion Log。

故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用：按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过[Cisco Support Case Manager](#) (思科支持案例管理器) 发起[许可证支持请求](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。