

# 如何删除思科内部许可证(CLP)部署中的设备？

## 简介

本文档提供了从思科内部许可证(CLP)部署中删除设备的分步指南。

## 先决条件

开始之前，请确保您有以下数据：

- 有效的思科智能帐户。
- 有效的Cisco.com(CCO)用户ID和密码。
- 对思科内部许可证(CLP)门户的管理员访问权限。
- 访问包含要移除的设备的特定智能帐户。

## 步骤

步骤 1：访问思科内部许可证(CLP)门户，网址为([https://\(IPAddress\):8443/admin/#/mainview](https://(IPAddress):8443/admin/#/mainview))。

步骤 2：导航到左侧菜单中的Workspace选项卡，然后选择Licensing。

步骤 3：导航到左侧菜单中的“内部帐户”部分。您可以直接选择帐户，也可以使用搜索功能查找要管理的帐户。

步骤 4：选择内部帐户后，将出现其他菜单选项。导航到Devices选项卡，然后选择Device Inventory。

步骤结果：控制面板将显示与所选智能帐户关联的所有设备的整合视图。

步骤 5：使用搜索栏按设备标识符、产品编号、设备名称或其他条件查找设备。

步骤 6：选择设备，然后单击最右列中的3个点。

步骤 7：从下拉菜单中选择Remove Device选项。

步骤结果：是否删除设备？系统将显示一个弹出窗口。阅读警告消息。

步骤 8::单击Remove Device。



注意：

- 为确保删除正确反映在记录中，您必须执行同步过程：[如何执行与思科许可证中心\(CLC\)的思科内部许可证\(CLP\)同步？](#)
- 对于启用CSLU的设备，请按照本地门户中的相同删除流程进行操作。删除后，您需要打开一个[支持案例](#)，以从思科许可证中心(CLC)手动删除设备。

---

## 故障排除

仅供外部客户/合作伙伴使用:按照以下说明解决您的问题。如果您需要进一步的帮助，请通过[Cisco Support Case Manager](#)（思科支持案例管理器）发[起许可证支持请求](#)。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。