# 错误：查找命令：第一个参数应为查询表名称

## 适用范围

Splunk云Splunk企业

## 描述

*搜索时出错

```
Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxa.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxb.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxc.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
```

*在search.log中，登录“Job Inspector”

```
07-31-2019 04:22:21.307 ERROR LookupProviderFactory - Expecting lookup table name as the
first argument. 07-31-2019 04:22:21.307 ERROR AutoLookupDriver - Could not load lookup='
reason='Error in 'lookup' command: Expecting lookup table name as the first argument.'
```

## 调查

如果sourcetype stanza具有空的查找表引用，您将收到以下消息：“lookup”命令出错：第一个参数应为查询表名称。

当用户在UI中调整sourcetype并删除查找引用时，可能会发生这种情况。例如，当全局查找从一个源类型中删除时。Splunk Web可能显示查找已成功删除，但空配置设置仍在 props.conf文件中。

## 分辨率

1.在props.conf上使用具有查找名称的btool查找空的查找引用。例如：

```
./splunk btool props list --debug |grep <lookup_name>
```

2.编辑违规的props.conf文件。

3.从sourcetype stanza中查找并删除空查找引用。
4.测试搜索并确认错误不再出现。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。