

在Search Head群集环境中出现不同步错误。

适用范围

Splunk企业

描述

环境：

大约500多个UF 7.1.2将事件发送到2个索引器7.1.2，该索引器通过2个重转发器7.1.2和4个具有SH聚类的搜索头启用索引聚簇功能。

几乎所有的Splunk服务器和UF都是7.1.2，除了少数几个通用转发器是6.3.3、6.4、7.1.0。

一些SH成员上周因/选择满而被停止。

现在，SH已启动，但其UI上显示以下错误：-

从搜索头群集队长提取配置时出错；请考虑对此搜索头群集成员执行破坏性配置重新同步。

由于各种原因，搜索头群集可能与队长列出的配置更新不同步：不可疑的停机、网络问题以及复制规模过大只是引起此问题的几个原因。

实际发生的情况是，成员尝试应用一组来自队长的干预复制更改，如果该集超出清除限制，并且成员和队长不再共享一个公共提交，则成员用户界面上将显示一条横幅消息，其文本类似于以下内容：

```
Error pulling configurations from the search head cluster captain; consider performing a
```

分辨率

确认UI或splunkd.log中是否显示以下消息：

从搜索头群集队长提取配置时出错；请考虑对此搜索头群集成员执行破坏性配置重新同步。

通过在Splunk bin目录中运行以下命令，确认哪个节点是当前的captain:

```
./splunk show shcluster-status
```

一旦您确认哪个节点是captain，则从不同步的节点获得错误后，请运行以下命令：-

```
./splunk resync shcluster-replicated-config
```

相关链接

Splunk文档

执行手动重新同步：

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/DistSearch/HowconfrepoworksinSHC#Perform_a_m

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。