

# 如何将NCS1001从软件7.10.1升级到25.4.1

## 目录

---

[简介](#)

[NCS1001中强制网桥SMU安装以从7.10.1升级到25.4.1](#)

---

## 简介

本文档介绍将NCS1001从软件7.10.1升级到25.4.1的过程。

## NCS1001中强制网桥SMU安装以从7.10.1升级到25.4.1

如果客户将节点从7.10.1升级到25.4.1，则如果7.10.1中未安装这些SMU，他们可能会看到磁盘空间不可用的问题。

```
ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.
```

此问题不是由于空间问题，如果显示足够的可用空间，则必须使用show media location all命令从CLI进行确认。但是，仍然可以看到错误。

```
RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all
```

```
Mon Feb 16 19:15:25.546 CET
```

```
Media Info for Location: node0_RP0_CPU0
```

Partition	Size	Used	Percent	Avail
-----				
rootfs:	3.9G	1.5G	39%	2.3G
apphost:	3.7G	7.7M	1%	3.5G
harddisk:	2.9G	18M	1%	2.8G
log:	992M	100M	11%	826M
config:	459M	1.9M	1%	423M
disk0:	992M	3.1M	1%	922M

有一个网桥SMU，用于将NCS1001从7.10.1升级到25.4.1，需要先安装在7.10.1版本中，然后再升级到Cisco IOS®。

此处提供了“或参考”作为参考，而表“软件升级矩阵”则提到您需要添加SMU的缺陷。

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform->

[system-upgrade-and-install-feature-packages.html](#)

如果您想了解有关该缺陷的详细信息，请单击以下链接：

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232>

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218>

可以从以下门户下载SMU:

SMU Portal 7.10.1

<https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1>

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

提交两个网桥SMU后，您可以继续安装箱中的目标软件版本25.4.1 Cisco IOS。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。