

# Cisco ONS 15454版本5.0安全考虑

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[ONS15454版本的5.0安全考虑有TCC2P的](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述Cisco ONS 15454版本的5.0安全考虑同安全操作模式。与定时、通信和控制版本两正 (TCC2P)卡一起，您能设置两管理局域网端口有另外的网络安全和隔离的独立IP/MAC地址的，或者有为了简化单个的IP/MAC的。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ONS 15454
- Cisco 传输控制器 (CTC)

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ONS 15454版本5.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## [ONS15454版本的5.0安全考虑有TCC2P的](#)

这是Cisco ONS 15454版本的5.0安全考虑有安装的TCC2P卡的：

- 有TCC2P卡的ONS15454版本5.0能分离与双重IP地址分配、安全IP地址和专用IP地址的前面和上一步以太网流量。安全IP地址不出现在网络。
- 当您运行ONS15454版本5.0以安装时的TCC2P，一个15454个机箱能获得已锁定。当机箱锁定时，工艺不能访问“LAN管脚”网络接口在机箱背面。
- 您不能取消锁定一个已锁定机箱，除了有一个特殊工程步骤的，不供给客户。您不能取消锁定机箱，即使您授权安全等级**超级用户**。仅现场工程师或制造人员能取消锁定有特殊步骤的机箱。
- 您能使用CTC 5.0显示两个IP地址之一或两个(即，公共和安全IP地址)，在15454 LCD显示。工艺能访问公网IP地址。操作中心(NOC)的网络能访问安全IP地址。
- 工艺使用公网IP地址访问节点。然而，如果打开安全，工艺不能访问安全IP地址。
- 如果有**超级用户特权**，您能看到和总是更改公共和获取IP地址。然而，如果机箱锁定，您不能更改ONS15454节点回到单个IP地址。
- 保证公共和安全IP地址是在不同的子网。CTC不允许这两个IP地址在相同子网。
- 当您装载一个新的TCC2P卡用ONS15454版本5.0时，卡显示在卡的机架图象的**P**。当您装载一个TCC2P卡用一更旧的ONS15454版本时，卡不显示**P**，因为更旧的版本不认识新的TCC2P卡。
- 因为CTC不认可TCC2P指定，在库存屏幕的显示在ONS15454版本5.0显示TCC2P和TCC2卡作为TCC2。新的TCC2P卡在库存被认识用一部件号系列800-24766，而TCC2卡是在800-20761范围内。
- 您在更旧的架子能使用TCC2P卡。TCC2P卡有后向兼容性用ONS15454版本至版本4.0。然而，思科建议您与TCC2和TCC2P卡不混合架子。
- 旧有TCC2卡能运行ONS15454版本5.0。然而，他们没有新的安全功能和64 Kbps定时。新的ONS15454版本5.0卡(例如，高密度DS3)工作良好与运行ONS15454版本5.0的旧有TCC2卡。
- 如果放置运行ONS15454版本5.0到一个已锁定机箱的一个旧有TCC2卡，持续卡重置。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)