

# 目录

[简介](#)

[功能许可证比较](#)

[其他信息](#)

[相关条款](#)

## 简介

本文提供在FireSIGHT管理中心不同的功能许可证的概述(亦称防御中心)运行软件版本5.2可能安装。

**注意：**如果比5.2使用一个更加了不起的版本，思科推荐您读相关版本注释关于许可授权的最新信息，因为新特性在最新的产品版本可能介绍。

## 功能许可证比较

下表比较在软件版本5.2的许可授权的系统：

	如果它没有安装，也没有禁用/删除/已到期...
各发现	您可仍然实行... <ul style="list-style-type: none"><li>-基制系统构成</li><li>-健康监控</li><li>-报告</li><li>-连接记录日志</li><li>-数据流描出</li><li>-基于网络访问控制(区域、网络、VLAN和端口规则情况)</li></ul>
GHT)	-，如果禁用保护，您也是禁用控制和URL过滤。
序和用户控制-用户代理要求)。 和NAT)。 备。	<ul style="list-style-type: none"><li>-，如果没安装，您可以能创建虚拟交换机和路由器，但是您。</li><li>-不能创建交换式，已路由或者混合接口</li><li>-不能创建NAT条目，或者请配置虚拟路由器的DHCP中继。</li><li>-不能运用包括交换或路由到受管理设备您未启用控制的设备配</li><li>-虚拟交换机和路由器不是有用的没有交换式和路由接口。</li><li>-不能设立集群在受管理设备之间。</li></ul> <p>-，如果控制许可证为从DC的一个特定设备删除或禁用(通过非</p>

	<p>-受影响的设备不终止执行的交换或路由。          -它不会中断集群。          如果他们包括规则以用户或应用程序情况， -您不能重新应用。          -，由于控制许可证为URL过滤要求，删除或禁用控制许可证。</p>
<p>网络请求由受监视主机的访问控制规则。          息，从网云服务得到由防御中心。          从软件版本5.3.0.1开始， FireSIGHT系统不再要          又保护许可证要求。</p>	<p>-访问控制规则以URL情况立即停止过滤URL。          - DC能不再与网云服务联系。          如果他们包括规则以URL情况， -现有访问控制策略不可能重</p>
<p>人上传或下载的某些文件类型的用户，保护许可证</p>	<p>-您不能由您的用户检测在上传和下载的文件中的恶意软件。    <b>注意：</b>要接收终端根据恶意软件检测， FireAMP订阅是必          意软件事件，使用您的组织的FireAMP订阅。</p>

## 其他信息

- 许可证样式精确。除非许可证匹配设备模型，系统不允许您启用在受管理设备的一个许可证。  
 例如，如果有五个3D8250和五个3D8140设备并且要用保护和控制准许所有，您必须采购五个3D8250保护和控制许可证和五个3D8140保护和控制许可证。
- 所有上述功能许可证在FireSIGHT管理中心或防御中心安装。没有许可证安装在受管理设备。
- 一个高性能的对的防御中心不共享许可证。您必须适用于等同的许可证对的每个成员。许可证根据每防御中心的唯一许可证密钥生成，因此，您不能使用在不同的防御中心的同样许可证。

## 相关条款

- [多种硬件型号的支持的功能和功能FireSIGHT系统](#)