

# 目录

## 问题：

ASA不重定向流量对WSA在代理重新启动或临时通信中断以后在WSA和ASA之间

## 环境：

- 思科Web安全工具(WSA)
- ASA版本在7.2(4.35)以下
- WCCP

在版本7.2(4.35)之前的ASA是受Cisco缺陷[CSCsy82260](#)的影响的。在WSA代理有重新启动后，此bug造成ASA停止重定向流量。

这在ASA OS版本7.2(4.35)，8.0(4.34)，8.1(2.25)和8.2(1.10)被解决

## 注意：

如果升级ASA不是可能的，则一立即应急方案是删除WCCP接口命令从ASA和重新应用他们。

命令删除WCCP接口配置：**没有WCCP接口**<interface-name> <service-id>**重定向**

命令重新加写WCCP接口配置：**WCCP接口**<interface-name> <service-id>**重定向**