

配置出局访问编码在地域性语音的选择代码在SPA112和SPA122

客观

有不同的音频设置关于使用的编码。编码是指代码和解码。它是使用压缩大文件和做他们以格式在计算机可能被演奏的计算机程序。它变换音频信号成一个被压缩数字信号为了传输，然后转换它回到重播的未压缩的音频信号。编码帮助迅速调用在互联网间的大视频和音象文件。当发送了，编码也允许接受器能精确复制信息。

本文目标将配置在SPA112和SPA122的出局访问编码选择代码。

可适用的设备

- SPA112
- SPA122

软件版本

- 1.3.2 (014)

配置出局访问编码

步骤1.登陆到电话适配器配置工具作为admin并且选择**语音>地域性**。*地域性*页打开：

Regional

Call Progress Tones	
Dial Tone:	350@-19,440@-19;10(*0/1+2)
Second Dial Tone:	420@-19,520@-19;10(*0/1+2)
Outside Dial Tone:	420@-16;10(*0/1)
Prompt Tone:	520@-19,620@-19;10(*0/1+2)
Busy Tone:	480@-19,620@-19;10(.5/.5/1+2)
Reorder Tone:	480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2)
Off Hook Warning Tone:	480@-10,620@0;10(.125/.125/1+2)
Ring Back Tone:	440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)
Ring Back 2 Tone:	440@-19,480@-19;*(1/1/1+2)
Confirm Tone:	600@-16;1(.25/.25/1)
SIT1 Tone:	985@-16,1428@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT2 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT3 Tone:	914@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0)
SIT4 Tone:	985@-16,1371@-16,1777@-16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0)
MWI Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*0/1+2)
Cfwd Dial Tone:	350@-19,440@-19;2(.2/.2/1+2);10(*0/1+2)
Holding Tone:	600@-19;*(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1)

步骤2.移下来到出局访问编码选择编码区。输入Prefer G711u代码字段的值。这是做G.711u呼叫的首选编码的拨号前缀。默认设置是*017110。G711u用于compand。Compand是使用平衡频率的工具并且承认与大频率的信号传输在低频率。μ法律编码采取14位签字的线性音频作为输入，增加大小32，并且转换它成8比特值。

Outbound Call Codec Selection Codes			
Prefer G711u Code:	<input type="text" value="*017110"/>	Force G711u Code:	<input type="text" value="*027110"/>
Prefer G711a Code:	<input type="text" value="*017111"/>	Force G711a Code:	<input type="text" value="*027111"/>
Prefer G726r32 Code:	<input type="text" value="*0172632"/>	Force G726r32 Code:	<input type="text" value="*0272632"/>
Prefer G729a Code:	<input type="text" value="*01729"/>	Force G729a Code:	<input type="text" value="*02729"/>

步骤3.输入强制G711u代码字段的值。这是做G.711u能使用呼叫的唯一的编码的拨号前缀。默认设置是*027110。

步骤4.输入Prefer G711a代码字段的值。这是做G.711a呼叫的首选编码的拨号前缀。默认设置是*017111。G711a用于compand。A律编码采取13位签字的线性音频并且转换它成8比特值。

步骤5.输入强制G711a代码字段的值。这是做G.711a能使用呼叫的唯一的编码的拨号前缀。默认设置是*027111。

步骤6.输入Prefer G726r32代码字段的值。这是做G.726r32呼叫的首选编码的拨号前缀。默认设置是*0172632。G726-32使用在Trunk在电话网络并且运载32 Kbit/s的发射语音费率。

步骤7.输入强制G726r32代码字段的值。这是做G.726r32能使用呼叫的唯一的编码的拨号前缀。默认设置是*0272632。

步骤8.输入Prefer G729a代码字段的值。这是做G.729a呼叫的首选编码的拨号前缀。默认设

置是*01729。G729a使用音频数据压缩。G729a压缩在10毫秒信息包的数字语音期限。

步骤9.输入**强制G729a**代码字段的值。这是做G.729a能使用呼叫的唯一的编码的拨号前缀。默认设置是*02729。

步骤10.点击**提交**提交您的更改。