

# 功能失效在无线访问接入点的SSID广播

## 客观

服务集标识(SSID)是无线网络的网络名是广播由接入点。当无线设备搜索区域能连接到的无线网络，通过他们的网络名或Ssid将发现在其范围内的无线网络。SSID的默认情况下广播被启用;然而，您可以也选择用于安全性目的禁用它。这样，您的无线网络不会由无线设备在您的区域发现。

此条款指导您关于怎样顺利地禁用在您的接入点的SSID广播被添加的安全的。

## 可适用的设备

- WAP100系列
- WAP300系列
- WAP500系列

## 软件版本

- 1.0.1.4 — WAP131 , WAP351
- 1.0.6.2 — WAP121 , WAP321
- 1.2.0.2 — WAP371 , WAP551 , WAP561

## 禁用 SSID 广播

步骤1.登陆到基于Web的工具并且选择 **无线>网络**。

**Note:**在下面的镜像，使用得WAP131的基于Web的工具为例。



步骤2.选择SSID您希望禁用属于的无线电。

## Networks

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:  Radio 1 (2.4 GHz)  
 Radio 2 (5 GHz)

第 3 步：在虚拟访问接入点(Ssid)地区下，请检查机箱与网络相应编辑其设置。

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st

步骤4. 点击 **编辑按钮**。

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd

步骤5. 非选定机箱在SSID广播下。

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

步骤6. 点击 **“Save”**。

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

您应该顺利地当前禁用无线网络的SSID广播。