

与连结的连结2248PQ FEX连接问题6000个40G QSFP波尔特

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述与思科连结6000连接的一问题对 思科连结2248PQ结构扩展器(FEX)和提供解决方案。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您具有以下主题的基础知识：

- Cisco连结2000系列FEX
- Cisco连结6000系列FEX配置

[使用的组件](#)

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科连结2248PQ-10GE
- 思科连结6004

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科连结2248PQ FEX有十六个万兆以太网矩阵接口通过四个四元组(4信道)小的尺寸可插入的(QSFP)端口，并且四十八万兆以太网主机接口。所有主机接口使用所有可用的矩阵接口。(不支持静态别住。矩阵接口只支持端口信道模式。)当所有主机接口发送流量对所有矩阵接口时，思科连结的2248PQ最大超量预订比率是3:1。

问题

当您启动连接对思科连结2248PQ-10GE在思科连结的链路6000个FEX结构端口时，在思科连结6000的链路显示作为**林克没连接**，并且在思科连结2248PQ的端口的链路指示灯绿色或：

```
Nexus6004-A# show int eth 2/7
Ethernet2/7 is down (Link not connected)
Dedicated Interface
Belongs to Pol25
Hardware: 40000 Ethernet, address: 5897.1ef0.4856 (bia 5897.1ef0.4856)
MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA
Port mode is fex-fabric
auto-duplex, 40 Gb/s, media type is 40g
```

解决方案

为了带动此链路，思科连结2248PQ需要发现QSFP电缆，四条独立的10G链路(请收回uplink端口的上一个说明作为十六条10G链路通过四个QSFP端口)。使用同一个电缆，但是您需要输入此on命令Cisco连结您计划分成四10G连接的6000个端口：

```
(config)# interface breakout slot 2 port 7-9 map 10g-4x
```

Note:您必须分开端口成组三，并且您必须分开整个组，不仅一个成员。因此您的选项是包括上一个组的所有成员的1-3，4-6，7-9，10-12，或者所有组合。例如，1-6，7-12，4-9。

一旦输入此命令，您需要重新加载模块使更改生效：

```
(config)# poweroff module 2
(config)# no poweroff module 2
```

需要模块的几分钟能来联机。当它时，您应该看到您的链路分开成四个10G子端口：

```
Nexus6004-A# show int status | i 2/7
Eth2/7/1    --    connected 1    full    10G    --
Eth2/7/2    --    connected 1    full    10G    --
Eth2/7/3    --    connected 1    full    10G    --
Eth2/7/4    --    connected 1    full    10G    --
```

这时，您需要捆绑端口到Port-Channel，并且正常FEX配置可以应用：

```
(config)# fex 270
(config)# int ethernet 2/7/1-4
(config-if-range)# switchport mode fex-fabric
```

```
(config-if-range)# channel-group 270
(config)# interface port-channel 270
(config-if)# switchport mode fex-fabric
(config-if)# fex associate 270
(config-if)# shut
(config-if)# no shut
```

相关信息

- [断裂In命令配置指南](#)
- [连结6000 FEX配置指南](#)
- [连结2000年数据表或宣传单页](#)