

目录

简介

[如何启用在SPA2100的广域网Web服务器？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何启用在SPA2100的广域网Web服务器？](#)

A.

有两种方式启用在SPA2100的广域网Web服务器。这可能执行通过SPA2100基于Web的接口或通过交互语音应答(IVR)菜单。

启用广域网Web服务器通过SPA2100基于Web的接口

步骤 1：

访问SPA2100基于Web的接口。对于说明，单击？[此处](#)。

步骤 2：

当SPA2100基于Web的接口出现时，请点击Admin在上面的右边的页然后提前[的洛金](#)。

The screenshot shows the SIPURA SPA-2100 web interface. At the top left is the SIPURA logo. The main header area contains 'Sipura Phone Administration'. Below this is a navigation bar with 'Router' and 'Voice' tabs. Under 'Router', there are links for 'Status', 'Wan Setup', 'Admin Login', 'basic', and 'advanced'. A yellow arrow points to the 'Admin Login' link with the text 'Click Admin Login.'. Below the navigation bar is a table with 'Product Information' and 'System Status' sections. A yellow arrow points to the 'advanced' link in the navigation bar with the text 'Click advanced.'.

Product Information			
Product Name:	SPA-2100	Serial Number:	000000000000
Software Version:	2.0.5(c)	Hardware Version:	1.0.0(99e2)
MAC Address:	000000000000	Client Certificate:	Installed

System Status			
Current Time:	1/1/2003 12:58:03	Elapsed Time:	00:58:03
Wan Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.1.11
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.1.1
Primary DNS:	192.168.1.1		

注意：对SPA2100 Admin洛金先进的页的访问不要求密码。由于安全原因SPA2100通过VoIP供应商获取的单元，然而，通常是使用密码。这将拒绝对Admin洛金的访问并且拒绝应用的更改对现有语音配置。如果单元从分销商采购，可以恢复到默认设置通过使用IVR重置的出厂。对于IVR说明，单击？[此处](#)。

步骤3：？

去WAN设置，正在寻找[远程管理](#)，并且集启用广域网Web服务器对是。

Sipura Phone Adapter Configuration

Click WAN Setup.

Route Voice

Status **Wan Setup** Lan Setup Application [Admin Login](#) [basic](#) | advanced

Internet Connection Settings
Connection Type:

Static IP Settings
Static IP: NetMask:
Gateway:

PPPoE Settings
PPPoE Login Name: PPPoE Login Password:
PPPoE Service Name:

Optional Settings
HostName: Domain:
Primary DNS: Secondary DNS:

MAC Clone Settings
Enable MAC Clone: Cloned MAC Address:

Remote Management
Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

Select Yes.

步骤 4 :

单击 。

启用广域网Web服务器通过SPA2100交互语音应答(IVR)

步骤1: ?

拨号在模拟电话的****201#连接对SPA2100。

步骤 2 :

输入"1"启用或"0"禁用功能。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)