

在SPA3000做NodePhone变动

目录

[简介](#)

[如何能做NodePhone变动在SPA3000 ?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何能做NodePhone变动在SPA3000 ?](#)

A.

您有选项做NodePhone变动使您的SPA3000声音更加澳大利亚。有关说明，请完成以下步骤：

步骤 1：

访问SPA3000基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

点击Admin洛金，然后先进。

步骤 3：

点击地区，并且去呼叫进展信号音部分。

步骤 4：

在提供的字段寻找拨号音，并且输入"400@-16,425@-16,450@-16;10(*0/1+2+3)"。

步骤 5：

在提供的字段寻找第二拨号音，并且输入"420@-19,520@-19;10(*0/1+2)"。

步骤 6：

在提供的字段寻找外部拨号音，并且输入"420@-16;10(*0/1">"420@-16;10(*0/1)"。

步骤 7：

在提供的字段寻找及时音，并且输入"520@-19,620@-19;10(*0/1+2)"。

步骤 8::

在提供的字段寻找忙音，并且输入"425@-16;10(.375/.375/1)"。

步骤 9：

在提供的字段寻找回铃音，并且输入"440@-19,480@-19;*(2/4/1+2)"。

步骤 10：

去特有的环路模式部分。在提供的字段寻找Ring1节奏，并且输入"60(.4/.2,.4/2)"。

步骤 11：

在提供的字段寻找Ring2节奏，并且输入"60(.3/.2,1/.2,.3/4)"。

注意：在进行后概述的所有更改以上，您的SPA3000设备应该成功连接到NodePhone和听起来澳大利亚电话服务。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)