

# 目录

## [简介](#)

## [复制在TANDBERG预付款媒体网关之间的配置](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真提前媒体网关3610关连。

## Q. 复制在TANDBERG预付款媒体网关之间的配置

A. 使用[Web接口](#)或[FTP](#)，您能复制TANDBERG AM网关的配置到另一个TANDBERG AM网关。

### 复制和转接配置使用Web接口

保存原始AM网关的配置文件：

1. 去**维护>升级**。
2. 点击**保存备份文件**。
3. 保存发生的“configuration.xml”文件到一个安全位置。

上传配置到另一个AM网关：

1. 去**维护>升级**。
2. 对于Overwrite设置，请选择，如果会想要覆盖的网络或用户设置(请参阅在线帮助欲知更多信息)。
3. 点击**恢复备份文件**。

### 复制和转接配置使用FTP

保存原始AM网关的配置文件：

1. 保证FTP服务在**网络> Services**页启用。
2. 使用FTP客户端，连接到您的AM网关。当询问为用户名和密码，请输入同样您使用登陆到产品的Web接口作为管理员的一个。您将看到呼叫configuration.xml的文件。这包含您的产品完整的配置。
3. 复制此文件并且存储它某处安全。

上传配置到另一个AM网关：

1. 找出您要恢复configuration.xml文件的复制。
2. 保证FTP服务在**网络> Services**页启用。
3. 使用FTP客户端，连接对MCU。当询问为用户名和密码，请使用同样使用登陆到产品的Web接口作为管理员的一个。
4. 上传您的configuration.xml文件到产品，覆盖在产品的现有文件。

如果使用配置文件配置一种重复的产品，例如在您有超过一个AM网关的网络，请注意，如果原始产品配置与静态地址，您将需要重新配置在您使用了配置文件的其他产品的IP地址。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)