

我的终端在线状态状况在VCS有时似乎需要一会儿更新。我如何修复此错误？

目录

[简介](#)

[我的终端在线状态状况在VCS有时似乎需要一会儿更新。我如何修复此错误？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真视频通信服务器Expressway关连。

Q. 我的终端在线状态状况在VCS有时似乎需要一会儿更新。我如何修复此错误？

A. 当VCS由终端发送注册、deregistration、呼叫或者呼叫结束的消息，VCS的在线状态用户代理(PUA)将立即更新终端的在线状态状态。

然而，当更改不会立即，更新有两个情况：

- 如果终端脱机，无需首先报告对VCS的状态变化(即，如果关掉或被拔掉)，PUA只将更改终端的状态对脱机，当不能接收从终端的下注册刷新。
- 如果PUA启用，在终端已经注册后，只将报告终端，因为**联机**，当接收从终端的下注册刷新。频率注册刷新由VCS配置如下：

- 对于SIP终端，由注册请超时Delta设置(VCS配置>协议> SIP >配置)。默认值为 60 秒。
 - H.323终端，当居住设置的时候(VCS配置>协议> H.323)。默认值为 30 分钟。
- 您能更改减少时间的任一或这两设置花费的PUA更新终端的状态。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)