

不能为7941 IP电话创建电话按键模板Error:-2146828282 (0x800a0006):Overflow错误

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文讨论-2146828282 (0x800a0006):Overflow出现的错误消息，当用户尝试创建从7941模板时的一个新的电话按键模板。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息是基于Cisco Unified通信经理(CallManager) 4.x的。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

问题

当您尝试创建从7941模板的一个新的电话按键模板来设立二条线路电话时，此错误消息出现： -
2146828282 (0x800a0006):Overflow。

解决方案

要解决此问题，请完成以下步骤：

1. 打开SQL查询分析器，并且选择**ccm**数据库。
2. 运行此查询以插入到PhoneTemplate表：

```
INSERT INTO PhoneTemplate (pkid, Name, NumOfButtons,
    UserModifiable, RemoveAtMigration, tkPhoneTemplateUsage, msrepl_tran_version)
    VALUES (NEWID(), 'Copy Of 7941', 2, 1, 0, 0, NEWID())
```
3. 注意用于此新记录的生成的主键ID (PKID)来自名为**Copy of 7941**的PhoneTemplate表。
4. 请使用生成的PKID fkphonetemplate总计这些查询在{1EEF6637-07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC}：

```
PhoneTemplateModelMap (pkidfkPhoneTemplatetkModel msrepl_tran_version)(NEWID() '{1EEF6637-
07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC} 115 NEWID())PhoneButton (pkid fkPhoneTemplate ButtonNum
tkFeature ParamN1ParamN2ParamT1 ParamT2 isFixedFeature msrepl_tran_version)(NEWID()
'{1EEF6637-07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC} 1 9 'Line1' 1 0 NULL NULL 1 NEWID())PhoneButton
(pkid fkPhoneTemplate ButtonNum tkFeature ParamN1ParamN2ParamT1 ParamT2 isFixedFeature
msrepl_tran_version)(NEWID() '{1EEF6637-07C9-4353-9EDA-229A579CA4EC} 2 9 '2' 2 0 NULL NULL
0 NEWID())
```

相关信息

- [Cisco统一IP电话7900系列Q&A](#)
- [Cisco技术支持IP电话常见问题](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)