

在 Cisco CallManager 中创建用户、电话与关联

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[注册并配置电话](#)

[创建一个用户并且将用户关联到电话号码](#)

[故障排除](#)

[无法添加用户通过Ccmadmin页](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何创建新用户，添加IP电话和连结用户与新的电话。

先决条件

要求

本文档的读者需要了解以下主题：

- Cisco CallManager 3.3x或4.0x管理
- IP电话硬件

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco CallManager版本4.0x或以上
- Cisco 7960 IP电话

注意：当Cisco 7960 IP电话使用示例在本文时，Cisco CallManager是与许多IP电话兼容。本文适用于所有。

注意：虽然在本文的屏幕画面是从Cisco CallManager版本4.01，同一个步骤为Cisco CallManager版本3.3x适用和以后。当是可适用的时，本文突出显示这些版本之间的差异。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

注册并配置电话

完成这些步骤为了配置一个电话用其相关用户和电话号码：

1. 连接到在您的Cisco CallManager服务器的管理工具。进入您的CallManager或IP地址在浏览器的 >/ccmadmin/http:// <name URL。
2. 选择从主要Cisco CallManager菜单的Device > Phone。



3. 点击Add a New Phone链路。



4. 选择电话类型。在本例中，Cisco 7960被添加。单击 Next。

System Route Plan Service Feature Device User Application Help

Cisco CallManager Administration
For Cisco IP Telephony Solutions

CISCO SYSTEMS

Add a New Phone

Select the type of the phone you would like to create:

Phone type*

Status: Ready

* indicates required item

Next

5. 输入电话的MAC地址，并且填写参数的其余如所需求。**注意：** 电话的MAC地址可以被找到在标签的单元背面在词MAC旁边。可能在**Settings按钮**在电话(79xx)和**网络配置**的选择帮助下也找到。MAC地址是第三个字段。在这种情况下，选择是默认设备池和默认7960按钮模板。当此屏幕指示，其他参数被留下在默认设置。**注意：** 使用Cisco CallManager 3.3x没有多重优先和Preemption (MLPP)信息，没有设备安全性模式，建立在网桥、保密性或者所有者用户ID选项。

