

进行交叉发送时配置 IP 电话的外部 CFA 分机

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置在IP电话的外部CFA扩展](#)

[检查配置](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文解释如何配置在IP电话的一外部(PSTN/PBX)转发所有呼叫(CFA)分机，当执行的叠加发送。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco CallManager版本3.1，3.2和3.3

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

配置在IP电话的外部CFA扩展

当您的系统为叠加发送时配置，您通常有一个路由模式配置与一个期限跟随的位，例如"9."。使用此路由模式，如果要配置在IP电话的一个外部CFA扩展，Cisco CallManager只不接受9和另外的位。要解决此，您在单独的分区需要配置与通配符的一个额外路由模式，例如"9.!"并且放置此。创建呼叫搜索空间(CSS)。放置此分区作为最高优先级在此CSS。在IP电话目录编号配置，请放置此CSS在Forward All字段。

要配置CFA扩展名，请执行这些步骤。

1. 打开Cisco CallManager Administration窗口。
2. 创建分区。从菜单栏，请选择**Route Plan > Partition**。单击**添加一个新的分区**。输入在Partition Name字段的一名称。在本例中，使用**重叠**。在说明字段输入一说明。单击**插入键**添加新的分区。
3. 创建CSS。选择创建的分区作为最高优先级。在本例中，使用**overlap-css**。从菜单栏，请选择**Route Plan > Calling Search Space**。呼叫搜索空间配置窗口出现。单击**Add a New Calling Search Space**链路。在说明和联机分区领域进入相应的信息。在Selected Partitions字段，请选择您的新创建的分区(在这种情况下，重叠)。在字段右边请使用向上和向下箭头选择新创建的分区。单击**Insert**。
4. 创建额外路由模式。这应该类似于您的现有的路由模式与通配符一起(!)。例如，如果现有的路由模式是"9."，新的路由模式是"9.!"。从菜单栏，请选择**Route Plan > Route Pattern**。Route Pattern Configuration窗口出现。单击**添加一个新的路由模式**。在Route Pattern字段，请与通配符一起键入路由模式数字。在Partition字段，请分配创建的分区(在这种情况下，重叠)到此路由模式。输入剩余的适当的设置。单击**Insert**。
5. 去IP电话的目录编号配置。分配已创建CSS到转发所有。

检查配置

本部分提供的信息有助于确认配置是否正常运行。

在IP电话上，请点击**CFwdAll**。输入外部CFA扩展。

注意： 因为您使用一个路由模式例如"9.!"，您需要等待，直到T302计时器超时，在Cisco CallManager接受CFA扩展名前。默认情况下，此计时器是十秒。如果此延迟太长，请更改T302服务参数对一个更短的时间长度，例如，五秒。

关于更改服务参数的更多信息，参考[服务参数配置](#)。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- [在 Cisco CallManager 上配置叠加发送与接收](#)
- [了解和使用 Cisco CallManager 3.0 的分区和呼叫搜索空间](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)