

CallManager H.323 : 在转接或保持之后的单向语音问题

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述用户获得一个方式音频问题用Cisco CallManager的方案，在呼叫暂挂中后转接或发出，如果在CallManager配置的H.323终端是网关的快速以太网子接口。这发生，特别是当Music on Hold (MOH)时启用。

问题

在恢复已转接或保留的呼叫后，IP电话发送实时传输协议(RTP)数据包对错误IP地址。

解决方案

完成这些步骤为了解决问题：

1. 在网关上，请配置回环接口和**h323-gateway voip bind srcaddr ip_address**命令，正如H.323虚拟接口支持所描述。保证您使用此环回IP地址，当您配置Cisco IOS H.323网关。
2. 全局请配置在网关的**voice rtp send-recv**。此命令在[Cisco IOS语音、视频和传真命令描述 : Si通过Z。](#)
3. 验证您选择在服务参数的正确MOH编码思科IP语音媒体流应用程序的。