

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[许可授权的思科5508 WLC](#)

[关键点](#)

[常见问题](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文在(WLC)提供信息许可授权的思科5508无线局域网控制器，并且回答某些常见问题(常见问题) 5508许可授权的思科。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于：

- 思科5508 WLC

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 许可授权的思科5508 WLC

思科5508 WLC提供接入点(AP)关联数量支持通过可升级的软件许可证。

这跟有坚决的AP数量支持，例如NME-WLC，2100，4400和WiSM系列的其他控制器型号不同。支持的AP编号non-5508 WLCs的可以从对应的控制器的型号被推断。例如，AIR-WLC4402-12-K9支持十二AP，AIR-WLC2106-K9支持六AP，并且NME-AIR-WLC8-K9支持八AP。WiSM控制器有每请支持150 AP的两个内置控制器，总共300的。

您能为12，25，50，100，250或者500 AP指令有支持的Cisco 5500系列控制器作为控制器的基本产能。您能通过产能加法器许可证添加另外的AP产能可用在25，50，100和250 AP产能。您能

任意组合添加产能加法器许可证到所有基础许可证到达在最大容量500 AP。基础和加法器许可证通过rehosting的两个和退货审批(RMA)支持。

**注意：** 因为支持，与基础许可证的-5500系列WLC 12可以只支持487总AP只25个， 50个， 100个和250个加法器许可证。

## 关键点

500个AP许可证的支持是新特性并且要求WLC代码7.0.98。

参考的

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/release/notes/crn7.0.html#wp626190>欲知更多信息。

在6.0.196前，许可证被分离了到BASE和PLUS类型。？使用6.0.196和所有最新代码(包括7.0版本)，在无线局域网控制器Wplus许可证包括的所有功能在基础许可证当前包括。

参考的

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1971780>欲知更多信息。

5508s装备永久性和评估基础和BASE AP计数许可证该expire after 60天。

关于思科5500系列无线控制器的订购信息：

参考的

[http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/data\\_sheet\\_c78-521631.html](http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/data_sheet_c78-521631.html)。

## 常见问题

问。如何获取5508许可证？

A.许可证可以通过思科或您的思科分销商采购。关于关于如何的说明获取支持的AP编号的升级许可证，参考[获取Cisco无线LAN控制器配置指南的升级或产能加法器许可证部分，版本7.0](#)。

问。如何安装一个新的5508许可证？

A.必须首先下载许可证文件到5508能通过IP到达的TFTP server。一旦这完成，参考[安装Cisco无线LAN控制器配置指南的许可证部分，版本7.0](#)关于剩余步骤。

问。如何查看当前许可证状态5508？

A.为了通过控制器查看当前许可证状态？s GUI界面，去Management>软件激活>许可证。

参考的

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1879892>欲知更多信息。

问。

A. 许可授权的联机工具或许可授权的代理程序要求此数据：

1. 产品号，永远将是AIR-CT5508-K9 (这是与为RMA许可证需要的那个不同)
2. 序列号5508
3. 通过您的思科渠道伙伴或您的Cisco销售代理商获取，或者您能定购联机在此URL的PAK证书：<http://www.cisco.com/web/ordering/root/index.html>。

问。我接收发生故障的单元的replacement/RMA 5508。如何转接许可证到新5508？

A. 更换5508s来事先装配与这些许可证：永久性基础和评估基础，BASE AP计数，是有效在60天内。在60天内您需要注册新5508的现有的许可证。

有此有用的资料：

1. 产品号，永远将是AIR-CT5508-CA-K9
2. 序列号失败/旧有5508
3. (RMA)编号带有更换5508

一旦有就绪此的信息，请访问此URL提交请求安排许可证重新指定：

<https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/LicenseAdminServlet/getProducts> (仅限注册用户)

选择思科5500系列无线控制器，然后点击定位的RMA门户。与安全词验证器一起输入请求的信息并且单击继续(序列和RMA编号在此屏幕画面是为仅显示)：

Support  
Product License Registration

1 RMA License Transfer > 2 Validate Features > 3 Designate Licensee > 4 Review and Submit >


Use this page to transfer a license from a faulty device to a replacement device during the Return Material Authorization (RMA) process.

A \* denotes a required field

Product Id : \*

Serial Number : \*

Return Material Authorization Number:

 Refresh

\* For security purposes, please enter the word as shown above. If you have trouble viewing the word, click on Refresh to view a new word.

Back Continue

完成剩余的提示符，并且rehosted许可证将被发电子邮件给您。

参考[转接的许可证到替换控制器，在Cisco无线LAN控制器配置指南7.0的RMA部分完整步骤](#)的后。

## 相关信息

- [Cisco无线LAN控制器配置指南，版本7.0](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)