



Cisco Unity Connection Messaging Assistant Web 工具用户指南（版本 14）

首次发布日期: 2021 年 3 月 15 日

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。



目录

第 1 章	Messaging Assistant Web 工具	1
	关于 Messaging Assistant Web 工具	1
	访问 Messaging Assistant Web 工具	1
	访问 Messaging Assistant Web 工具帮助	2

第 2 章	Messaging Assistant Web 工具中的媒体播放器（版本 11.5 和更高版本）	3
	Messaging Assistant Web 工具中的媒体播放器（版本 11.5 和更高版本）	3
	使用媒体播放器	3
	支持的音频格式	4

第 3 章	更改您的用户首选项	7
	关于用户首选项	7
	添加您姓名的备用拼写	7
	更改您的录音名称	8
	添加您的备用名称	8
	添加备用设备	9
	更改备用设备的高级设置	10
	将语音邮件从多个电话合并至一个信箱的任务列表	10
	将移动电话设置为转接至 Cisco Unity Connection	11
	更改您的目录列表状态	11

第 4 章	更改您的 Cisco Unity Connection 个人识别码和密码	13
	关于 Cisco Unity Connection 个人识别码和密码	13
	更改您的个人识别码	14

更改您的 Cisco PCA 密码 14

第 5 章

更改您的 Cisco Unity Connection 对话首选项 17

- 关于对话首选项 17
- 更改您的 Connection 对话语言 17
- 更改您的菜单样式 18
- 更改 Connection 对话的音量 18
- 更改 Connection 对话的速度 18
- 更改用于留言时间标记的时间格式 19
- 更改您的电话输入方式 19
- 更改登录时 Connection 的播放内容 20
- 更改您的指定收件对象和发件首选项 20

第 6 章

更改您的留言播放首选项 23

- 关于留言播放首选项 23
- 听取留言时可以听到的内容 23
- 更改通过电话收听的所有留言的播放音量 24
- 更改通过计算机扬声器收听的所有留言的播放音量 24
- 更改通过电话收听的所有留言的播放速度 24
- 更改通过计算机扬声器收听的所有留言的播放速度 25
- 更改留言播放顺序 25
- 更改 Cisco Unity Connection 在播放留言之前和之后播放的信息 26
- 更改当您挂断或断开时 Connection 处理留言的方式 27
- 更改 Connection 是否确认留言删除 27

第 7 章

更改您的来电转接和过滤首选项 29

- 关于来电转接规则 29
- 更改您的来电转接首选项 30
- 更改您的来电保持首选项 31
- 更改您的来电过滤首选项 31
- 更改您的来电者留言首选项 32

第 8 章

- 管理您的个人问候语 33**
 - 关于个人问候语 33
 - 更改个人问候语 34
 - 允许用户播放视频问候语 35

第 9 章

- 管理留言通知 37**
 - 关于留言通知 37
 - 设置通知设备 38
 - 设置或更改电话或传呼机通知设备 38
 - 设置或更改电子邮件（或 SMTP）通知设备 40
 - 设置或更改 SMS 通知设备 42
 - 设置或更改 HTML 通知设备 45
 - 层次发送和连锁发送留言通知 46
 - 设置 SMS (SMPP) 文字消息通知的考虑因素 47
 - 关于利用 SpeechView 传送转录副本 47
 - 设置电子邮件和 SMS 设备利用 SpeechView 接收转录副本的考虑因素 47

第 10 章

- 管理您的联系人 49**
 - 关于联系人 49
 - 添加联系人 50
 - 更改联系人的信息 51
 - 删除联系人 52
 - 将 Exchange 联系人信息导入至个人联系人中 52

第 11 章

- 管理您的个人分发名单 55**
 - 关于个人分发名单 55
 - 创建个人分发名单 55
 - 更改个人分发名单的名称 56
 - 更改个人分发名单的成员 56
 - 删除个人分发名单 57



第 1 章

Messaging Assistant Web 工具

- [关于 Messaging Assistant Web 工具，第 1 页](#)
- [访问 Messaging Assistant Web 工具，第 1 页](#)
- [访问 Messaging Assistant Web 工具帮助，第 2 页](#)

关于 Messaging Assistant Web 工具

Messaging Assistant web 工具可用于自定义您和来电者通过电话与 Cisco Unity Connection 进行交互的方式。您还可以对 Connection 进行个性化设置（包括录制的问候语和留言传送首选项）、设置留言通知设备和创建个人分发名单。

您可以通过 Cisco Personal Communications Assistant (PCA) 网站访问 Messaging Assistant。



注释 计算机上的 web 浏览器必须设置为使用 Cisco PCA 和 Messaging Assistant。尽管您的 Connection 管理员可能已经为您在办公室中使用的计算机完成了这些设置，但是如果您所在的机构允许远程访问 Cisco PCA，您必须在准备用来访问网站的所有其他计算机上设置所安装的浏览器。请咨询您的 Connection 管理员以获取相关说明。

相关主题

[访问 Messaging Assistant Web 工具帮助，第 2 页](#)

访问 Messaging Assistant Web 工具

步骤 1 转至 Cisco PCA 登录页面，网址为 <http://<Cisco Unity Connection server>/ciscopca>。URL 区分大小写。

（给 Cisco PCA URL 加上书签，这样您在每次访问 Messaging Assistant 时就不用输入 web 地址。）

步骤 2 输入您的用户名和密码。

如果您忘记了 Cisco PCA 密码，请向 Connection 管理员求助。

步骤 3 选择登录。

注释 如果以英语以外的其他语言登录到 Cisco PCA 页面，屏幕上将显示安全警告，可以放心忽略。

步骤 4 在 Cisco PCA 主页上，单击 **Messaging Assistant** 链接。

步骤 5 完成后，单击 Messaging Assistant 页面右上角的注销。

访问 Messaging Assistant Web 工具帮助

步骤 1 单击 Messaging Assistant 页面上的帮助菜单。

步骤 2 在“帮助”菜单上，单击适用的链接：

选项	说明
目录	提供帮助中的主题列表。
索引	提供帮助索引。
本页	提供适用于当前所查看页面的帮助主题。

有关图标的帮助，可以将光标置于图标上直至工具提示显示。



第 2 章

Messaging Assistant Web 工具中的媒体播放器（版本 11.5 和更高版本）


• [Messaging Assistant Web 工具中的媒体播放器（版本 11.5 和更高版本）](#)，第 3 页

Messaging Assistant Web 工具中的媒体播放器（版本 11.5 和更高版本）


使用媒体播放器

Unity Connection 支持这样的媒体播放器：提供通过电话播放、录制、上传和下载用户的语音姓名和问候语的功能。媒体播放器显示在 Messaging Assistant web 工具的各个页面中。

媒体播放器支持将电话作为播放和录音设备。播放器允许选择输入主分机、电话号码或目录 URI 让 Connection 呼叫以通过电话来收听或录制。



媒体播放器还支持将计算机与电话一起用作播放或录制设备。播放器提供选择电话或计算机进行播放和录制的选项。



1	上传预录的 WAV 文件。
2	下载录制媒体。
3	切换按键以选择电话或计算机作为播放和录制设备。 ¹ 注释 默认情况下，会将计算机选项启用为播放和录音设备。
4	（仅当选择电话作为播放和录制设备时适用）号码或 URI ²
5	播放或暂停录音。
6	停止播放。
7	录音或暂停
8	控制播放速度 ³
9	控制音量。 ⁴
10	显示播放或录音的进度（以秒为单位）。例如 3s 和 13s，如图所示。

¹ 对于 11.5(1) SU5 之前的版本，仅支持使用播放和录制。

² 输入可以在其上录制或播放用户语音名称或问候的电话号码或目录 URI。

³ 默认情况下，速度值设置为 1x。可以将速度更改为 -1x、2x 和 3x。

⁴ 默认情况下，音量值设置为 50。可以在 0 到 100 之间更改音量。



注释 在媒体播放器中上传预录的 WAV 文件时，必须保存该页面以成功上传文件。

支持的音频格式

Unity Connection 支持录音文件使用以下音频格式：

- PCM 线性格式
- G.711 mu-law

- G.711 a-law
- G.729a
- G.726
- GSM 06.10

您可以录制或上传上述音频格式的 WAV 文件。

表 1: 录制用音频编解码器比较

录制音频编解码器	音频质量	可支持性	使用的磁盘空间	采样率	通道	样本量
PCM 线性格式	最高	广泛支持	16 KB/秒	8 kHz/秒	1	16 位
G.711 mu-law/a-law	中度	广泛支持	8 KB/秒	8 kHz/秒	1	8 位
G726	中度	中度支持	4 KB/秒	8 kHz/秒	1	4 位
GSM 6.10	中等	极少支持	1.63 KB/秒	8 kHz/秒	1	不适用
G.729a	最低	极少支持	1 KB/秒	8 kHz/秒	1	不适用



第 3 章

更改您的用户首选项

- [关于用户首选项，第 7 页](#)
- [添加您姓名的备用拼写，第 7 页](#)
- [更改您的录音名称，第 8 页](#)
- [添加您的备用名称，第 8 页](#)
- [添加备用设备，第 9 页](#)
- [更改备用设备的高级设置，第 10 页](#)
- [将语音邮件从多个电话合并至一个信箱的任务列表，第 10 页](#)
- [更改您的目录列表状态，第 11 页](#)

关于用户首选项

用户首选项用于控制您作为 Cisco Unity Connection 系统用户的个人信息，以及为与系统进行交互而作的一些选择。

添加您姓名的备用拼写

如果您使用非罗马字母字符（例如日文汉字字符）输入了姓名，则可以使用罗马字母输入姓名的备用拼法。输入备用拼写可帮助来电者通过语音识别成功拨通您的电话。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的个人。

步骤 2 在“首选项”页面“姓名”下的“名字的另一种拼法”或“姓氏的另一种拼法”字段中，输入姓名的备用拼写。

您可以使用 A-Z、a-z 和 0-9 的字符。

步骤 3 选择保存。

相关主题

[添加您的备用名称，第 8 页](#)

更改您的录音名称

您的录音名称将随同您为其他用户录制的留言一起播放，并可以在目录中识别您的身份。它也可以随同任何使用系统录音而非个人录音的问候语一起播放。



提示 其他 Cisco Unity Connection 用户在通过电话向您发送留言时听不到您的备用问候语。当启用了备用问候语时，可以考虑更改您的录音名称，以添加有关您不在办公室的相关信息。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的个人。

步骤 2 在“个人选项”页面，要录制名称，请在“录制名称”部分的可用界面上选择录制。

注释 对于 11.0 (1) 和之前的版本，必须选择“录制名称”部分的播放\录制选项以加载 Media Master。

步骤 3 完成录音后，单击停止。

步骤 4 选择保存。

添加您的备用名称

您可以设置 Cisco Unity Connection，使其根据所指定的一个或多个备用名称来识别您。备用名称与目录中所列的名字不同。

Connection 可以识别常见的昵称，例如，William 的昵称 Bill，Catherine 的昵称 Cathy。但是，可考虑在以下情况下添加您的备用名称，以帮助来电者通过您的名字成功拨通您的电话：

- 您的昵称不常见。（例如，您的名字是 William，而昵称却使用 Buddy。）
- 您使用其他名字。（例如，中间名或婚前姓。）
- 您的名字不按常规发音。（例如，您的名字是 Janet，而发音却为 Jah-nay。）您应添加发音拼写“Jahnay”作为备用名称。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的个人。

步骤 2 在“首选项”页面的“备用名称”下，输入您的备用名称。

步骤 3 要添加更多备用名称，请单击添加行并重复步骤 2 的操作。

步骤 4 选择保存。

相关主题

[添加您姓名的备用拼写](#)，第 7 页

添加备用设备

您可以向您的 Cisco Unity Connection 首选项添加有关其他设备（例如传呼机、移动电话、住宅电话或其他工作地点的电话）的信息。这样即可更方便地通过备用设备呼叫 Connection，因为系统会识别号码，并会像您从主分机呼叫时那样进行处理。

除主分机外，您的 Connection 管理员可能也为您添加了备用设备。您最多可以添加十个备用设备并查看管理员定义的任何备用设备。



注释 当您从未在备用设备中列出的电话号码登录时，Connection 可能会询问是否要添加此号码。如果选择添加，Connection 会识别此号码并像您从主分机呼叫时那样进行处理。如果选择不添加，Connection 不会再次询问是否添加。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的个人。

步骤 2 在“首选项”页面“备用设备”区域的“用户自定义设备”表格中，单击添加行。

步骤 3 在“名称”字段中，输入设备的说明。（移动工作电话或个人移动电话。）

步骤 4 在“号码”字段中，为该设备输入分机或最长 30 个字符的电话号码。

在“用户自定义设备”表格中输入号码时，请注意以下几点：

- 您所添加的每个电话号码均必须唯一；Connection 不会接受已指定给其他用户的号码（不管是主分机还是备用设备）或指定给其他 Connection 实体（例如公用分发名单）的号码。
- 请使用 0 到 9 之间的数字。请咨询 Connection 管理员是否还需其它数字或字符。

提示 要确定正确的电话号码格式，请从备用设备拨打工作电话，然后注意工作电话来电者 ID 区域中随电话号码一同显示的任何其它数字和字符。

- 您也可以输入 SIP URL 的有效别名。例如，如果 URL 是 SIP:aabade@cisco.com，则输入 **aabade**。请咨询您的 Connection 管理员，了解更多信息。

步骤 5 要添加其它设备，请单击添加行，然后重复步骤 2 和 3。

步骤 6 选择保存。您所输入的所有备用设备均会启用。

相关主题

[更改备用设备的高级设置](#)，第 10 页

[将语音邮件从多个电话合并至一个信箱的任务列表](#)，第 10 页

更改备用设备的高级设置

对于备用设备，有几个可以自定义的高级设置。默认情况下，每台备用设备都使用与主分机配置相同的设置。

您可以为用于呼叫 Cisco Unity Connection 的每台备用设备更改设置。例如，您可能希望在使用移动电话呼叫时使用语音指令作为电话输入方式，而在使用工作电话呼叫时使用电话键盘。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的个人。

步骤 2 在“首选项”页面“备用设备”区域的“用户定义的设备”表格的“高级设置”列中，单击**编辑**可编辑要更改的备用设备。

此时含“备用设备高级设置”的新的浏览器窗口将打开。

步骤 3 在“设置”列中，选中要更改的每个设置所对应的复选框。

步骤 4 在“备用设备值”列，将设置值更改为设备所需的值。

步骤 5 选择保存。

步骤 6 关闭备用设备高级设置浏览器窗口。

将语音邮件从多个电话合并至一个信箱的任务列表

您可以设置多个电话（例如，工作移动电话、个人移动电话），在您未接听电话时将其转接至 Cisco Unity Connection，这样就可以在一个信箱收听所有语音留言。

将移动电话设置为转接至 Connection 后，来电者将采取与您未接听主分机时相同的操作，收听您的问候语并在 Connection 信箱中留言。您应通过电话本身设置转接，而不是在 Connection 中设置。

要将移动电话设置为转接至 Connection，请按顺序执行以下任务。

1. 添加移动电话用作备用设备。请参阅[添加备用设备](#)，第 9 页。
2. 将移动电话设置为转接至您的工作电话号码，该号码须对应于 Connection 上的主分机。请参考电话运营商提供的说明操作。

如果您没有电话的操作说明，可在 Internet 上搜索短语“来电转接”和您的电话运营商的名称。另请参阅[将移动电话设置为转接至 Cisco Unity Connection](#)，第 11 页，该节介绍了一般的操作指南，但是步骤可能依手机不同而有所差异。

3. 从另一电话呼叫您的移动电话，以测试转接是否成功。您的来电应转接至 Connection 信箱。

由于来电首先接到您的移动电话，然后接到工作电话，因此来电者可能听到多次振铃之后才会接至您的信箱。

将移动电话设置为转接至 Cisco Unity Connection

您可以按照下述一般步骤设置，但具体的实施步骤依据电话的不同而有所差异。建议您按照电话运行商提供的说明进行操作。

步骤 1 选择移动电话上的设置选项。

步骤 2 选择来电设置。

步骤 3 选择来电转接。

步骤 4 选择适用的转接选项。

建议您不要转接所有来电。通常，出现下列情况时转接来电：

- 电话繁忙时。
- 电话无应答时。
- 电话无法接通或不可用时（例如关机）。

步骤 5 根据屏幕提示输入工作电话号码，此号码应与 Connection 上的主分机对应。

更改您的目录列表状态

根据您所在机构 Cisco Unity Connection 的设置方式，您也许可以选择是否将个人信息列入目录。列在目录中后，不知道您分机号码的来电者可通过搜索您的名字找到您。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的个人。

步骤 2 在“首选项”页面的“目录列表”区域，选中列在电话目录中复选框以加入列表。

或者

清除列在电话目录中复选框以取消加入列表。

步骤 3 选择保存。



第 4 章

更改您的 Cisco Unity Connection 个人识别码和密码

- [关于 Cisco Unity Connection 个人识别码和密码，第 13 页](#)
- [更改您的个人识别码，第 14 页](#)
- [更改您的 Cisco PCA 密码，第 14 页](#)

关于 Cisco Unity Connection 个人识别码和密码

您可以使用个人识别码通过电话登录至 Cisco Unity Connection；也可以使用密码登录至 Cisco Personal Communications Assistant (PCA) 网站访问 Connection web 工具；

建议您更改 Connection 管理员提供的初始个人识别码和密码。

第一次通过电话登记时，Connection 会提示您更改初始 PIN，但不会让您更改用以登录 Cisco PCA 的初始密码。您可以在 Messaging Assistant web 工具中更改这些密码。



注释

您可以配置 Cisco Unity Connection 系统以将计算机登录密码用作 Cisco PCA 密码。如果您的 Connection 系统进行了这样的配置，则不能使用 Messaging Assistant 更改您的 Cisco PCA 密码。

您也可以在 Messaging Assistant 中更改您的个人识别码，但是由于无需输入现有个人识别码便可更改，因此请采取适当措施保障 Cisco PCA 和外部服务帐户的密码安全。

为保护 Connection 信箱免遭未经授权的访问，在更改 PIN 和密码时，请遵照 Connection 管理员提供的安全指南执行。一般而言，较短的密码便于使用，但较长的密码会更安全，指定高安全性密码时尤其如此。

下表列示了高安全性 Connection 个人识别码和密码的属性：

PIN	<ul style="list-style-type: none">• 个人识别码不能包含您的主分机号或其倒序。• 个人识别码必须至少包含三个不同的数字。• 数字不能以递增或递减顺序完全连续（例如，12345 或 54321）。
------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 一个数字不能连续使用两次以上（例如 14777）。 • 个人识别码不能包含重复出现的、由三个或更多数字组成的组（例如，408510408）。 • 个人识别码不能为您的名字或姓氏的数字表示，或为您名字和姓氏的组合。（例如，如果您的姓名是 John Doe，则密码不能是 johnd、johndoe、jdoe 或 doe 的数字表示法。） • PIN 不能是升序或降序数字组合（如 "012345" 或 "987654"）。 • PIN 不能是在电话键盘上呈对角或者为垂直或水平直线上的一组号码（例如，用户不能使用 "159"、"159730"、"147"、"147365"、"123" 或 "123597" 作为 PIN）。
密码	<ul style="list-style-type: none"> • 密码必须至少包含以下四个字符中的三个：大写字符、小写字符、数字或符号。 • 密码不能包含您的用户名或其倒序。 • 密码不能包含您的主分机号或其倒序。 • 一个字符不能连续使用超过三次（例如 !coool）。 • 字符不能以递增或递减顺序完全连续（例如 abcdef 或 fedcba）。

更改您的个人识别码

个人识别码可保护留言的隐私，保障 Cisco Unity Connection 信箱免遭未经授权的访问。您可以随时更改您的个人识别码。



提示 如果您忘记了个人识别码，可以使用 Messaging Assistant web 工具来更改密码，因为您无需在更改时输入现有密码。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“密码”菜单上的更改个人识别码。

步骤 2 在“个人识别码”页面，输入您的新密码，然后再次输入以便确认。请使用 0 到 9 之间的数字。

步骤 3 选择保存。

更改您的 Cisco PCA 密码

您的密码保护了对 Cisco Personal Communications Assistant (PCA) 网站的访问权限。

如果您使用电子邮件应用程序访问语音留言，该应用程序可以使用您的 Cisco Unity Connection 用户名和 Cisco PCA 密码访问您的 Connection 帐户。当您更改 Messaging Assistant 中的 Cisco PCA 密码时，请同时更新电子邮件应用程序中的密码，这样就可以继续访问您的 Connection 帐户。



注释 您可以配置 Cisco Unity Connection 系统以将计算机登录密码用作 Cisco PCA 密码。如果您的 Connection 系统进行了这样的配置，则不能使用 Messaging Assistant 更改您的 Cisco PCA 密码。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“密码”菜单上的**更改 Cisco PCA 密码**。

步骤 2 在“Cisco PCA 密码”页面上，输入您的当前密码。

步骤 3 输入您的新密码，然后再次输入以便确认。

步骤 4 选择**保存**。



第 5 章

更改您的 Cisco Unity Connection 对话首选项

- [关于对话首选项，第 17 页](#)
- [更改您的 Connection 对话语言，第 17 页](#)
- [更改您的菜单样式，第 18 页](#)
- [更改 Connection 对话的音量，第 18 页](#)
- [更改 Connection 对话的速度，第 18 页](#)
- [更改用于留言时间标记的时间格式，第 19 页](#)
- [更改您的电话输入方式，第 19 页](#)
- [更改登录时 Connection 的播放内容，第 20 页](#)
- [更改您的指定收件对象和发件首选项，第 20 页](#)

关于对话首选项

对话首选项用于控制您通过电话听到的对话以及您与 Cisco Unity Connection 的交互方式。通过这些首选项与留言播放首选项配合使用，您可以自定义 Connection 对话的多个方面。

更改您的 Connection 对话语言

此设置控制您听取 Cisco Unity Connection 对话的语言。（您的 Connection 管理员将设置来电者收听 Connection 对话时所用的语言。）

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“语言”列表中，选择收听 Connection 对话时要使用的语言。

步骤 3 滚动到页面底部，然后单击保存。

更改您的菜单样式

如果您使用电话键盘作为电话输入方式，则既可以收听完整菜单也可以收听简化菜单。完整菜单可提供全面的说明，而简化菜单则提供完整菜单的简化版。如果您使用语音指令作为输入方式，则只能收听到完整菜单。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“按键电话菜单样式”列表中，选择要收听的菜单样式：

选项	说明
全双工	Connection 播放全面的说明。适用于新的 Connection 用户。
简化	Connection 播放完整菜单的简化版。适用于有经验的用户。

步骤 3 滚动到页面底部，然后单击保存。

更改 Connection 对话的音量

您可以设置收听提示、录音名称以及 Cisco Unity Connection 对话中的用户问候语时的音量。



注释 此处设置的音量不会影响播放留言的音量。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“对话音量”列表中，选择收听 Connection 对话时所需的音量。

步骤 3 滚动到页面底部，然后单击保存。

更改 Connection 对话的速度

您可以设置收听提示、录音名称以及 Cisco Unity Connection 对话中的用户问候语时的速度。



注释 此处设置的速度不会影响播放留言的速度。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“对话速度”列表中，选择收听 Connection 对话时所需的速度。

步骤 3 滚动到页面底部，然后单击保存。

更改用于留言时间标记的时间格式

您可以选择通过电话收听留言时用于留言时间标记的时间格式。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“时间格式”列表中，选择要使用的时间格式：

选项	说明
12 小时制	收听下午 1:00 的留言的时间标记时，您会听到“一 pm”。
24 小时制	收听下午 1:00 的留言的时间标记时您会听到“一三零零”。

步骤 3 滚动到页面底部，然后单击保存。

更改您的电话输入方式

您可以通过电话选择访问 Cisco Unity Connection 时所用的输入方式：

- 使用电话键盘来管理留言和首选项。
- 除使用电话键盘之外，还可使用语音指令来管理留言和首选项。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“输入方式”字段中，选择适用的方式：

选项	说明
仅电话按键	使用电话键盘。
语音识别	使用语音指令。

步骤 3 选择保存。

更改登录时 Connection 的播放内容

您可以通过电话控制登录时 Cisco Unity Connection 的播放内容：

- 您可以选择 Connection 是否播放您的录音名称。
- 您可以选择在启用备用问候语时 Connection 是否通知您。
- 您可以选择听取留言时让 Connection 播报哪种留言的总数。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“在登录后播放”区域，选中播放我的录音名称复选框，以便在您呼叫 Connection 和登录时收听您的录音名称。

步骤 3 选中播放备用问候语通知复选框，使 Connection 在备用问候语启用时通知您。

步骤 4 根据您要收听的留言数目，在“对于新留言，播放”区域选中以下任何复选框：

选项	说明
留言总数	Connection 将播报所有留言（语音留言、电子邮件和回执留言）的总数。
语音留言数目	Connection 将播报语音留言的数目。
电子邮件留言数目	Connection 将播报电子邮件留言的数目。 (尽管在“电话菜单”页面中提供有电子邮件数目，但 Connection 只会为还具备文字向语音转换选项的用户播放电子邮件。)
传真数目	Connection 将播报传真的数目。
收件人数目	Connection 将播报收件人的数目。

步骤 5 在“对于储存的留言，播放”区域选中留言总数复选框，使 Connection 播报所有储存留言（语音留言、电子邮件和回执留言）的总数。

步骤 6 选择保存。

更改您的指定收件对象和发件首选项

Cisco Unity Connection 提供两种在电话输入方式设置为电话键盘（仅电话按键）时将留言指定给其他用户的方法：

- 以拼写模式输入用户名。
- 输入用户分机号。

提示您通过电话传送留言时，不管您选择了哪种指定收件对象设置，您都可以通过连接两次 # 交互切换拼写模式和数字输入模式。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的电话菜单。

步骤 2 在“电话菜单”页面的“指定留言对象并发送留言时”区域中，选中按姓名确认收件人复选框，以便在指定收件用户时收听所选用户姓名的确认语音。

注释 使用语音指令（语音识别输入方式）时，您总会收听到确认语音。

步骤 3 当您发送和转发留言给多个收件人时，选中在每个收件人后继续添加姓名复选框，以便在每个收件人之后继续添加姓名。

注释 使用语音指令（语音识别输入方式）时，您总会收到继续添加姓名的提示信息。

步骤 4 在“按如下格式输入收件人”字段中，选择要在传送留言时用于以拼写模式输入用户名或输入分机号的选项。

注释 此设置不适用于使用语音指令（语音识别输入方式）的情况。

步骤 5 在“呼叫断开或我挂断时”字段中，选择适当的选项：

选项	说明
发送留言	<p>在以下情况下，如果呼叫断开，Connection 会发送留言：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您正在回复或发送留言—只要该留言至少有一个收件人且录音长于一秒。也就是说，即使您没有完成录音或完成指定留言收件人操作，Connection 也会发送留言。 当您正在转发留言时—只要该留言至少有一个收件人。也就是说，即使您没有录制简介或完成指定留言收件人操作，Connection 也会发送留言。
放弃留言	除非您已按下 # 确认准备发送的留言，否则 Connection 不会发送留言。如果在您发送留言之前呼叫就断开，则 Connection 将删除留言而不会发送该留言。

步骤 6 选择保存。



第 6 章

更改您的留言播放首选项

- [关于留言播放首选项，第 23 页](#)
- [听取留言时可以听到的内容，第 23 页](#)
- [更改通过电话收听的所有留言的播放音量，第 24 页](#)
- [更改通过计算机扬声器收听的所有留言的播放音量，第 24 页](#)
- [更改通过电话收听的所有留言的播放速度，第 24 页](#)
- [更改通过计算机扬声器收听的所有留言的播放速度，第 25 页](#)
- [更改留言播放顺序，第 25 页](#)
- [更改 Cisco Unity Connection 在播放留言之前和之后播放的信息，第 26 页](#)
- [更改当您挂断或断开时 Connection 处理留言的方式，第 27 页](#)
- [更改 Connection 是否确认留言删除，第 27 页](#)

关于留言播放首选项

留言播放首选项用于对通过电话听取留言时可以听到的内容进行控制。您可以将留言播放首选项与电话菜单首选项配合使用，自定义 Cisco Unity Connection 对话的多个方面。

听取留言时可以听到的内容

通过电话登录时，Cisco Unity Connection 将播放您的录音名称，然后通知您新留言和储存留言的数目。对留言进行计数之后，Connection 会播放主菜单。

一旦您选择播放新留言或旧留言后，Connection 将按照在 Messaging Assistant Web 工具中指定的顺序进行播放（首先根据留言类型和紧急程度排序，然后根据留言发送时间排序）。

您所收听到的有关留言及其发送者的内容取决于留言是由其他用户还是不明来电者留下：

Connection 用户	Connection 将播放留言编号、时间标记以及留言用户的姓名和/或分机。
不明来电者	Connection 将播放留言编号和时间标记， 也可以播放来电者的电话号码，前提是号码可用并且已对系统进行此设置。

您可以指定 Connection 在播放留言前后播放的有关留言和留言者的信息。

更改通过电话收听的所有留言的播放音量

通过电话听取留言时，可使用本节所述的步骤更改播放音量。



注释 此处指定的音量不会影响 Cisco Unity Connection 对话、录音名称或用户问候语的音量。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的**留言播放**。

步骤 2 在“留言播放首选项”页面的“留言音量”列表中，单击收听留言时所需的音量。

步骤 3 滚动到页面底部，然后单击**保存**。

更改通过计算机扬声器收听的所有留言的播放音量

当您通过计算机上的扬声器收听留言时，可使用本小节所述的步骤更改播放音量。



注释 此处指定的音量不会影响 Cisco Unity Connection 对话、录音名称或用户问候语的音量。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，转至包含媒体播放器的任何页面。（例如，在“首选项”菜单中，单击“个人”以使用“录音名称”字段中的选项。）

步骤 2 在媒体播放器中，选择并拖动**音量滑块**，根据需要降低或提高播放音量。

更改通过电话收听的所有留言的播放速度

通过电话听取留言时，可以使用本节所述的步骤调节要听取的单个留言或所有留言的播放速度。



注释 此处指定的音量不会影响 Cisco Unity Connection 对话、录音名称或用户问候语的速度。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的**留言播放**。

步骤 2 在“留言播放首选项”页面的“留言速度”列表中，单击收听留言时所需的速度。

步骤 3 滚动到页面底部，然后单击保存。

更改通过计算机扬声器收听的所有留言的播放速度

通过计算机上的扬声器收听留言时，可以使用本节所述的步骤调节播放单个留言或所有留言的速度。



注释 此处指定的音量不会影响 Cisco Unity Connection 对话、录音名称或用户问候语的速度。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，转至包含 Media Master 的任何页面。（例如，在“首选项”菜单中，单击“个人”以使用“录音名称”字段中的选项。）

步骤 2 在 Media Master 中，单击并拖动速度滑块，根据需要加快或减慢播放速度。

步骤 3 单击播放保存通过计算机扬声器收听留言时的速度设置。

更改留言播放顺序

您可以自定义新留言、储存的留言和已删除留言的播放顺序。对于新留言和储存的留言，您可以使用播放设置按留言类型（例如，语音或电子邮件）和紧急程度进行排序。例如，您可以指定 Cisco Unity Connection 先播放紧急的语音留言，然后播放紧急的传真，接着播放普通的语音留言。

按照类型，新留言和储存的留言的默认播放顺序如下：

- 语音留言—紧急，然后普通
- 传真留言—紧急，然后普通
- 电子邮件留言—紧急，然后普通
- 回执和通知

在新留言的默认播放顺序中，Connection 也会先播放最新的留言；对于存储和删除的留言，Connection 会先播放最早的留言。

由于删除的留言不按照类型排序，因此您只能指定 Connection 是先播放最新的留言还是最早的留言。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的留言播放。

步骤 2 在“留言播放”页面的“新留言播放顺序”区域，使用上移和下移按钮按照所需的播放顺序排列留言类型列表。

步骤 3 在“然后按”列表中，单击最新的先播或最早的先播，指定所有新留言的播放顺序。（请注意，此功能不允许您指定播放特定的留言类型。）

步骤 4 在“存储的留言播放顺序”区域，使用上移和下移按钮按照所需的播放顺序排列留言类型列表。

步骤 5 在“然后按”列表中，单击**最新的先播或最早的先播**，指定所有已储存留言的播放顺序。

步骤 6 在“删除的留言播放顺序”区域，单击**最新的先播或最早的先播**，指定所有已删除留言的播放顺序。

步骤 7 滚动到页面底部，然后单击**保存**。

更改 Cisco Unity Connection 在播放留言之前和之后播放的信息

留言摘要是指留言包含的主要信息。您可以指定是否要 Connection 播放所有留言摘要、不播放任何留言摘要或播放部分留言摘要。

默认情况下，Connection 会播放发送人信息、留言编号以及留言发送的时间。



注释 对于回执而言，播放的信息可能略有不同。若有多个收件人，Connection 会先播放收件人留言的时间标记和原因，再播放收件人名单；若只有一个收件人，Connection 会先播放收件人姓名，再播放时间标记和原因。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的**留言播放**。

步骤 2 在“留言播放”页面中，向下滚动到“在播放每个留言之前，播放”区域，然后选中或清除以下三个复选框中的任意项或全部，以指定 Connection 在播放每个留言之前播放的信息：

选项	说明
发件人的信息	播放留言前，Connection 会播放发送留言之用户的姓名（如适用）。Connection 也可播放身份不明来电者的电话号码（如适用）或发送留言之用户的分机。
留言编号	在播放留言之前，Connection 将播报留言的序号。（例如“留言 1，语音留言…留言 2，语音留言…”） 提示 虽然您可以在 Messaging Assistant 中关闭留言数目，但该信息可使您方便地了解自己收到了多少留言，这样您就可以通过输入留言编号向前或向后跳到特定的留言。
留言发送时间	此为时间标记。Connection 将播报留言发送的星期、日期和时间。（您可以指定 Connection 在播放留言之前和/或之后播放此信息。）

步骤 3 在“在播放完每个留言之后，播放”区域，选中或清除**留言发送时间**复选框，指定 Connection 在播放每个留言之后是否播放留言时间标记。

步骤 4 选择**保存**。

更改当您挂断或断开时 Connection 处理留言的方式

您可以选择：如果您访问了留言正文但在指示如何管理留言之前就出现挂断或断开情况，Cisco Unity Connection 要将留言标记为新留言还是已保存的留言。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的留言播放。

步骤 2 在“留言播放”页面的“呼叫断开或留言播放期间挂断时”区域，选择适用的选项：

选项	说明
将新留言标记为“已保存”	Connection 将留言标记为“已保存”。
将新留言标记为“新”	Connection 将新留言标记为“新”。

步骤 3 选择保存。

更改 Connection 是否确认留言删除

您可以选择当通过电话删除新留言或已保存的留言时 Cisco Unity Connection 是否请求确认。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的留言播放。

步骤 2 在“留言播放”页面的“删除留言时”区域，选中**确认删除新留言和保存的留言**复选框，以使 Connection 请求确认。

如果您不希望 Connection 请求确认，则不要选中该复选框。

步骤 3 选择保存。



第 7 章

更改您的来电转接和过滤首选项

- [关于来电转接规则，第 29 页](#)
- [更改您的来电转接首选项，第 30 页](#)
- [更改您的来电保持首选项，第 31 页](#)
- [更改您的来电过滤首选项，第 31 页](#)
- [更改您的来电者留言首选项，第 32 页](#)

关于来电转接规则

来电转接规则用于控制 Cisco Unity Connection 处理不是由来电者直接打给您的间接来电（例如来电者通过目录联系您）的方式。对于直接呼叫（外部来电者或其他用户通过拨打您的个人电话号码联系您），不会应用您的 Connection 转接设置。

您可以选择接听间接来电，或者直接将间接来电转接至语音邮件。



提示

要设置来电转接以将直接来电转接至您的分机，请联系您的 Connection 管理员。您的桌面电话甚或您组织使用的电话系统都可能具有转接功能，可用以管理直接来电。

下文介绍了三种基本的转接规则及其产生影响的方式。请注意，Connection 根据相应的情况遵照您启用的转接规则进行操作，而有些转接规则在启用时会覆盖其他转接规则。

标准转接规则

在 Cisco Unity Connection 管理员为您的组织指定的上班时间内，或是没有启用其他转接规则的其他情况下，将应用该转接规则。根据设计，不能禁用标准转接规则。

备用转接规则

启用该转接规则以应用于您希望覆盖其他转接规则的特定时期。例如，您可能希望当您不在办公室时将所有来电直接转至语音邮件，或在您临时变动工作地点时将来电转接到另一台分机。只要启用了备用转接规则，它就会覆盖所有其他转接规则。

非上班时间转接规则

如果希望 Connection 在管理员为您的组织指定的非上班时间执行另外的转接操作，则可以启用此转接规则。（例如，您可能希望非上班时将所有来电直接转至语音邮件。）只要启用了非上班时间转接规则，它就会在非上班时间覆盖标准转接规则。

更改您的来电转接首选项

来电转接首选项用于选择让间接来电呼叫您的分机或您指定的另一个分机或电话号码，或直接转接至语音邮件而不让您的电话振铃。如果设置将来电转至语音邮件，则当您的电话无人接听时，来电者无需等待；您的问候语会立即播放。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的**转接和过滤**。

步骤 2 在“转接规则”表格中，选择您希望更改其设置的基本转接规则。

步骤 3 如果“当此基本规则启用时”字段显示在页面顶部，请选择适当的选项：

选项	说明
应用此页面上的基本设置	当该基本转接规则启用时，Connection 将应用本页面上的设置。
应用个人来电转接规则	<p>当该基本转接规则启用时，Connection 将忽略本页面上的设置并应用个人来电转接规则。</p> <p>注释 仅当您有个人来电转接规则 web 工具的访问权限时，此选项才可用。</p> <p>使用该选项时，请先在个人来电转接规则 web 工具中配置您的个人来电转接规则集。如果没有配置规则集，那么您的所有来电都将转接到主分机。</p>

步骤 4 在“状态”字段中，选择启用或禁用规则，或者带有结束日期和时间的启用方式。请注意，不能禁用标准转接规则。

步骤 5 在“请将来电转接至”字段中，选择适用的呼叫目标：

选项	说明
分机 <您的分机>	来电转接至您的分机。
另一号码	来电转接至您在文本框中输入的号码。（要将来电转接至外部电话号码，例如住宅电话或移动电话，请联系您的 Connection 管理员。）
我的个人问候语	来电转接至语音邮件，而不使电话振铃。

提示 为方便接听，即使已指定 Connection 将来电转接至您的分机或语音邮件，您也可以在文本框中编辑转接号码。仅在选中了文本框旁边的单选按钮时，Connection 才会将来电转接至其中的号码。

步骤 6 选择保存。

更改您的来电保持首选项

如果基本转接规则配置为在您的分机接听间接来电，则可以指定当您的电话占线时 Cisco Unity Connection 处理来电的方式。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的**转接和过滤**。

步骤 2 在“转接规则”表格中，选择您希望更改其设置的基本转接规则。

步骤 3 在“请将来电转接至”字段中，选择分机 <您的分机>。

步骤 4 在“如果我的分机占线”列表中，选择当您的分机占线时 Connection 处理来电的方式：

选项	说明
将来电者发送至语音邮件	Connection 将先播放您的问候语，然后提示来电者留言。
保持时不通知来电者	Connection 将使来电者保持呼叫，但不提供留言选项。
请来电者稍候	Connection 将让来电者选择保持呼叫或进行留言。

步骤 5 选择保存。

更改您的来电过滤首选项

您可以选择让 Cisco Unity Connection 过滤间接呼叫。Connection 会在接通来电之前先询问并语音提示您来电者的姓名。它也可以告诉您接通来电的时间，或让您选择接听间接来电还是将其转至要求来电者留言的语音邮件。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的**转接和过滤**。

步骤 2 在“转接规则”表格中，选择您希望更改其设置的基本转接规则。

步骤 3 在“过滤来电”区域，选中一个或多个复选框以设置过滤选项：

选项	说明
通知我来电接通的时间	Connection 将通知您接通来电的时间。
通知我来电是找	Connection 将播放与被叫分机相关联的人员姓名。此设置适用于两人或多人共用一部电话的情况。
询问我是否要接通来电	Connection 将询问您是否要接通来电或让来电者留言。
询问来电者姓名	Connection 将录制来电者的姓名，并在接通前为您播放。

请注意以下考虑事项：

- 对于与您共用一部电话的用户，在拒绝其来电的选项部分，请选中**通知我来电是找和询问我是否要接通来电**复选框。
- 如果要根据来电者身份接受或拒绝来电，请选中**询问我是否要接通来电**和**询问来电者姓名**复选框。

如果接受，Connection 将接通来电。如果拒绝，Connection 会将来电转至语音邮件。

步骤 4 选择保存。

更改您的来电者留言首选项

来电者留言首选项可用于选择来电者给您留言时可以执行的操作。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“首选项”菜单上的**转接和过滤**。

步骤 2 根据需要，选中或清除选中以下选项中的一个或两个：

选项	说明
收听留言，并可重新录制留言	Connection 将允许来电者收听、添加、重新录制或删除他们的留言。
将留言标记为紧急	Connection 将询问来电者是否要将其留言标记为紧急。

步骤 3 选择保存。



第 8 章

管理您的个人问候语

- [关于个人问候语，第 33 页](#)
- [更改个人问候语，第 34 页](#)
- [允许用户播放视频问候语，第 35 页](#)

关于个人问候语

Cisco Unity Connection 最多允许您录制六条个人问候语。您可以启用任意数目的问候语，也可以指定希望启用问候语的时间长度。

使用多语言系统时，可以选择以多种语言（默认语言和系统上可用的其他语言）播放您的个人问候语。请注意，您只能使用电话键盘来管理非默认语言的问候语；而不能使用语音指令来管理。

下面介绍了这六条个人问候语及其播放方式。请注意，Connection 会根据相应的情况播放启用的问候语，而有些问候语在启用时会覆盖其他问候语。

备用问候语

让备用问候语在特定期限播放以指明特殊情况，例如外出度假。（例如，“我在<日期>以前不在办公室。”）备用问候语启用时将覆盖所有其它问候语。

Connection 管理员可指定系统是否直接将来电者转接到您的问候语而不使您的电话振铃、来电者是否可以跳过您的问候语，以及当您启用问候语后来电者是否可以留言。Messaging Assistant Web 工具中的“备用问候语”页面会显示管理员为您启用的来电者选项（如果有）。请注意，当外部来电者或其他 Connection 用户直接拨打您的分机时，来电者选项不适用。



提示

其他 Connection 用户在通过电话向您发送留言时，将听不到您的备用问候语。除了启用备用问候语之外，还可以更改您的录音名称，以加入您不在办公室的相关信息。当用户向您发送留言以及来电者在目录中查询您时，将会播放您的录音名称。

Cisco PCA 主页在您打开备用问候语时会显示提示。您也可以配置为当您用电话登录后启用备用问候语时，让 Connection 播放提示。

忙线问候语

启用此忙线问候语以表示您正在通话。（例如，“我正在通话中，请留言。”）启用忙线问候语后，当您的电话忙线时，该问候语将覆盖标准问候语、下班时间问候语和内部问候语。

请注意，并非所有电话系统都支持 Connection 忙线问候语。要获得帮助，请联系您的 Connection 管理员。

机构内部问候语

启用此内部问候语将提供同事需要了解的信息。（例如，“我今天中午以前在 B 会议室。”）内部问候语在启用后，将覆盖标准问候语和下班时间问候语，并且仅在您不能接听电话时播放给组织内部的来电者。

请注意，并非所有电话系统都支持使用 Connection 内部问候语。要获得帮助，请联系您的 Connection 管理员。

下班时间问候语

如果希望 Connection 播放管理员为您的组织指定的非上班时间特定问候语，可启用此下班时间问候语。（例如，“对不起，我不能接听您的电话。公司上班时间为<时间>。”）下班时间问候语启用后，它在非上班时间内将覆盖标准问候语。

标准问候语

标准问候语会在 Connection 管理员为您的机构指定的办公时间或未启用其它问候语时播放。根据设计，不能禁用标准问候语。

假日问候语

如果希望 Connection 在假期播放特定问候语，可启用此假日问候语。（例如，“假期快乐。我不能接听您的电话。我从<日期>到<日期>不在办公室。”）假日问候语启用后，在非上班时间将覆盖标准问候语。

更改个人问候语

当启用个人问候语时，您需要指定问候语保持有效的时长。Cisco Unity Connection 会在您指定的日期和时间之前的相应情况下播放该问候语，之后问候语将自动关闭。例如，您可以将备用问候语设置为从您休假回来的那天起停止播放。

也可以将问候语设置为无限期播放，这种情况适用于忙线问候语或下班时间问候语。

您可以随时关闭问候语。某问候语被禁用之后，即使录音未清除，Connection 也不会再播放它。



注释 使用多语言系统时，使用 Messaging Assistant web 工具仅可管理默认语言的问候语。您可以通过电话来管理其他语言的问候语，但电话输入方式必须设置为电话键盘（“仅电话按键”选项）。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“问候语”菜单上的查看问候语。

步骤 2 在“问候语”页面，单击要更改的问候语。

步骤 3 要关闭问候语，请单击“<名称> 问候语”页面的**禁用**，然后跳至步骤 5。

或者

要打开问候语，请单击相应选项：

选项	说明
启用无结束日期和时间	无限期播放问候语。
启用截至	在指定的日期和时间之前播放问候语，然后 Connection 自动禁用该问候语。

步骤 4 在“来电者收听”区域，选择相应的选项：

选项	说明
我的个人录音	要录制您自己的问候，请在字段下的可用界面选择 录制 ，然后录制您的问候；完成录制后，选择 停止 。 注释 对于 11.0 (1) 和之前的版本，必须选择字段下的 播放\录制 选项以加载 Media Master。
系统默认问候语	使用预录的系统问候语。
无	来电者将听到要求他们留言的提示音

步骤 5 选择保存。

相关主题

[关于个人问候语](#)，第 33 页

允许用户播放视频问候语

要允许为每位用户播放视频问候语，请启用主叫方看见部分的我的个人录制选项。

有关视频问候语的详细信息，请参阅《Cisco Unity Connection 用户移动、添加和更改指南》的“配置视频服务”一章。

请选择以下来源之一，以指定在启用视频问候语后主叫方看到的内容：

我的个人问候语	Unity Connection 播放您录制的视频问候语。 注释 录制视频问候语并不代表启用。
播放“请在听到提示音时录制您的消息”提示	Cisco Unity Connection 提示主叫方先等待提示音，再录制其视频问候语。此复选框仅当在“问候之后”字段中将“呼叫操作”设置为“提取消息”时启用。当选项设置为“系统默认问候”时，该复选框将保持禁用和选中状态。

可以随时禁用视频问候语。视频问候语禁用之后，即使录制未清除，Connection 也不会再播放它。



第 9 章

管理留言通知

- [关于留言通知，第 37 页](#)
- [设置通知设备，第 38 页](#)
- [层次发送和连锁发送留言通知，第 46 页](#)
- [设置 SMS \(SMPP\) 文字消息通知的考虑因素，第 47 页](#)
- [关于利用 SpeechView 传送转录副本，第 47 页](#)
- [设置电子邮件和 SMS 设备利用 SpeechView 接收转录副本的考虑因素，第 47 页](#)

关于留言通知

Cisco Unity Connection 可通过拨打电话或传呼机来通知您有新留言。Connection 还能够以文本和 SMS 留言（例如，“寻求技术支持的紧急留言”或“您有新的语音留言”）的形式发送留言通知至电子邮件地址、文字传呼机、兼容文本的移动电话及其他类似设备。

Connection 会根据您指定的通知日程和联系人选项来拨打电话、传呼机或发送文字消息。您可以使用 Messaging Assistant web 工具来设置以下通知设备：住宅电话、移动电话、传呼机、电子邮件设备（例如文字传呼机或家庭电子邮件地址）和工作电话。您也可以设置其他设备，例如备用电话、备用电子邮件设备或 SMS 设备。您的 Connection 管理员将会告诉您这些选项是否可用。



提示

如果兼容文本的移动电话拥有可用于接收文字消息的电子邮件地址，则可以设置电子邮件或 SMS 通知设备以将该电话用作文字传呼机。SMS (SMPP) 通知功能可配合 GSM 移动电话和其他 SMS 兼容的设备使用。与电子邮件 (SMTP/HTML) 文字传呼机通知功能相比，SMS 通知功能的速度一般要快很多。并且，有些 SMS 服务提供商还提供了额外的功能，可以用最近收到的通知替换以前的通知。

Cisco Unity Connection 还允许您就新语音留言向最终用户发送基于 SMTP 的 HTML 通知。这些通知可以 HTML 格式嵌入在电子邮件中通过 SMTP 来发送。用户收到的 HTML 通知可包括自定义图标、页眉和页脚以及用于访问 Cisco Unity Connection Web 微型收件箱的链接，非常灵活。Connection Mini Web Inbox 是允许用户在计算机或移动设备上播放通知留言的播放器。

计算机上的 HTML 通知支持以下非基于插件的客户端：

- Web 电子邮件客户端

- 桌面电子邮件客户端（如 Microsoft Outlook 和 IBM Lotus Notes）

要接收以 HTML 通知模板形式发送的通知，必须启用 HTML 通知设备并指定一个通知模板。只有管理员不限制的情况下，用户才能选择通知模板。如果管理员禁止用户选择模板，相应字段将灰显。

Cisco Unity Connection Administration、Cisco PCA 和 CUPI API 用于创建、更新和删除 HTML 通知设备。用户可以使用 Cisco PCA 管理其自己的通知设备，还可以灵活地使用 CUPI API 执行某些操作。

有关详细信息，请参阅

[http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Unity_Connection_Provisioning_Interface_\(CUPI\)_API_-_For_End_Users_-_HTML_Notification_Devices](http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Unity_Connection_Provisioning_Interface_(CUPI)_API_-_For_End_Users_-_HTML_Notification_Devices)

设置通知设备

要通过 Cisco Unity Connection 发出通知呼叫，您必须先启用通知设备。禁用通知设备将不会删除其设置。只要设备应答，即使新留言还未发送，Connection 也会认为通知已成功发送。（例如，即使是由答录机收听和录制留言，通知也会被视为成功发送。）

您只能通过 Messaging Assistant web 工具（而不能通过电话）更改 Connection 所通知的事件类型、触发设备的来电者或电话号码、通知日程以及通知设备的联系人选项。

相关主题

[设置或更改电话或传呼机通知设备](#)，第 38 页

[设置或更改电子邮件（或 SMTP）通知设备](#)，第 40 页

[设置或更改 SMS 通知设备](#)，第 42 页

[设置或更改 HTML 通知设备](#)，第 45 页

设置或更改电话或传呼机通知设备

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“通知设备”菜单上的**查看通知设备**。

步骤 2 在“通知设备”页面，单击要更改或设置的设备。

步骤 3 在“<设备名>通知设备”页面，选中**启用通知**复选框以启用设备，或取消选中复选框以禁用设备。

步骤 4 在“电话号码”字段，输入电话或传呼机的号码。如果需要拨打外线，请在前面加上接入码（例如，9）。

请使用 0 到 9 之间的数字。数字之间请勿使用空格、短划线或括号。对于长途号码，应包括适当的拨打代码（例如 1 和区号）。您还可以输入：

- , (逗号) 插入一秒钟暂停。
- # (井号) 和 * (星号)，对应于电话上的井号键和星号键。

您可能会无法输入某些电话号码，或者电话系统会要求您输入其他字符。如果在进行此设置时遇到困难，请联系您的 Connection 管理员。

步骤 5 如果您希望 Connection 在发送留言前询问您的电话分机，请选中**通知时提示用户 ID**复选框。

步骤 6 在“加拨其它号码”字段中，输入需要 Connection 在电话号码之后加拨的任何号码。该号码可以是您为听取留言所输入的密码或接入码，或传呼机所需的 ID。

步骤 7 在“加拨前等待”字段中，输入 Connection 在拨打电话或传呼机号码之后、加拨其它号码之前等待的时间（秒）。（您可能需要测试一下此设置。请先尝试 6 秒，然后再根据需要增加或减少该值。）

步骤 8 在“通知我收到”区域中，单击将导致 Connection 呼叫此通知设备的事件类型：

选项	说明
所有留言	当收到任何新留言（包括群发留言和其他语音留言以及传真留言）时，Connection 将呼叫此设备。
所有语音留言	当收到任何新的语音留言（包括群发留言）时，Connection 将呼叫此设备。
群发留言	当收到任何标记为群发留言的新语音留言时，Connection 将呼叫此设备。
传真留言	当收到任何新的传真留言时，Connection 将呼叫此设备。

步骤 9 对于您在步骤 8 中选择的每个事件类型，请选中 **仅紧急** 复选框，使 Connection 仅在该类型的新留言标记为紧急时才发送通知。

步骤 10 要指定此设备仅接收关于特定 Connection 用户留言的通知，请单击“来电号码”区域的 **添加来电者**，然后搜索姓名：

- 在“查找姓名”对话框中，输入搜索条件，然后单击 **查找**。
- 在搜索结果中，选中要添加至来电者列表的用户或远程联系人旁的复选框，然后单击 **添加用户**。

步骤 11 要指定此设备仅接收有关特定电话号码留言的通知，请在“号码模式”字段输入电话号码。

您可以使用通配符 X 和 * 来匹配多个电话号码：

- X 字符可匹配 0 到 9 之间的任何单个数字。例如，模式 9XXX 可匹配 9000 到 9999 之间的电话号码。
- 星号 (*) 可匹配任何序列的数字。例如，模式 5556304* 可匹配 5556304、55563040、55563041、5556304100 等电话号码。

提示 如果您为设备同时指定了来电者和电话号码，则当收到与指定来电者或号码模式相匹配的留言（在步骤 8 和 9 中指定的留言类型）时，Connection 便会向设备发送通知。

步骤 12 要设置通知的日程安排，请使用 **快速添加** 选项进行指定。

或者

选中或清除日程安排中的复选框可为通知设备指定活动和非活动的时间。如果您收到新的留言，Connection 将在活动的时间发出通知提示。如果新留言在非活动时间内到达，Connection 将会在日程的下一个活动时间开始时发送留言通知。

提示 可以通过下面几种方法快速设置您的通知日程。单击 **清除日程安排** 可以一次取消选择所有复选框。另外，单击 **颠倒日程安排** 可以选中所有您当前未选中的复选框并清除所有已选中的复选框。您可以使用日程安排下方的 **复制日程安排** 功能将某一天的日程复制到另一天。

步骤 13 指定收到新留言时 Connection 发出通知的时间和频率：

选项	说明
<x> 分钟后尝试第一个联系人	<p>输入留言通知功能触发后 Connection 等待发出第一个通知呼叫的时间（分钟）。</p> <p>如果此等待时间会使通知推迟到设备日程安排不再活动的时间范围内，则通知将在日程安排再次激活后发送（只要留言仍是新的）。您可以在不同的设备上按照一定的时间间隔（例如 15 分钟）设置通知时间，这样即可形成连锁发送留言通知的效应。</p>
如果仍有新留言，重试间隔时间为 <x> 分钟	<p>要让 Connection 在只要有新留言时便重发通知，请选中该复选框，并输入在重发通知前 Connection 等待的时间（分钟）。重发频率字段的范围为 1 到 60 分钟。</p> <p>例如，如果在早上 11:47 将重发通知间隔设置为 5 分钟，Connection 将会在早上 11:50、早上 11:55、中午 12:00、中午 12:05、中午 12:10、中午 12:15、中午 12:20 和中午 12:25 等时间通知您有新留言到达。</p>
如果没有应答	<p>Connection 将根据您对未应答设备的设置作出响应。请指定以下选项的设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 振铃 <x> 次后挂断—至少应设置为 3 次振铃。选择的值越高，您接听电话的时间越充裕。 • 再试 <x> 次—当您短时间离开电话时，请选择较高的值。选择较低的值则可避免打扰别人。 • 在 <x> 分钟后再试—当您长时间离开电话时，请选择较高的值。
繁忙时	<p>Connection 将根据您对占线设备的设置作出响应。请指定以下选项的设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 再试 <x> 次—如果您使用电话的频率比较高，请选择较高的值。 • 在 <x> 分钟后再试—如果您通话的时间比较长，请选择较高的值。
如果通知失败，尝试	<p>为另外一台设备选择一个选项，以在第一台设备未应答或繁忙时发送通知。Connection 仅在该设备启用且其日程安排更新时呼叫设备。</p>

步骤 14 选择保存。

设置或更改电子邮件（或 SMTP）通知设备

- 步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“通知设备”菜单上的**查看通知设备**。
- 步骤 2 在“通知设备”页面，单击要更改或设置的电子邮件（或 SMTP）设备。
- 步骤 3 在“<设备类型> 通知设备”页面，选中**启用通知**复选框以启用设备，或取消选中复选框以禁用设备。
- 步骤 4 在“至”字段中，输入文字传呼机、兼容文本的移动电话或其它电子邮件帐户的电子邮件地址（如家庭电子邮件地址）。
- 步骤 5 在“来自”字段，输入要在所显示文字的末尾显示的电话号码。（例如，输入在您不通过桌面电话拨号时，接入 Connection 所需拨打的号码。）

提示 如果您将自己兼容文本的手机设置为文字传呼机，则可以在显示此号码时启用电话的自动回拨功能。

步骤 6 在“文本”字段中输入任何要显示的文字（例如“收到语音邮件”）。每当收到的留言符合留言通知设置中选择的标准时，Connection 就会发送此消息。

步骤 7 如果您希望 Connection 在通知留言中加入新留言的数目和留言总数，则选中在消息文本中包含留言数复选框。

步骤 8 如果您希望 Connection 在发送给通知设备的文本字符串中加入有关新留言的信息，则选中在消息文本中包含留言信息复选框。此信息可以包括来电者姓名和来电者 ID（如果有）、留言类型（语音、传真）、收到留言的时间以及留言状态（如果留言被标记为私人或紧急）。

步骤 9 如果希望通知在发送到 SMTP 通知设备的文本字符串中包含指向 Cisco Unity Connection Web 收件箱的链接，选中在消息文本中包含指向完整收件箱的链接复选框。

步骤 10 在“通知我收到”区域中，单击将导致 Connection 向此设备发送通知的事件类型：

选项	说明
所有留言	当收到任何新的留言（包括群发留言和其他语音留言以及传真留言）时，Connection 便会向此设备发送通知。
所有语音留言	当收到任何新的语音留言（包括群发留言）时，Connection 便会向此设备发送通知。
群发留言	当收到任何标记为群发留言的新语音留言时，Connection 便会向此设备发送通知。
传真留言	当收到任何新的传真留言时，Connection 便会向此设备发送通知。
日程安排	当临近 Outlook 约会时，Connection 便会向此设备发送通知。
会议日程	当临近 Cisco Unified MeetingPlace 会议或 Cisco Unified MeetingPlace Express 会议时，Connection 便会向此设备发送通知。

步骤 11 对于您在步骤 10 中选择的每个事件类型，请选中仅紧急复选框，使 Connection 仅在该类型的新留言标记为紧急时才发送通知。

步骤 12 如果您在步骤 10 中指定了日程安排或会议日程，请在“日历事件提前通知时间”字段输入您想在会议开始前多少分钟收到通知。

步骤 13 如果您希望接收语音留言的转录，则选中“发送语音留言转录副本”下的语音留言复选框。

（仅当 SpeechView 选项可用时，才会显示“发送语音留言转录副本”区域。）

步骤 14 要仅接收紧急语音留言的转录副本，请选中仅紧急复选框。

步骤 15 要指定此设备仅接收关于特定 Connection 用户留言的通知，请单击“来电号码”区域的添加来电者，然后搜索姓名：

a) 在“查找姓名”对话框中，输入搜索条件，然后单击**查找**。

b) 在搜索结果中，选中要添加至“来电者”列表的用户或远程联系人旁的复选框，然后单击**添加用户**。

步骤 16 要指定此设备仅接收有关特定电话号码留言的通知，请在**号码模式**字段输入电话号码。

您可以使用通配符 X 和 * 来匹配多个电话号码：

- X 字符可匹配 0 到 9 之间的任何单个数字。例如，模式 9XXX 可匹配 9000 到 9999 之间的电话号码。

- 星号 (*) 可匹配任何序列的数字。例如，模式 5556304* 可匹配 5556304、55563040、55563041、5556304100 等电话号码。

提示 如果您为设备同时指定了来电者和电话号码，则当收到与指定来电者或号码模式相匹配的留言（在步骤 10 和 11 中指定的留言类型）时，Connection 便会向设备发送通知。

步骤 17 要设置通知的日程安排，请使用快速添加选项进行指定。

或者

选中或清除日程安排中的复选框可为通知设备指定活动和非活动的时间。如果您收到新的留言，Connection 将在活动的时间发出通知提示。如果新留言在非活动时间内到达，Connection 将会在日程的下一个活动时间开始时发送留言通知。

提示 可以通过下面几种方法快速设置您的通知日程。单击“清除日程安排”可以一次取消选择所有复选框。另外，单击“颠倒日程安排”可以选中所有您当前未选中的复选框并清除所有已选中的复选框。您可以使用日程安排下方的“复制日程安排”功能将某一天的日程复制到另一天。

步骤 18 指定收到新留言时 Connection 发出通知的时间和频率：

选项	说明
<x> 分钟后尝试第一个联系人	<p>输入留言通知功能触发后 Connection 等待发出第一个通知呼叫的时间（分钟）。</p> <p>如果此等待时间会使通知推迟到设备日程安排不再活动的时间范围内，则通知将在日程安排再次激活后发送（只要留言仍是新的）。您可以在不同的设备上按照一定的时间间隔（例如 15 分钟）设置通知时间，这样即可形成连锁发送留言通知的效应。</p>
如果仍有新留言，重试间隔时间为 <x> 分钟	<p>要让 Connection 在只要有新留言时便重发通知，请选中该复选框，并输入在重发通知前 Connection 等待的时间（分钟）。重发频率字段的范围为 1 到 60 分钟。</p> <p>例如，如果在早上 11:47 将重发通知间隔设置为 5 分钟，Connection 将会在早上 11:50、早上 11:55、中午 12:00、中午 12:05、中午 12:10、中午 12:15、中午 12:20 和中午 12:25 等时间通知您有新留言到达。</p> <p>注意 如果您正在使用转录副本传送选项，请勿启用此设置。选中此复选框可禁止向此设备传送转录副本。</p>

步骤 19 选择保存。

设置或更改 SMS 通知设备

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“通知设备”菜单上的查看通知设备。

步骤 2 在“通知设备”页面，单击要更改或设置的 SMS 设备。

步骤 3 在“<设备名> 通知设备”页面，选中启用通知复选框以启用设备，或取消选中复选框以禁用设备。

步骤 4 在“至”字段，输入 SMS 设备的电话号码。

所输入的格式和号码取决于您的 SMPP 提供商。例如，您可能需要加入国际国家代码，以加号 (+) 开头、后跟国家代码、区号、城市代码或长途区号，最后是设备的号码：**+12065551234**。不要以零或国际冠码开头。不要包括空格、短划线、括号或其他标点符号。如果遇到问题，请向您的 Connection 管理员求助。

步骤 5 在“来自”字段中，输入的内容要取决于您的 SMPP 提供商：

- 如果 SMPP 提供商要求提供发送留言的服务器的源地址，则请输入 Cisco Unity Connection 服务器的 IP 地址。
- 如果 SMPP 提供商不要求源地址，请输入要在所显示文字的末尾显示的电话号码。（例如，输入不通过桌面电话拨号接入 Cisco Unity Connection 所需拨打的号码。）与步骤 4 中的“至”字段一样，所输入的格式和号码取决于您的 SMPP 提供商。

如果您不确定在此字段输入的内容，请向您的 Connection 管理员求助。

提示 对于 SMS 设备，要考虑到某些服务提供商可能会用他们自己的电话号码替换您在“自”字段中输入的号码。因此，加入回拨号码的一个可选方法就是在您的留言文本中输入该号码。例如，在“文本”字段中输入：**电话：2065551234**（请参阅步骤 6）。

步骤 6 在“文本”字段中输入要显示的任何文字（例如，**收到语音邮件**）。每当收到的留言满足留言通知设置中选择的标准时，Cisco Unity Connection 就会发送此消息。**步骤 7** 如果您希望 Connection 在通知留言中加入新留言的数目和留言总数，则选中在消息文本中包括留言数复选框。**步骤 8** 如果您希望 Connection 在发送给通知设备的文本字符串中加入有关新留言的信息，则选中在消息文本中包括留言信息复选框。此信息可以包括来电者姓名和来电者 ID（如果有）、留言类型（语音、传真）、收到留言的时间以及留言状态（如果留言被标记为私人或紧急）。**步骤 9** 在“SMPP 提供商”列表中，选择提供商。

如果您不确定选择哪一个，请与 Connection 管理员联系。

步骤 10 选择将导致 Connection 向至此设备发送通知的事件类型：

选项	说明
所有留言	当收到任何新的留言（包括群发留言和其他语音留言以及传真留言）时，Connection 便会向此设备发送通知。
所有语音留言	当收到任何新的语音留言（包括群发留言）时，Connection 便会向此设备发送通知。
群发留言	当收到任何标记为群发留言的新语音留言时，Connection 便会向此设备发送通知。
传真留言	当收到任何新的传真留言时，Connection 便会向此设备发送通知。
日程安排	当临近 Outlook 约会时，Connection 便会向此设备发送通知。
会议日程	当临近 Cisco Unified MeetingPlace 会议或 Cisco Unified MeetingPlace Express 会议时，Connection 便会向此设备发送通知。

步骤 11 对于您在步骤 10 中选择的每个事件类型，请选中**仅紧急**复选框，使 Connection 仅在该类型的新留言标记为紧急时才发送通知。

步骤 12 如果您在步骤 10 中指定了日程安排或会议日程，请在**日历事件提前通知时间**字段输入您想在会议开始前多少分钟收到通知。

步骤 13 如果您希望接收语音留言的转录，则选中“发送语音留言转录副本”下的**语音留言**复选框。

（仅当 SpeechView 选项可用时，才会显示“发送语音留言转录副本”区域。）

步骤 14 要仅接收紧急语音留言的转录副本，请选中**仅紧急**复选框。

步骤 15 选中**将每次转录的 SMS 留言数限制为**复选框并输入每次留言转录副本的 SMS 留言的最大数。

如果您的移动电话运营商或 SMS 服务提供商为收到的每条 SMS 留言收费，则此设置可帮助降低成本。

步骤 16 要指定此设备仅接收关于特定 Connection 用户留言的通知，单击**添加来电者**，然后搜索姓名：

a) 在“查找姓名”对话框中，输入搜索条件，然后单击**查找**。

b) 在搜索结果中，选中要添加至“来电者”列表的用户或远程联系人旁的复选框，然后单击**添加用户**。

步骤 17 要指定此设备仅接收有关特定电话号码留言的通知，请在**号码模式**字段输入电话号码。

您可以使用通配符 X 和 * 来匹配多个电话号码：

- X 字符可匹配 0 到 9 之间的任何单个数字。例如，模式 9XXX 可匹配 9000 到 9999 之间的电话号码。
- 星号 (*) 可匹配任何序列的数字。例如，模式 5556304* 可匹配 5556304、55563040、55563041、5556304100 等电话号码。

提示 如果您为设备同时指定了来电者和电话号码，则当收到与指定来电者或号码模式相匹配的留言（在步骤 10 和 11 中指定的留言类型）时，Connection 便会向设备发送通知。

步骤 18 要设置通知的日程安排，请使用**快速添加**选项进行指定。

或者

选中或清除日程安排中的复选框可为通知设备指定活动和非活动的时间。如果您收到新的留言，Connection 将在活动的时间发出通知提示。如果新留言在非活动时间内到达，Connection 将会在日程的下一个活动时间开始时发送留言通知。

提示 可以通过下面几种方法快速设置您的通知日程。单击**清除日程安排**可以一次取消选中所有复选框。另外，单击**颠倒日程安排**可以选中所有您当前未选中的复选框并清除所有已选中的复选框。您可以使用日程安排下方的**复制日程安排**功能将某一天的日程复制到另一天。

步骤 19 指定收到新留言时 Connection 发出通知的时间和频率：

选项	说明
<x> 分钟后尝试第一个联系人	输入留言通知功能触发后 Connection 等待发出第一个通知呼叫的时间（分钟）。 如果此等待时间会使通知推迟到设备日程安排不再活动的时间范围内，则通知将在日程安排再次激活后发送（只要留言仍是新的）。您可以在不同的设备上按照一定的时间间隔（例如 15 分钟）设置通知时间，这样即可形成连锁发送留言通知的效应。

选项	说明
如果仍有新留言，重试间隔时间为 <x> 分钟	<p>要让 Connection 在只要有新留言时便重发通知，请选中该复选框，并输入在重发通知前 Connection 等待的时间（分钟）。重发频率字段的范围为 1 到 60 分钟。</p> <p>例如，如果在早上 11:47 将重发通知间隔设置为 5 分钟，Connection 将会在早上 11:50、早上 11:55、中午 12:00、中午 12:05、中午 12:10、中午 12:15、中午 12:20 和中午 12:25 等时间通知您有新留言到达。</p> <p>注意 如果您正在使用转录副本传送选项，请勿启用此设置。选中此复选框可禁止向此设备传送转录副本。</p>

步骤 20 选择保存。

设置或更改 HTML 通知设备

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“通知设备”菜单上的查看通知设备。

步骤 2 在“通知设备”页面，单击要更改或设置的 HTML 设备。

步骤 3 在“<设备名>通知设备”页面，选中启用通知复选框以启用设备，或取消选中复选框以禁用设备。

步骤 4 在“收件人”字段中，输入有效的电子邮件地址。

步骤 5 在“选择 HTML 模板”下拉列表中，选择默认模板或自定义模板。默认的模板包括 Default_Actionable_Links_Only、Default_Missed_Call、Default_Missed_Call_With_Summary、Default_Scheduled_Summary、Default_Voice_Message_With_Summary 和 Default_Dynamic_Icons。

请注意，如果管理员未授予用户选择 HTML 模板的权限，则该字段不能使用。

步骤 6 单击预览查看所选模板 HTML 通知的格式。

预览选项仅在创建并保存模板后可用。

步骤 7 在“外拨号码”字段中，输入您用来查收通知的电话号码。如果管理员未授予用户从 PCA 输入移动电话号码的权限，则该字段不能使用。此处输入的号码必须符合 E164 标准。

步骤 8 要指定设备根据事件类型部分通知我收到字段接收通知：

- 选中所有语音留言事件类型复选框发送新语音留言的通知。
- 选中仅紧急复选框仅在语音留言标记为紧急时发送通知。
- 选中未接呼叫事件类型复选框发送新的未接呼叫的通知。

步骤 9 要指定此设备仅接收关于特定 Connection 用户留言的通知，选择添加主叫方，然后搜索姓名：

- 选择要添加以接收通知的用户，然后单击添加成员。
- 选择要从通知列表移除的用户，然后单击删除选定项按钮。

步骤 10 要指定此设备仅接收有关特定电话号码留言的通知，请在号码模式字段输入电话号码。

您可以使用通配符 X 和 * 来匹配多个电话号码：

- X 字符可匹配 0 到 9 之间的任何单个数字。例如，模式 9XXX 可匹配 9000 到 9999 之间的电话号码。
- 星号 (*) 可匹配任何序列的数字。例如，模式 5556304* 可匹配 5556304、55563040、55563041、5556304100 等电话号码。

提示 如果您为设备同时指定了来电者和电话号码，则 Connection 将向设备发送任何留言的通知，不受您在步骤 9 中指定的与任何指定来电者或号码模式相匹配的类型影响。

步骤 11 要设置摘要通知的日程安排：

- a) 在 **最大留言数目** 字段输入一个小于或等于 100 的值，指定可加入摘要通知的留言的最大数目。最大留言数目默认设定为 10。
- b) 单击 **添加** 指定日程安排。
- c) 在 **发送通知的时间** 字段输入您希望 Unity Connection 发送摘要通知的时间。您也可以添加多个时间间隔。

提示 单击 **全部清除** 一次清除所有复选框。或者，单击 **全选** 一次选中所有复选框。也可以通过选中复选框并单击 **删除选定项** 来删除设定的时间。

步骤 12 要设置您的通知日程安排，请执行以下操作之一：

- 使用 **添加选项** 指定日程安排，或者
- 选中或清除日程安排中的复选框可为通知设备指定活动和非活动的时间。

如果您收到新的留言，Connection 将在活动的时间发出通知提示。如果新留言在非活动时间内到达，Connection 将会在日程的下一个活动时间开始时发送留言通知。

提示 可以通过下面几种方法快速设置您的通知日程。单击 **清除日程安排** 可以一次取消选中所有复选框。另外，单击 **颠倒日程安排** 可以选中所有您当前未选中的复选框并清除所有已选中的复选框。您可以使用 **复制日程安排选项** 将某一天的日程复制到另一天。

层次发送和连锁发送留言通知

层次发送留言通知的功能，可让您设置一系列的通知，让收件人的圈子不断扩大。

另外，您也可以将留言通知设置为一条“链”，以便在第一个所选设备接收通知失败后，可以将通知依次发送给一系列的通知设备。（对通知设备接收失败的定义，要基于您为设备选择的未应答或占线的重试选项。）

在设置留言通知设备链时，请仅针对 Cisco Unity Connection 要呼叫的第一个设备选择留言类型和留言紧急程度。如果除第一个设备外，还为其它设备选择了留言类型，则该设备的留言通知功能将立即启动，而不是等待前一个设备通知失败后才启动。因此，通知的发送将不会是连锁发送，而是同时激活。



提示 要在连锁的留言通知中加入电子邮件设备或 SMS 设备，您必须将此设备指定为链中的最后一个设备，因为 Connection 可能无法检测这些类型的设备是否通知失败。

要将多个通知设备设置为按层次顺序或连锁顺序工作，您可能需要咨询您的 Connection 管理员。如果不进行特定的设置，层次发送或连锁发送通知的功能可能不能正确工作。

设置 SMS (SMPP) 文字消息通知的考虑因素

请注意，在设置 SMS (SMPP) 文字消息通知功能之前，您需要考虑以下因素：

- SMS (SMPP) 通知功能可配合 GSM 移动电话和其他 SMS 兼容的设备使用。与 SMTP 文字传呼通知功能相比，SMS 通知功能的速度一般要快很多。并且，有些 SMS 服务提供商还提供了额外的功能，可以用最近收到的通知替换前一条通知。
- SMS 服务提供商通常会对 Cisco Unity Connection 发送的每条 SMS 消息或消息组收取费用。为减少机构的成本，请考虑按照某个留言类型或紧急程度来限制通知的数量（例如，只处理紧急语音留言或只处理来自特定来电者或特定电话号码的语音留言）。
- 有些 SMS 服务提供商会用自己的电话号码替换 Messaging Assistant web 工具“SMS (SMPP) 通知设备”页面的“来自”字段中的号码。若要加入回拨号码，一个可选方法就是参阅[设置或更改 SMS 通知设备](#)，第 42 页中步骤 5 所述的“提示”。
- 在某些电话上，SMS (SMPP) 通知的时间标记反映的是 SMS 服务提供商向 SMS 设备发送 SMS 消息的时间。基于此原因，时间标记可能不会反映出您所在地的时区或首选的时间格式。

关于利用 SpeechView 传送转录副本

Cisco SpeechView 提供转录服务，可将您的语音留言转换为文本，然后发送到电子邮件地址或您的移动电话上。

如果您已配置电子邮件应用程序访问 Connection 语音留言，则也可以在此应用程序上查看转录副本。原始的语音留言会附在转录的信息上。

要充分利用 SpeechView，请将您的移动电话配置为转接至 Connection，这样所有的语音留言都会存放在同个信箱内一起转录。

设置电子邮件和 SMS 设备利用 SpeechView 接收转录副本的考虑因素

拥有电子邮件地址的设备（例如文字传呼机和兼容文本的移动电话）以电子邮件消息或文本信息的形式接收语音留言副本，具体取决于设备。

SMS 兼容的设备以文本信息的形式接收语音留言副本。

您可以点击电子邮件通知设备上能够打开副本传送的字段，并且在 Messaging Assistant 的“SMS 通知设备”页面设置留言通知。（请参阅[设置通知设备](#)，第 38 页中的相关步骤。）

为最有效地利用 SpeechView 传送转录副本，请注意以下考虑因素：

- 在**来自**字段中，输入在您不通过桌面电话拨号时，接入 Connection 所需拨打的号码。如果您有兼容文本的移动电话，就可能可以在希望收听留言时回拨电话给 Connection。
- 选中在**消息文本**中包括留言信息以添加来电信息，如来电者姓名和来电者 ID（如可用），以及收到留言的时间。否则，留言中不会出现收到留言的时间。

此外，如果您拥有文本兼容的移动电话，当来电者 ID 包括在转录副本中时，您可能可以回拨电话。

- 在**通知我收到**区域中，如果您打开语音或群发留言的通知，将会收到留言接收时间的通知。紧接着就会收到转录副本。如果您不希望在收到副本之前得到通知，则不要选择语音或群发留言选项。
- 包含副本的电子邮件信息有一个主题行，主题与通知信息相同。因此，如果您打开语音或群发留言通知，则必须打开留言以确定哪个留言包含副本。



第 10 章

管理您的联系人

- [关于联系人，第 49 页](#)
- [添加联系人，第 50 页](#)
- [更改联系人的信息，第 51 页](#)
- [删除联系人，第 52 页](#)
- [将 Exchange 联系人信息导入至个人联系人中，第 52 页](#)

关于联系人

Cisco Unity Connection 可以使用联系人名单中的信息转接来电，帮助您外拨电话，还可利用联系人名单确定来电者身份。

联系人信息是 Cisco Unity Connection 目录中的信息的补充。Connection 目录限于机构内部使用并由系统管理员进行维护，而联系人则由您本人建立和维护。

您可以使用联系人来储存不包含于 Connection 目录中的联系人的姓名和电话号码，如客户、供应商、家庭成员和朋友等人的号码。

联系人在 Messaging Assistant web 工具中进行管理。您可以将 Connection 用户添加到您的联系人中，但系统不会自动更新和维护其中的条目。例如，如果名单中的同事离开公司，您需要手动将该条目从联系人中删除。

如果您使用语音指令来拨打电话，则将其他 Connection 用户添加到联系人中带来获得下面的好处：

- **使用备用名称**—使用语音指令拨打同事的电话时，备用名称可以提高拨号准确率。对于 Connection 目录中您经常呼叫或名字较难发音的联系人，将其昵称条目或其它备用名条目添加至联系人列表。
- **使用外部号码**—如果您经常拨打同事的移动电话，请将他们的 Connection 目录信息和移动电话号码一并添加到个人联系人条目中，以便可以使用语音指令快速找到他们。

（请注意，若要使用语音指令拨打电话，则必须登录至 Connection。）

添加联系人

您可以为个人联系人指定两种类型的电话号码：

通过使用语音指令呼叫联系人的电话号码	<p>当您希望能够通过使用语音指令来呼叫个人联系人时，可使用“所拨打的工作电话”、“所拨打的住宅电话”和“所拨打的移动电话”字段。</p> <p>对于所拨打的电话号码，请添加任何必要的用来拨打外线的附加号码（例如 9）和用来拨打长途的附加号码（例如 1）。</p>
根据个人来电转接规则识别联系人的电话号码	<p>使用“工作电话”、“住宅电话”和“移动电话”字段输入 Connection 在应用个人来电转接规则时用来匹配来电号码的联系人号码。（例如，如果您想根据住宅电话号码为您的母亲创建个人来电转接规则，可在“住宅电话”字段输入该号码。）</p>

电子邮件地址仅供参考；Connection 的联系人条目中不包含电子邮件地址。



提示 您可以将 Microsoft Exchange 联系人导入您的 Connection 联系人中。请参阅[将 Exchange 联系人信息导入至个人联系人中](#)，第 52 页。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“联系人”菜单上的**新建联系人**。（或者，在“查看联系人”页面中，单击菜单栏下方的**新建联系人**图标。）

步骤 2 在“创建联系人”页面中，输入姓氏和名字。

步骤 3 如果使用非罗马字母字符输入姓名（例如您有一名日本联系人并使用日文汉字字符输入其姓名），则还需要在名字的另一种拼法和姓氏的另一种拼法字段中使用罗马字母字符输入其姓名。

您可以使用 A-Z、a-z 和 0-9 的字符。输入此另一种拼法后，Connection 能够在您使用语音指令拨打联系人电话时识别他们的姓名。

步骤 4 如果您使用的是语音指令并知道联系人的任何备用名称（例如婚前姓或昵称），请在**备用名称**区域中输入该姓名。

步骤 5 要添加该联系人的其他备用名称，请单击**添加行**，然后输入姓名。

步骤 6 重复步骤 5 的操作可添加该联系人的任何其他备用名称。

步骤 7 或者，在**电子邮件**字段中，输入联系人的电子邮件地址。（电子邮件地址仅供参考。）

步骤 8 如果您使用语音指令来呼叫联系人，请在“通过使用语音指令呼叫联系人的电话号码”区域输入 Connection 用于拨打联系人的工作电话号码、住宅电话号码或移动电话号码。

输入拨打的电话号码时，如果该电话号码是内部号码，请输入联系人的分机。如果是外部号码，则需要在前面上拨打外线所需的接入码（例如 9）。可以输入数字 0 至 9。数字之间请勿使用空格、短划线或括号。对于长途号码，还应包括适当的拨打代码（例如 1 和区号）。您还可以输入：

- , (逗号) 插入一秒钟暂停。

- #（井号）和 *（星号），对应于电话上的井号键和星号键。

步骤 9 如果您使用个人来电转接规则来管理联系人的来电，请在“根据个人来电转接规则识别联系人的电话号码”区域输入联系人的工作电话号码、住宅电话号码和移动电话号码。

输入供个人来电转接规则使用的号码时，请输入在来电者 ID 显示屏上显示的号码。仅当来电号码与字段中输入的号码完全匹配时，Connection 才可识别来自于联系人的来电。

步骤 10 选择**保存**。该条目即已添加到您的个人联系人中。

相关主题

[将 Exchange 联系人信息导入至个人联系人中](#)，第 52 页

更改联系人的信息

当您要更改联系人的姓名或电话号码或要分配备用名称时，请使用此处介绍的步骤。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“联系人”菜单上的**查看联系人**。

步骤 2 在“联系人”页面中，单击要更改其信息的联系人的名字。

步骤 3 如果适用，可以在名字的另一种拼法和姓氏的另一种拼法字段更改联系人姓名的备用拼写。

如果您在“名字”和“姓氏”字段中使用非罗马字母字符，使用罗马字母字符表示备用拼法后，Connection 将能够在您使用语音指令拨打联系人电话时识别他们的姓名。您可以使用 A-Z、a-z 和 0-9 的字符。

步骤 4 在“备用名称”部分，更改相应的信息：

- 要删除备用名称，请选中姓名旁边的复选框，然后单击**删除选定项**。
- 要添加备用名称，请单击**添加行**，然后输入姓名。

步骤 5 或者，在**电子邮件**字段中，根据情况更改联系人的电子邮件地址。（电子邮件地址仅供参考。）

步骤 6 在“通过使用语音指令呼叫联系人的电话号码”区域，根据情况更改供 Connection 拨打联系人的工作电话号码、住宅电话号码或移动电话号码。

输入拨打的电话号码时，如果该电话号码是内部号码，请输入联系人的分机。如果是外部号码，则需要前面加上拨打外线所需的接入码（例如 9）。可以输入数字 0 至 9。数字之间请勿使用空格、短划线或括号。对于长途号码，还应包括适当的拨打代码（例如 1 和区号）。您还可以输入：

- ,（逗号）插入一秒钟暂停。
- #（井号）和 *（星号），对应于电话上的井号键和星号键。

步骤 7 在“根据个人来电转接规则识别联系人的电话号码”区域，根据情况更改联系人的工作电话号码、住宅电话号码或移动电话号码。

输入供个人来电转接规则使用的号码时，请输入在来电者 ID 显示屏上显示的号码。仅当来电号码与字段中输入的号码完全匹配时，Connection 才可识别来自于联系人的来电。

步骤 8 在“来电者组成员”区域，更改相应的信息：

- a) 要将联系人从来电者组删除，请取消选中组名称旁边的复选框。
- b) 要将联系人添加到来电者组，请选中组名称旁边的复选框。

注释 如果您没有设置来电者组，则不会显示“来电者组成员”区域。（您应在个人来电转接规则 web 工具中创建来电者组。）

步骤 9 选择保存。

删除联系人

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“联系人”菜单上的**查看联系人**。

步骤 2 在“联系人”页面中，选中联系人姓名旁边的复选框。您可以选中多个复选框一次删除多个联系人。

注释 如果联系人是来电者组或规则的一部分，则无法删除；您必须先从来电者组或规则中删除联系人，然后才能删除联系人条目。（您在个人来电转接规则 web 工具中创建规则。）

步骤 3 单击菜单栏下方的删除选定行图标。

将 Exchange 联系人信息导入至个人联系人中

您可以从 Microsoft Exchange 联系人文件夹中导入条目，从而节省在个人联系人中输入信息的时间。这种方法还有助于确保您的个人联系人信息得到及时更新。

Cisco Unity Connection 仅导入储存于 Exchange 服务器上的联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址。在导入过程中，Connection 将完成以下操作：

- 在导入前显示您的个人联系人中的联系人数目。
- 将新的 Exchange 联系人信息导入您的个人联系人中。
- 更新自从上次导入后发生更改的所有 Exchange 联系人信息。
- 从您的个人联系人中删除自从上次导入后已从 Exchange 删除的条目。

请注意，Connection 无法区分重复的条目或在“拨打的电话”字段输入电话号码信息。导入完成后，您可能希望查看您的个人联系人以删除重复的条目，或者针对需要使用语音指令呼叫的联系人添加拨打的电话号码。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“联系人”菜单上的**导入联系人**。

步骤 2 在“从 Exchange 中导入联系人”页面中，单击**导入联系人**。

步骤 3 Connection 将从您的 Exchange 联系人文件夹导入条目，并显示导入结果。

相关主题

[更改联系人的信息](#)，第 51 页



第 11 章

管理您的个人分发名单

- [关于个人分发名单，第 55 页](#)
- [创建个人分发名单，第 55 页](#)
- [更改个人分发名单的名称，第 56 页](#)
- [更改个人分发名单的成员，第 56 页](#)
- [删除个人分发名单，第 57 页](#)

关于个人分发名单

您可以使用个人分发名单来创建自己的语音留言收件人组。当您某条语音留言发送给个人分发名单的其中一个成员时，该名单上的所有收件人都会收到该留言。在 Cisco Unity Connection 中，您可以对多种个人分发名单进行个性化设置。

只有您才能向您的个人分发名单发送语音留言。您可以使用按键、语音指令或 Web Inbox 通过电话完成此操作。但不能通过电子邮件程序发送。

创建个人分发名单

您的 Connection 管理委员会为您指定您可以管理的名单数目上限。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“个人分发名单”菜单上的**新建个人分发名单**。

步骤 2 在“个人分发名单”页面的“名称”字段中，输入该名单的名称。如果您使用的是语音指令，则该名称就是在将个人分发名单添加至留言收件人名单时您说出的名称。

提示 在名单名称中避免使用特殊字符和附加标记。如果您使用的是语音指令，Connection 可能无法识别包含这些字符的名称。

步骤 3 在“录制名称”字段中，单击可用界面上的**录制**，然后录制清单名称。

注释 对于 11.0 (1) 和之前的版本，必须选择“录制名称”部分的**播放\录制**选项以加载 Media Master。

步骤 4 完成录音后，单击**停止**。

- 步骤 5** 如果您使用的是语音指令但系统并未按正常方式读出名单名称，请在“备用名称”区域中输入备用名称。
- 步骤 6** 要添加更多备用名称，请单击**添加行**并重复步骤 5 的操作。
- 步骤 7** 单击**添加成员**。
- 步骤 8** 在“查找姓名”对话框中，单击相应的选项卡以指定搜索范围。
- 步骤 9** 在一个或多个字段中，输入要加入新名单的用户、分发名单、个人分发名单或远程联系人的相关信息。
- 步骤 10** 选择**查找**。
- 步骤 11** 在基本符合匹配条件的列表中，选中要加入个人分发名单的用户、分发名单、个人分发名单或远程联系人旁边的复选框，然后单击**添加成员**。
- 步骤 12** 重复步骤 7 至 11 的操作，直至将所有成员都添加至您的个人分发名单。

更改个人分发名单的名称

每个个人分发名单都有自己的录音名称和显示名称。当您通过电话将留言传送到个人分发名单时，Cisco Unity Connection 将会播放录音名称，让您可以确认是否将留言传到了正确的个人分发名单。

如果使用的是语音指令，您也可以为添加到个人分发名单的显示名称指定备用名称。在使用语音指令通过电话将留言指定给个人分发名单时，您可以说出显示名称。当系统并未按正常方式读出显示名称（例如首字母缩写词和缩写词）时，应考虑指定备用名称。（例如，技术支持部门的列表名称为“IT”，您应添加发音拼写“Eye Tea”作为备用名称。）

- 步骤 1** 在 Messaging Assistant 中，单击“个人分发名单”菜单上的**查看个人分发名单**。
- 步骤 2** 在“个人分发名单”页面，单击要更改名称的个人分发名单。
- 步骤 3** 在“个人分发名单”页面的“名称”字段中，删除旧名称，然后输入新名称。该名称即为显示名称。
- 步骤 4** 在“录制名称”字段中，单击可用界面上的**录制**，然后录制清单名称。

注释 对于 11.0 (1) 和之前的版本，必须选择“录制名称”部分的**播放\录制**选项以加载 Media Master。

- 步骤 5** 完成录音后，单击**停止**。
- 步骤 6** 在“备用名称”部分，更改相应的信息：
- 要删除备用名称，请选中姓名旁边的复选框，然后单击**删除选定项**。
 - 要添加备用名称，请单击**添加行**，然后输入姓名。
- 步骤 7** 选择**保存**。

更改个人分发名单的成员

您的 Connection 管理员将会为您指定可添加到个人分发名单的成员数目上限。目录中的任何用户或系统分发名单均有资格成为您的个人分发名单成员。

根据您所在机构 Cisco Unity Connection 的设置方式，您可能具备向不在目录中的远程语音留言系统上的用户发送和回复留言的能力。如果确实如此，您还可以将这些称为远程联系人的用户添加到您的个人分发名单中。

如果尝试向个人分发名单添加已有的用户、个人分发名单、系统分发名单或远程联系人，Connection 将不会向同一个名单重复添加该成员。



注释 如果管理员更改了个人分发名单成员，则当以后检查您的名单时，名单的显示可能会有所不同。有时，管理员做出的更改甚至可能导致没有事先通知就将某些成员从名单中删除。您的 Connection 管理员应在更改之前通知您，如果成员被无意中删除，您仍需要向名单重新添加这些成员。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“个人分发名单”菜单上的**查看个人分发名单**。

步骤 2 在“个人分发名单”页面，单击要更改成员的个人分发名单。

步骤 3 要添加成员，请跳至步骤 4。

要删除成员，请选中“个人分发名单”页面上的要从名单中删除的成员旁的复选框，然后单击**删除选定项**。

步骤 4 若要添加成员，可在“个人分发名单”页面上单击**添加成员**，然后搜索姓名：

- a) 在“查找姓名”对话框中，单击相应的选项卡以指定搜索范围。
- b) 在一个或多个字段中，输入要加入名单的用户、分发名单、个人分发名单或远程联系人的相关信息。
- c) 选择**查找**。
- d) 在基本符合匹配条件的列表中，选中要加入名单的用户、分发名单、个人分发名单或远程联系人旁边的复选框，然后单击**添加成员**。

步骤 5 重复步骤 4 直至将所有成员加入名单。

删除个人分发名单

当您删除名单时，录音名称、显示名称及名单中所有成员即被删除。

步骤 1 在 Messaging Assistant 中，单击“个人分发名单”菜单上的**查看个人分发名单**。

步骤 2 在“个人分发名单”页面中，选中要删除的名单旁边的复选框。

步骤 3 单击菜单栏下方的**删除选定行图标**。



索引

B

- 备用问候语, 关于 33
- 备用设备 9, 10
 - 高级设置, 更改 10
 - 添加 9
- 备用分机, 请参阅 备用设备
- 备用名称 7, 8, 56
 - 添加您姓名的不同拼写 7
 - 为您的个人分发名单添加 56
 - 添加您的 8
- 备用转接规则 (基本) 29
- 帮助 2
 - 访问 Messaging Assistant web 工具 2
- 播放 24, 35
 - 通过电话收听的速度, 更改 24
 - 通过电话收听的音量, 更改 24
 - 视频问候语 35
- 标准问候语 34
- 标准转接规则 (基本) 29

C

- 菜单样式, 更改对话 18
- 层次发送留言通知 46
- 创建个人分发名单 55

D

- 登录, 更改 Connection 的播放内容 20
- 电话输入方式, 更改 19
- 电话通知设备, 设置 38
- 电子邮件通知设备 40, 47
 - 设置接收转录副本, 考虑因素 47
 - 设置 40
- 打开问候语 34

F

- 发件首选项, 更改 20

访问 1, 2

- Messaging Assistant Web 工具帮助 2
- Messaging Assistant web 工具 1
- 非上班时间转接规则 (基本) 29
- 发件人信息 (留言摘要) 26

G

- 高级设置, 为备用设备更改 10
- 更改 8, 10, 11, 14, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 38, 51, 56
 - 备用设备的高级设置 10
 - 为个人分发名单添加备用名称 56
 - 来电保持首选项 31
 - 来电过滤首选项 31
 - 来电转接首选项 30
 - 来电者留言首选项 32
 - Cisco PCA 密码 14
 - 确认留言删除 27
 - 目录列表状态 11
 - 挂断或断开时 Connection 处理留言的方式 27
 - 联系人信息 51
 - 个人分发名单的成员 56
 - 指定收件对象和发件首选项 20
 - Connection 播放的留言信息 26
 - 留言播放顺序 25
 - 通知设备 38
 - 电话输入方式 19
 - 个人识别码 14
 - 个人分发名单的名称 56
 - 录音名称 8
 - 问候语来源 34
 - 扬声器播放所有留言的速度 25
 - 扬声器播放所有留言的音量 24
 - 用于留言时间标记的时间格式 19
 - 登录时 Connection 的播放内容 20
- 个人识别码 13, 14
 - 更改 14
 - 保护 13
- 个人分发名单 55, 56, 57
 - 创建 55

个人分发名单 (续)

- 关于 55
- 添加备用名称 56
- 添加远程联系人 57
- 更改成员 56
- 更改名称 56
- 删除 57

关闭问候语 34

H

呼叫, 关于间接和直接 29

呼叫转接 29, 30, 31

- 规则, 关于 29
- 首选项, 更改 30
- 备用规则 (基本) 29
- 更改来电保持首选项 31
- 非上班时间规则 (基本) 29
- 标准规则 (基本) 29

J

间接呼叫, 关于 29

将语音邮件从多个电话合并至一个信箱, 任务列表 10

禁用问候语 34

假日问候语 34

将 Exchange 联系人信息导入至联系人中 52

L

来电保持首选项, 更改 31

来电者, 留言选项 32

留言播放首选项, 关于 23

来电过滤 31

- 首选项, 更改 31

连锁发送留言通知 46

联系人 49, 50, 51, 52

- 关于 49
- 将条目添加至 50
- 添加 Connection 用户的好处 49
- 更改信息 51
- 删除 52
- 导入 Exchange 联系人信息 52

留言通知, 请参阅 通知

留言编号 (留言摘要) 26

留言摘要 26

- 关于 26
- 留言编号 26
- 发件人信息 26
- 留言发送时间 26

录音名称 8, 20

更改登录时的播放内容 20

更改 8

录音 34

问候语 34

利用 SpeechView 转录语音留言 47

关于 47

设置的考虑因素 47

M

忙线问候语 33

目录 8, 11

更改列表状态 11

使用您的备用名称 8

密码 13, 14

个人识别码, 更改 14

关于 13

Cisco PCA, 更改 14

保护 13

N

您姓名的备用拼写, 添加 7

内部问候语; 34

昵称, 请参阅 备用名称

Q

启用 35

播放视频问候语 35

确认, 为留言删除更改 27

启用问候语 34

S

时间格式, 更改留言时间标记 19

输入方式, 更改电话 19

删除 52, 57

联系人 52

个人分发名单 57

设置 11, 38, 47

电子邮件和 SMS 通知设备接收转录副本, 考虑因素 47

移动电话转接至 Connection 11

通知设备 38

速度 18, 24, 25

更改对话 18

更改通过电话收听的留言播放 24

更改扬声器对于所有留言的播放 25

时间标记 (留言摘要) 26

T

- 听取留言, 听到的内容 [23](#)
- 添加 [7, 8, 9, 50, 56](#)
 - 备用设备 [9](#)
 - 为个人分发名单添加备用名称 [56](#)
 - 您的备用名称 [8](#)
 - 您姓名的备用拼写 [7](#)
 - 联系人 [50](#)
- 通话 [17, 18, 19](#)
 - 菜单样式, 更改 [18](#)
 - 留言时间标记, 更改时间格式 [19](#)
 - 首选项, 关于 [17](#)
 - 速度, 更改 [18](#)
 - 音量, 更改 [18](#)
 - 语言, 更改 [17](#)
- 通知 [37, 38, 46, 47](#)
 - 设备, 设置 [38](#)
 - 关于 [37](#)
 - 层次发送 [46](#)
 - 连锁发送 [46](#)
 - SMS 文字消息, 考虑因素 [47](#)

W

- 外部服务帐户密码 [13](#)
 - 保护 [13](#)
- 问候语 [33, 34](#)
 - 管理多语言的, 关于 [33](#)
 - 关于 [33](#)
 - 备用 [33](#)
 - 忙碌 [33](#)
 - 更改来源 [34](#)
 - 关闭时间 [34](#)
 - 假日 [34](#)
 - 机构内部 [34](#)
 - 覆盖 [33](#)
 - 录音 [34](#)
 - 标准 [34](#)
 - 关闭 [34](#)
 - 启用 [34](#)

X

- 下班时间问候语 [34](#)
- 姓名., 请参阅 备用名称

Y

- 移动电话, 用作备用设备 [9](#)
- 用户首选项, 关于 [7](#)

- 语言, 更改对话 [17](#)
- 语音邮件, 从多个电话合并至一个信箱 [10](#)
- 远程联系人, 添加到个人分发名单 [57](#)
- 邮件 [20, 23, 24, 25, 26, 27, 32](#)
 - 发件首选项, 更改 [20](#)
 - 指定收件对象首选项, 更改 [20](#)
 - 更改删除确认 [27](#)
 - 更改登录时播放的总数 [20](#)
 - 更改 Connection 播放的有关信息 [26](#)
 - 更改播放顺序 [25](#)
 - 更改通过电话收听的播放速度 [24](#)
 - 更改通过电话收听的播放音量 [24](#)
 - 更改扬声器对于所有留言的播放 [24](#)
 - 更改扬声器播放全部内容的速度 [25](#)
 - 来电者选项 [32](#)
 - 听取时可以听到的内容 [23](#)
- 移动电话 [11](#)
 - 设置为转接至 Connection [11](#)
- 音量 [18, 24](#)
 - 更改对话 [18](#)
 - 更改通过电话收听的留言播放 [24](#)
 - 更改扬声器对于所有留言的播放 [24](#)

Z

- 直接呼叫, 关于 [29](#)
- 指定收件对象首选项, 更改 [20](#)
- 住宅电话, 用作备用设备 [9](#)
- Cisco PCA [1, 13, 14](#)
 - 密码, 更改 [14](#)
 - 密码, 保护 [13](#)
 - 关于 [1](#)
- Cisco Personal Communications Assistant. 请参阅 Cisco PCA Exchange 联系人, 导入联系人中 [52](#)
- Media Master [24, 25](#)
 - 更改扬声器播放所有留言的速度 [25](#)
 - 更改扬声器播放所有留言的音量 [24](#)
- Messaging Assistant web 工具 [1](#)
 - 关于 [1](#)
 - 访问 [1](#)
- pager [9, 38](#)
 - 通知设备, 设置 [38](#)
 - 用作备用设备 [9](#)
- SMS 通知设备 [42, 47](#)
 - 设置接收转录副本, 考虑因素 [47](#)
 - 设置 [42](#)
- SMS [47](#)
 - 设置文字消息通知, 考虑因素 [47](#)
- SMTP 通知设备 [40](#)
 - 设置 [40](#)
- SpeechView [47](#)

