

# Tidal Enterprise Orchestrator:Windows事件觸發器未註冊

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

在嘗試監視另一個Windows伺服器上的Windows事件時，事件觸發器未註冊。

## 必要條件

### 採用元件

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1或更高版本
- Windows觸發器

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 問題

Windows事件觸發器未向TEO伺服器註冊。可能顯示以下錯誤消息：

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

## 解決方案

必須啟用三個WMI防火牆規則才能通過防火牆。應在TEO伺服器上執行此配置。

## [Windows 2008](#)

對Windows 2008執行以下步驟：

1. 按一下**開始 > 伺服器管理器**。
2. 前往**Configuration > Windows Firewall > Inbound Rules**。
3. 若要允許這些元件的入站，請按一下右鍵這些元件並允許啟用規則：WMI ( 非同步輸入 ) WMI(DCOM-In)WMI(WMI-In)

## [Windows 2003](#)

對Windows 2003執行以下步驟：

1. 按一下**開始 > 控制面板 > Windows防火牆**。
2. 按一下**Exceptions**頁籤，選擇**WMI**覈取方塊，然後按一下**OK**。

## [相關資訊](#)

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)