

如何在Cisco License On-Prem(CLP)部署中啟用裝置指示燈轉換(DLC)?

簡介

本文檔提供在思科內部許可證(CLP)部署中啟用裝置指示燈轉換(DLC)功能的逐步指南。啟用DLC可將傳統許可證無縫轉換為智慧許可證。

必要條件

開始之前，請確保您具有以下優點：

- 思科智慧帳戶
- 有權訪問智慧帳戶或虛擬帳戶的有效CCO使用者ID和密碼。
- 內部思科許可證(CLP)的管理員訪問許可權

步驟

步驟 1:訪問思科內部許可證(CLP)門戶，網址為：https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview。

步驟 2:從左側選單導航到Licensing工作區。

步驟 3:從On-Prem Account選項卡中選擇相應的On-Prem Account。

步驟 4:選擇帳戶後，左側選單中將出現其他頁籤。導航至本地帳戶管理頁籤

步驟 5:在「設定」下，選擇「裝置Led轉換設定」。

步驟 6:選中標有Enable device-led conversion to Smart license的覈取方塊，以啟用DLC功能。

步驟 7:從應啟用DLC的下拉選單中選擇所需的虛擬帳戶。

步驟 8:按一下「Apply」。

步驟結果：現在已為所選虛擬帳戶啟用裝置指示燈轉換功能。

Q:在哪裡可以檢視在所選內部帳戶中發生的所有轉換的日誌？

A:您可以通過以下步驟訪問日誌：

- 導航到「許可」工作區。
- 選擇相關的內部帳戶。
- 導航到Event History。
- 選擇Smart License Conversion Log。

疑難排解

僅供外部客戶/合作夥伴使用:請按照以下說明解決您的問題。如果您需要進一步協助，請透過思科支援個案管理器[提出授權支援請求](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。