

SD-WAN Manager升級至20.15，而裝置仍在運行17.12時，從CLI附加模板推送時，裝置上缺少某些命令

目錄

[簡介](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

本文檔解釋了為什麼在CLI附加模板中定義的某些命令列不再推送到SD-WAN裝置。從版本20.15開始，Cisco SD-WAN採用新的YANG型號。因此，當SD-WAN控制器升級至20.15版，但SD-WAN裝置仍保留在較早的軟體版本（如17.12.x）上時，某些CLI附加模板命令將不再傳播到這些裝置。

問題

您可能注意到，將SD-WAN控制器升級到版本20.15後，當裝置保留版本17.12.x時，CLI附加模板中的某些命令不再顯示。將裝置升級至17.15版後，問題也得到解決。

解決方案

有三種方法可以解決此問題：

1. 與不同CLI語句相關的幾個缺陷可能導致此行為。有些缺陷具有一些解決方法，可以在裝置仍在運行舊軟體版本時應用。如果存在受影響的CLI語句的解決方法，請應用該解決方法，然後再次推送模板。
2. 使用功能模板而不是CLI附加模板。
3. 將裝置升級到版本17.15。

缺陷	受影響的Cli	因應措施
CSCwj12763:錯誤搜尋工具 CSCwh60190:Bug Search Tool	ip name-server	ip name-server vrf <name> server-ip-list <server IPs> ip name-server no-vrf <伺服器清單>

CSCwm64335:Bug Search Tool	ip domain name	ip域名已棄用
CSCwo92849 :Bug Search Tool	ip community-list	
CSCwm44407:Bug Search Tool	route-map中的「description」和「match ip address」 match ip address prefix-list xyz match ip address 33 描述集邊緣路由的社群	match ip address prefix-list-deprecated xyz match ip address access-list 33 description-DEPRECATED SET COMMUNITY FOR EDGE ROUTES
CSCwm07426:Bug Search Tool	在路由對映中設定社群 ip community-list standard community1 permit internet set community internet additive 設定原點igp	ip community-list standard community1 permit-v1 permit-list internet set community-deprecated internet additive set origin-v1 igp
CSCwo69197 :Bug Search Tool	通道模式ipsec ipv4	通道模式ipsec ipv4-old
CSCwj98144:Bug Search Tool	ip host vbond.cisco.in 10.1.1.1	ip host vbond.cisco.in ip-list 10.1.1.1
CSCwj40573:Bug Search Tool	允許ACL中的icmp any any回應 65 permit icmp any any echo	
CSCwo59694 :Bug Search Tool	aaa accounting network default start-stop group tacacs-10	
	aaa authentication enable default group tacacs-10 enable	aaa authentication enable default group-deprecated tacacs-20 enable-deprecated
CSCwn34168:Bug Search Tool	track <tracker-name> endpoint-tracker	track tracked-object <tracker-name> endpoint-tracker

CSCwo95868 :Bug Search Tool	途徑2 ip sla 2	跟蹤對象2 ip sla 2
CSCws30834:Bug Search Tool	keepalive 3 5	keepalive-deprecated 3 5 (正在等待修復)
CSCwn94547:Bug Search Tool	選項67 ip 10.1.1.1	選項67 ip不建議使用的10.1.1.1
CSCws71815:Bug Search Tool	sd-wan路由器上「ip dhcp use class」命令的行為更改	ip dhcp use class"命令預設情況下在17.15.x上啟用，而在17.12.x或更低版本上禁用
思科錯誤ID CSCwq57296:Bug Search Tool	server-private	server-private

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。