

瞭解自動同步電腦主機名與漫遊電腦儀表板名稱

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[更改的原因](#)

[新漫遊客戶端安裝的詳細資訊](#)

[現有漫遊客戶端安裝的詳細資訊](#)

簡介

本文檔介紹自動將電腦主機名與漫遊電腦儀表板名稱同步的Umbrella功能。

背景資訊

我們引入了一個簡單功能，可確保主機名和身份標籤（儀表板中的身份名稱）彼此保持同步。該功能的實現方式旨在使其易於維護。此功能現在已為所有客戶啟用。

更改的原因

過去，當電腦本身的主機名發生更改時，Umbrella控制面板中漫遊客戶端的標籤不會更新。這對長期管理來說是一個大問題，因此我們採取了一些步驟來實現同步。本文的其餘部分將概述該流程如何實際適用於現有客戶和新客戶。

作為現有客戶，此功能已為貴組織啟用，無法在您的控制面板中禁用 — 它是我們的後端流程。對於新客戶，從您開始使用Umbrella時起，此功能就處於啟用狀態。

此功能適用於獨立漫遊客戶端安裝和AnyConnect的整合模組，並且適用於所有作業系統。

新漫遊客戶端安裝的詳細資訊

現在所有新的漫遊客戶端安裝都具有3個屬性，首次安裝RC時，這些屬性都相同：

- 標識名稱:標識的名稱（如在Umbrella控制面板中）；管理員可以更改此設定。
- 主機名:終端電腦的當前主機名；由安裝在終端上的漫遊客戶端提供，並定期更新。
- 原始主機名:首次安裝漫遊客戶端時的主機名。

如果漫遊客戶端的主機名屬性在端點更改，將同步以使身份名與主機名相同。唯一的例外是管理員手動更改身份名稱；如果主機名發生更改，則自定義身份名稱保持不變。

現有漫遊客戶端安裝的詳細資訊

對於現有的漫遊客戶端安裝，有三種情況：

1. 主機名和身份名相同。此處不執行任何操作。
2. 主機名自初始安裝後已更改。現在，身份名會自動刷新，主機名屬性保持不變。
3. 標識名稱自初始安裝後已手動更改（重新命名）。此RC的Hostname屬性已更新，但Identity Name未更改。

如果您更改了某個標識名稱，需要將其重新同步到主機名，您可以直接將它更改回自己的名稱，但我們已新增了一個按鈕來使其更簡單 — 只需按一下重新命名圖示（筆圖示），您就會看到藍色的「匹配主機名」選項：

Roaming Computer Information

Identity Name 

OUT-OF-SYNC-WORKSTATION

OUT-OF-SYNC-WORKSTATION

MATCH HOSTNAME

When matched to Hostname, Identity Name will reflect any changes made to Hostname.

CANCEL

SAVE

Hostname

ACALAOAG-M-M2MK

,Original Hostname

ACALAOAG-M-X2UH



附註：對主機名的更改不會立即發生。更改電腦的真實主機名後，可以在控制面板中的任意位置刷新數小時到24小時。這是因為同步更新是在我們的客戶群中運行的後台進程，它執行速度很慢以確保一致性。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。