

思科網路安全裝置應使用哪些WCCP服務ID?

目錄

[思科網路安全裝置\(WSA\)上應使用哪些WCCP服務ID?](#)

思科網路安全裝置(WSA)上應使用哪些WCCP服務ID?

環境：

- 思科網路安全裝置(WSA)
- WCCP

症狀：WCCP顯示為Usable，但沒有流量被重定向到WSA。

某些WCCP服務ID是為**特定目的保留的**。即使WSA允許您使用從0到255的任何服務ID，Cisco路由器/WCCP裝置也可能不會根據所使用的服務ID重定向流量。

以下是有關**預定義**的服務ID的非官方清單。

服務名稱	ID號	通訊協定	連接埠
web-cache	0	tcp	80
dns	53	udp	53
ftp-native	60	tcp	21，建議的PASV埠範圍：11001-11006
tcp混雜	61	tcp	*
tcp混雜	62	tcp	*
https快取	70	tcp	443
rtsp	80	tcp	554
wmt	81	tcp	1755
mmsu	82	udp	1755
rtspu	83	udp	5005
cifs-cache	89	tcp	137、445
自定義	90		
自定義	91		
自定義	92		
自定義	93		
自定義	94		
自定義	95		
自定義	96		
自定義	97		
自定義web快取	98	tcp	80
反向代理	99	tcp	80

附註：建議從90到97選擇服務ID。這些是自定義服務ID，不應干擾通常用於特定協定的其他服務ID。