

# CVR100W VPN路由器上的動態域名系統 (DDNS)配置

## 目標

域名系統(DNS)是將網際網路域名對映到IP地址的功能。動態DNS(DDNS)是一種功能，允許通過域名找到裝置，即使裝置的IP地址已更改。CVR100W路由器通過基於Web的DDNS帳戶使用DDNS;3322.org和oray.org。如果CVR100W的WAN IP地址發生變化，則DDNS功能會將此更改通知DDNS伺服器。然後，DDNS伺服器更新配置以包括新的WAN IP地址。如果路由器的WAN IP地址經常更改，此功能非常有用。必須在提供的網站之一上建立DDNS帳戶，以利用CVR100W上的DDNS功能。本文說明如何在CVR100W VPN路由器上配置動態DNS。

附註：指向oray和3322(3322.org重定向到pubyun.com)的連結如下所示：

<http://www.pubyun.com/>

<http://www.oray.com/>

## 適用的裝置

•CVR100W

## 軟體版本

•1.0.1.19

## 動態DNS配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Networking > LAN > Dynamic DNS。動態DNS頁面隨即開啟：



3322.org

Dynamic DNS

DDNS Service: 3322.org [www.3322.org](http://www.3322.org)

Username: username2

Password: .....

Host Name: hostname.3322.org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

Test Configuration

Save Cancel

步驟1.從DDNS Service下拉選單中選擇**3322.org**。

步驟2.在Username欄位中輸入DDNS帳戶的使用者名稱。

步驟3.在「密碼」欄位中輸入帳戶的密碼。

步驟4.在「主機名」欄位中輸入DDNS伺服器的主機名。

以下欄位顯示有關DDNS配置的資訊。

·網際網路IP地址 — CVR100W的WAN IP地址。

·狀態 — DDNS更新的狀態。

步驟5. ( 可選 ) 要運行DDNS配置測試，請按一下**測試配置**。

步驟6.按一下**Save**以儲存變更。

oray.org

Dynamic DNS

DDNS Service: oray.org [www.oray.org](http://www.oray.org)

Username: username3

Password: \*\*\*\*\*

Domain Name:

User Level:

Status:

Test Configuration

Save Cancel

步驟1.從「DDNS服務」下拉選單中選擇oray.org。

步驟2.在Username欄位中輸入DDNS帳戶的使用者名稱。

步驟3.在「密碼」欄位中輸入帳戶的密碼。

以下欄位顯示有關DDNS配置的資訊。

·域名 — 顯示帳戶的域名。

·使用者級別 — 顯示帳戶的使用者級別。使用者級別是通過oray.org提供給帳戶所有者的控制元件。

·狀態 — 顯示DDNS更新的狀態。

步驟4. ( 可選 ) 要運行DDNS配置測試，請按一下**測試配置**。

步驟5.按一下**Save**以儲存變更。