

在Sx500系列堆疊式交換機上啟用第2層模式的Bonjour

目標

Bonjour提供了在區域網中發現服務的方法。作為Bonjour客戶端的交換機定期將Bonjour發現協定資料包廣播到直接連線的IP子網，從而通告其存在。預設情況下，在管理VLAN上啟用Bonjour。

當交換器處於第2層模式時，Bonjour探索會全域性啟用，且無法針對每個連線埠或每個VLAN啟用。在這種情況下，交換機在*Services*頁面上的配置中通告由管理員啟用的所有服務。同時啟用Bonjour和ICMP時，Bonjour的IP組播地址會顯示在*新增IP組播組*頁上。禁用Bonjour發現時，交換機不會通告任何服務型別通告，也不會響應網路管理應用程式的請求。本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換器上啟用Bonjour。

適用裝置

- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

在第2層模式下啟用Bonjour

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Discovery > Bonjour。Discovery-Bonjour頁面開啟：



步驟2.選中**Enable**以在交換機上全域性啟用Bonjour。

步驟3.按一下**Apply**以儲存設定。