

SPA302D聽筒上的出廠重置

目標

本文說明如何在SPA302D移動增強型聽筒上恢復出廠預設設定。

注意：出廠重置將刪除手機中的所有資料，如聯絡人、快速撥號和呼叫記錄。手機將恢復為原始出廠軟體狀態。但是，不會更改手機註冊。

適用的裝置

·SPA302D話筒

軟體版本

·v2.31

執行出廠重置

步驟1。在主螢幕上，按**Select**按鈕選擇**Call Settings**圖示。所選內容將以黑色輪廓加亮顯示，如上圖所示。

步驟2.在「設定」功能表上，使用**up**和**down**導航按鍵選擇**Call Preferences**，然後按**Select**按鈕。

步驟3.呼叫首選項允許您調整以下功能。使用**左**和**右導航按鈕**切換每個功能的狀態。

- 免打擾 — 如果您不想接收來電，請啟用此功能。傳入呼叫也不會顯示在呼叫歷史記錄中。
- 呼叫等待 — 如果您希望SPA302D在呼叫會話期間接收第二個來電，請啟用此功能。使用者可以將當前呼叫置於保持狀態並參與第二次呼叫，或者可以忽略第二次呼叫。在第二次撥入呼叫時，將發出蜂鳴音通知使用者。
- 阻止來電者ID — 如果要在發出呼叫時隱藏來電者ID資訊，請啟用此功能。
- 阻止匿名呼叫 — 如果您要阻止沒有來電者ID資訊的來電，請啟用此功能。

步驟4.按**Save**軟鍵（左軟鍵按鈕）儲存選擇。