

SPA8000類比電話配接器上的遠端管理

目標

遠端管理允許您通過網際網路從遠端位置管理SPA8000。藉助遠端管理，您可以從未直接連線到SPA8000的電腦訪問Administration Web伺服器。本文的目的是解釋如何在SPA8000模擬電話介面卡上配置遠端管理。

適用的裝置

- SPA8000類比電話配接器

軟體版本

- 6.1.12

配置遠端管理

步驟1.以管理員或使用者身份登入Web配置實用程式，然後選擇**Advanced > Network > WAN Status**。*WAN Status*頁面隨即開啟：

The screenshot shows the WAN Status configuration page. At the top, there are tabs for 'Status', 'Wan Status' (selected), 'Lan Status', and 'Application'. In the top right corner, there are links for 'Trunk Status', 'User Login', 'basic', and 'advanced'. The page is divided into several sections:

- Internet Connection Settings:** Connection Type: DHCP (dropdown).
- Static IP Settings:** Static IP: [text input], NetMask: [text input], Gateway: [text input].
- PPPoE Settings:** PPPOE Login Name: [text input], PPPOE Login Password: [text input], PPPOE Service Name: [text input].
- Optional Settings:** HostName: [text input], Domain: [text input], Primary DNS: [text input], Secondary DNS: [text input], DNS Server Order: Manual (dropdown), DNS Query Mode: Parallel (dropdown), Primary NTP Server: 192.168.75.172, Secondary NTP Server: [text input], DHCP IP Revalidate Timer: 0 Minutes.
- MAC Clone Settings:** Enable MAC Clone Service: no (dropdown), Cloned MAC Address: [text input].
- Remote Management:** Enable WAN Web Server: yes (dropdown), WAN Web Server Port: 80.
- VLAN Settings:** Enable VLAN: no (dropdown), VLAN ID: 1 [0x000-0xFFFF].

At the bottom, there are two buttons: 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes'. At the very bottom, there are links for 'Trunk Status', 'User Login', 'basic', and 'advanced'.

步驟2.向下滾動到Remote Management部分。

Remote Management

Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

VLAN Settings

yes
no

步驟3.從Enable WAN Web Server下拉選單中選擇**yes**以啟用WAN Web Server。這允許從未直接連線到電話介面卡的電腦訪問管理Web伺服器。預設值為yes。

步驟4.在「WAN Web Server Port」欄位中輸入WAN Web伺服器埠。WAN Web伺服器埠用於通過WAN訪問ATA裝置。預設值為 80。

步驟5.按一下**Submit All Changes**以儲存設定。