

SPA8000類比電話介面卡上的基本和高級乙太網點對點(PPPoE)設定

目標

乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)是一種網路通訊協定，將點對點通訊協定(PPP)訊框封裝在乙太網路訊框內，以允許兩個網路實體或點之間的資料通訊。家庭或組織內的電腦通過PPPoE和Internet服務提供商(ISP)獲取IP地址，從而便於跟蹤該IP地址到特定的登入名、使用者名稱和密碼。

本文介紹SPA8000模擬電話介面卡上的PPPoE設定。

適用裝置

- SPA8000類比電話配接器

軟體版本

- 6.1.12

配置PPPoE設定

配置基本PPPoE設定

步驟1. 登入Web配置實用程式並選擇**Basic > Network > WAN Status**。將開啟基本WAN狀態頁面：

Network		Voice	
Status	Wan Status	Trunk Status	
Admin Login basic advanced			
Internet Connection Settings			
Connection Type:	DHCP		
Static IP Settings			
Static IP:	192.168.0.1	NetMask:	
Gateway:			
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:	Name1	PPPOE Login Password:	Password1
Optional Settings			
HostName:		Domain:	
Primary DNS:		Secondary DNS:	
Undo All Changes		Submit All Changes	

步驟2. 選擇連線型別DHCP;靜態IP;PPPoE;PPPoE、DHCP;DHCP、PPPoE從連線型別下拉選單中。

步驟3. 在PPPoE Login Name欄位中輸入PPPoE登入名。登入名是ISP提供的登入ID。

步驟4. 在PPPoE Login Password欄位中輸入PPPoE登入密碼。此密碼由您的ISP提供。

步驟5.按一下**Submit All Changes**以儲存設定。

配置高級PPPoE設定

步驟1.登入Web配置實用程式並選擇**Advanced > Network > WAN Status**。高級WAN狀態頁開啟：

Network		Voice	
Status	Wan Status	Lan Status	Application
Admin Login basic advanced			
Internet Connection Settings			
Connection Type:	DHCP		
Static IP Settings			
Static IP:	192.168.0.1	NetMask:	
Gateway:			
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:	Name1	PPPOE Login Password:	Password1
PPPOE Service Name:	ServiceName1		
Optional Settings			
HostName:		Domain:	
Primary DNS:		Secondary DNS:	
MAC Clone Settings			
Enable MAC Clone Service:	no	Cloned MAC Address:	
Remote Management			
Enable WAN Web Server:	yes	WAN Web Server Port:	80
VLAN Settings			
Enable VLAN:	no	VLAN ID:	1 [0x000-0xFFFF]
Undo All Changes		Submit All Changes	

步驟2.選擇連線型別**DHCP;靜態IP;PPPoE;PPPoE、DHCP;DHCP、PPPoE**從連線型別下拉選單中。

步驟3.在PPPoE Login Name欄位中輸入PPPoE登入名。登入名是ISP提供的登入ID。

步驟4.在PPPoE Login Password欄位中輸入PPPoE登入密碼。此密碼由您的ISP提供。

步驟5.在PPPoE Service Name欄位中輸入PPPoE服務名稱。輸入的服務名稱是您的ISP提供的服務。

步驟6.按一下**Submit All Changes**以儲存設定。