

# SPA112和SPA122電話介面卡上的日誌設定

## 目標

系統日誌(Syslog)用於記錄裝置的資料。您可以定義哪些特定例項將生成日誌。每當發生例項，都會記錄事件的時間和資訊，並將其傳送到使用者定義的syslog伺服器或電子郵件。然後，可以使用系統日誌對網路的許多方面進行分析和故障排除。本文檔的目標是配置SPA112和SPA122上的日誌設定。

要啟用SPA 112和SPA122電話介面卡上的日誌，請按照在SPA100系列上配置日誌模組一文中提到的步驟操作。

要檢視SPA122和SPA122電話介面卡上的日誌，請按照SPA100系列上的日誌檢視器一文中提到的步驟操作。

## 適用裝置

- SPA112
- SPA122

## 軟體版本

- 1.3.2(XU)

## 日誌設定

步驟1.以管理員身份登入到Phone Adapter Configuration Utility，然後選擇Administration > Log > Log Setting。此時將開啟Log Setting頁：

Log Setting	
<b>Local</b>	
Log Size:	<input type="text" value="200"/> KB (range: 128 ~ 1024)
<b>Syslog Server</b>	
IP Address:	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Port:	<input type="text" value="514"/> (range: 1 ~ 65535)
<b>E-Mail</b>	
Sender:	<input type="text"/>
Receiver:	<input type="text"/>
SMTP Server:	<input type="text"/>
SMTP Port:	<input type="text" value="25"/>
Subject:	<input type="text"/>
Number of Logs:	<input type="text" value="100"/> (range: 10 ~ 200)
Interval:	<input type="text" value="60"/> minutes (range: 1 ~ 1440)

步驟2.在「日志大小」欄位中輸入日誌檔案最大大小的值（以千位元組為單位）。有效值為128到1024。

步驟3.按一下**Submit**以儲存變更內容。

## 系統日誌伺服器

<b>Syslog Server</b>	
IP Address:	<input type="text" value="192"/> . <input type="text" value="168"/> . <input type="text" value="15"/> . <input type="text" value="62"/>
Port:	<input type="text" value="45"/> (range: 1 ~ 65535)

步驟1.在「IP地址」欄位的「IP地址」中輸入將傳送消息的系統日誌伺服器的IP地址。

步驟2.在「埠」欄位中輸入要在伺服器上使用的埠。有效值為1到65535。管理員使用埠號將裝置的日誌定向到伺服器。

步驟3.按一下**Submit**以儲存變更內容。

## 電子郵件

啟用日誌記錄後，您可以使用SMTP將日誌傳送到電子郵件地址。服務提供商的要求各不相同。請注意，某些提供商不允許使用來自免費帳戶的SMTP電子郵件。其他提供商可能要求使用者在傳送電子郵件之前登入新郵箱。有關準確的資訊，請閱讀提供商的支援文檔。在提供商的支援或幫助系統中，搜尋有關SMTP伺服器設定的資訊。

E-Mail	
Sender:	<input type="text" value="senderexample@example.com"/>
Receiver:	<input type="text" value="receiverexample@example.com"/>
SMTP Server:	<input type="text" value="SMTPexample@example.com"/>
SMTP Port:	<input type="text" value="45"/>
Subject:	<input type="text" value="Syslog from ATA Phone"/>
Number of Logs:	<input type="text" value="25"/> (range: 10 ~ 200)
Interval:	<input type="text" value="120"/> minutes (range: 1 ~ 1440)
User Name:	<input type="text" value="userexample"/>
Password:	<input type="password" value="•••••"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

步驟1. 若要將日誌條目傳送到電子郵件帳戶，請在發件人欄位中輸入有效的電子郵件地址，以標識電子郵件的發件人。

步驟2. 在「接收者」欄位中輸入傳送電子郵件的有效電子郵件地址。

步驟3. 在「SMTP伺服器」欄位中輸入用於傳送此電子郵件的郵件伺服器的IP地址或域名。

步驟4. 在「SMTP埠」欄位中輸入要在SMTP伺服器上使用的埠。預設值為25。請使用電子郵件伺服器管理員或服務提供商指定的埠。

步驟5. 在「主題」欄位中輸入電子郵件主題行的簡短說明。範例：從我的ATA登入。

步驟6. 在「日誌數」欄位中輸入要包括在電子郵件中的日誌項數。有效範圍為10到200。

步驟7. 在「時間間隔」欄位中輸入傳送電子郵件的時間間隔（以分鐘為單位）。有效範圍為1到1440（24小時）。

步驟8. 在「使用者名稱」欄位中輸入用於傳送這些電子郵件的電子郵件帳戶的使用者名稱。使用您的服務提供商要求的格式。通常是完整的電郵地址。

步驟9. 在「密碼」欄位中輸入用於傳送這些電子郵件的電子郵件帳戶的密碼。

步驟10. 按一下「Submit」以儲存設定。