

# 在SPA122上配置Web訪問管理

## 目標

*Web Access Management* 頁面設定允許您配置通過網際網路遠端訪問SPA122的Web配置實用程式的功能。此配置提供Web和遠端訪問實用程式，以便使用者具有不同的訪問選項。Web訪問管理控制允許Web資源的可用訪問。

本文的目的是解釋如何在SPA122上配置Web訪問管理。

## 適用的裝置

·SPA122

## 軟體版本

·1.3.2 ( 2014年 )

## Web訪問管理配置

步驟1. 登入到Phone Adapter Configuration Utility，然後選擇**Administration > Management > Web Access Management**。*Web Access Management* 頁面隨即開啟：

**Web Access Management**

**Web Access**

Admin Access:  Enabled  Disabled

Web Utility Access:  HTTP  HTTPS

---

**Remote Access**

Remote Management:  Enabled  Disabled

Web Utility Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enabled  Disabled

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 1 to 10

Remote Management Port: 80

Submit Cancel

步驟2. 按一下**Enabled**以啟用*Admin Access*的Web訪問管理，或按一下**Disabled**以禁用*Admin Access*的Web訪問管理。這樣，當管理員連線到SPA122上的LAN埠時，就可以訪問電話介面卡配置實用程式。

**警告：**如果禁用**管理員訪問**和**遠端管理**，則管理員無法訪問Web配置實用程式，除非裝置出廠重置。

步驟3.在**Web Utility Access**欄位中，檢查要用於訪問電話介面卡配置實用程式的方法。

·HTTP — 超文本傳輸協定(HTTP)用於訪問資訊，並通過伺服器 and 主機建立的連線通過Internet分發資訊。

·HTTPS — 安全超文本傳輸協定(HTTPS)還用於通過Internet訪問和分發資訊，但具有安全層的優勢。

步驟4.按一下**Enabled**啟用遠端訪問，或按一下**Disabled**禁用遠端訪問。如果選擇**Disabled**，請跳至**步驟9**。遠端訪問允許您從SPA122的WAN端裝置訪問電話介面卡配置實用程式。

**附註：**如果您尚未這樣做，則出於安全考慮，如果密碼仍設定為預設值，您必須更改管理員密碼以啟用遠端訪問。請參閱在**SPA100系列電話介面卡上配置使用者帳戶設定一文**以更改密碼。

步驟5.按一下標準協定的**HTTP**或安全協定的**HTTPS**，定義用於訪問電話介面卡配置實用程式的方法。預設值為**HTTP**。

步驟6.按一下**Enabled**啟用遠端升級，或按一下**Disabled**禁用遠端升級。如果啟用，遠端升級允許從SPA122的WAN端裝置升級模擬電話介面卡上的韌體。只有從LAN連線到SPA122時，才能更改此設定。

步驟7.按一下**Any IP Address**單選按鈕以允許任何遠端IP地址配置SPA122。按一下Any IP Address單選按鈕正下方的單選按鈕，僅允許單個IP地址或某個地址範圍遠端訪問SPA122。在相應的欄位中輸入IP地址或範圍。

步驟8.在「遠端管理埠」欄位中輸入遠端管理的所需埠號。當您將WAN IP地址輸入到Web瀏覽器時，需要包括埠號。例如，如果您的SPA122的WAN IP地址為203.0.113.50，而遠端管理埠為80，您應該輸入：**http://203.0.113.40:80**登入Web瀏覽器。

**步驟9.**按一下**Submit**以儲存組態。