

# 複製/儲存WAP121和WAP321存取點上的配置檔案

## 目標

複製/儲存設定用於將配置從易失性儲存器儲存或複製到非易失性儲存器。對裝置所做的配置更改儲存在運行配置（易失性儲存器）中，並在裝置重新啟動後刪除。要保留這些配置，必須將運行配置複製到啟動配置（非易失性記憶體）或儲存在其他裝置上。

本文說明如何在WAP121和WAP321存取點內複製和儲存配置檔案。

## 適用裝置

- WAP121
- WAP321

## 軟體版本

- v1.0.3.4

## 複製/儲存組態檔

步驟 1. 登入到Web配置實用程式，並選擇Administration > Copy/Save Configuration。此時將打開複製/儲存配置頁：

# Copy/Save Configuration

- Source File Name:  Startup Configuration  
 Backup Configuration  
 Mirror Configuration
- Destination File Name:  Startup Configuration  
 Backup Configuration

Save

步驟 2. 在 Source File Name 欄位中，按一下需要複製的相應配置檔案單選按鈕。

- 啟動配置—儲存在快閃記憶體的配置檔案。此檔案儲存在 NVRAM 中，且內容會在重新開機後保留。
- 備份組態—儲存在存取點上做為備份使用的額外組態檔。
- 映象配置-如果運行配置至少未修改 24 小時，則系統會自動將其儲存在映象配置檔案中，並生成嚴重性警告日誌消息，指示新的映象配置可用。此功能允許管理員在將配置儲存在啟動配置檔案型別之前檢視其早期版本，或者將映象配置檔案型別複製到另一個配置。即使重新啟動後，如果裝置無法使用啟動/備份啟動，然後使用映象配置啟動，映象配置也會保留。

步驟 3. 在 Destination File Name 欄位中，按一下作為目標的相應配置檔案單選按鈕。

- 啟動組態—使用選擇的來源組態檔覆寫啟動組態檔。
- 備份組態—使用選擇的來源組態檔覆寫備份組態檔。

步驟 4. 按一下 Save 儲存設定。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。