

將Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC連線到Lucent PBX G3R E&M中繼的E&M電纜引腳佈局

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[引出線](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹將Cisco 1750/2600/3600 E&M語音介面卡(VIC)連線到Lucent PBX G3R E&M中繼的E&M纜線引腳佈局。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

引出線

註：Lucent G3R PBX ty1-stan和ty5與Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC互操作。

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----

Router	Pins	PBX
	1 --	
M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA

T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

相關資訊

- [語音技術支援](#)
- [語音和整合通訊產品支援](#)
- [Cisco IP電話故障排除](#)
- [技術支援 - Cisco Systems](#)