



## CHAPTER 22

# 通知の設定

Prime CM では、以下のように設定できます。

- 電子メールによる通知 : Prime CM は、重大、やや重大、または比較的重大ではないの各アラームがエンドポイント、ネットワーク デバイス、およびサービス インフラストラクチャ デバイスに対してトリガーされると、電子メール通知を送信します。

アラーム ステータスが更新されたときに電子メールを送信するよう設定できます。アラーム ステータスは、[Active]、[Acknowledged]、または [Cleared] に更新されます。

イベントがクリアされたときに通知を受信するように設定する必要があります。

- SNMP トラップ通知 : Prime CM は、アラームとイベントのトラップを生成し、トラップ レシーバに通知を送信します。これらのトラップは、Prime CM サーバによって生成されたイベントとアラームに基づきます。トラップは SNMPv2c 通知に変換され、CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB に従ってフォーマットされます。

SNMP トラップ通知により、イベントがクリアされるとデフォルトで通知が送信されます。

HP OpenView などのトラップ レシーバを使用してトラップをモニタしている場合は、Prime CM サーバを設定して通知を送信できます。

## 電子メール通知の設定

通知を受信する最小の重大度を選択できます。「やや重大」イベントの通知を受け取るように選択した場合、「やや重大」イベントと「重大」イベントをすべて受け取ります。同様に、「重大」イベントの場合は、「重大」イベントのみを受信し、「比較的重大ではない」イベントの場合はすべての重大度の通知を受信します。

電子メール通知を設定するには次の手順を実行します。

- ステップ 1** [Administration] > [System Configuration] を選択します。  
[System Configuration] ページが表示されます。
- ステップ 2** [Category] ペインでカテゴリ タイプを確認します。
- ステップ 3** [Category] ペインのドロップダウン リストで、アラームの最小の重大度を選択します。
- ステップ 4** [Send Notifications for] ペインでアラーム ステータスを確認します。

アラームのステータスを選択しなければ、アラームがクリア、認知、または Active に変更されたときに通知が送信されません。

**ステップ 5** [Notifications E-mails] ペインで、電子メール アドレスをコンマで区切って入力します。

電子メール通知を受信するように、SMTP サーバを設定する必要があります。Prime CM サーバから送信される通知電子メールの送信元アドレスを設定することもできます。

## 電子メール通知

電子メール通知には、次の詳細情報が含まれています。

### デバイスの詳細

- [Device Name] : 管理対象デバイスのホスト名。
- [Device IP Address] : 管理対象デバイスの IP アドレス。
- [Device Software] : デバイスで実行されているソフトウェア バージョン。

### アラームの詳細

- [Alarm Time Stamp] : アラームがトリガーされた時刻。Prime CM クライアントの時間帯が使用されます。
- [Alarm Type Name] : アラームのタイプ。たとえば、[Call Quality - Packet Loss]、[Device Access Error]、[Interface Error] です。
- [Alarm Severity] : アラームの重大度。たとえば、[MAJOR]、[MINOR] です。
- [Alarm Device Category] : デバイスのタイプ。たとえば、[CTS]、[CTMS] です。
- [Alarm Description] : アラームの説明。たとえば、[Call quality alarm]、[packet loss above threshold] です。
- [Event Description] : イベントの説明。たとえば、[audio rx packet loss on primary Codec stream is 1.11% (> 1.00%)] です。
- [Alarm Acknowledged] : アラームが認知されているかどうかのステータス。

### セッションの詳細

- [Device in Session] : デバイスがセッションでアクティブかどうかを表示します。
- [Session Status] : セッションのステータスを表示します。
- [Session Type] : セッションがポイントツーポイントであるか、マルチポイント セッションであるか。
- [Phone Number Dialed] : ダイヤルしたエンドポイントの電話番号。
- [Session Duration] : セッションの期間。

セッションの詳細は、エンドポイントのアラーム通知を受信する場合は適用されません。

[Cisco Prime Collaboration Manager Server Name] : Prime CM サーバのホスト名。

# SNMP トラップ通知の設定

主な機能は次のとおりです。

- 特定の重大度（重大、やや重大、または比較的重大ではない）のアラームとイベントに対し、通知がトリガーされます。
- 通知は、UDP を使用し、ポート 162 の複数のトラップ レシーバに送信されます。
- Prime CM サーバでは、最大で 5 つのトラップ レシーバを設定できます。
- トラップ設定が更新されると（重大度レベルの変更、アラームまたはイベントのイネーブル化）、Prime CM サーバは、新しい設定に合わせてランタイム時の動作を動的に変更します。

Prime CM でトラップ レシーバを登録するには、次のパラメータが必要です。

- [SNMP Community String] : SNMP 通知を送信するために使用される SNMP コミュニティ スtring。トラップ レシーバごとに異なるコミュニティ スtringを設定できます。  
コミュニティ スtringとは、OSS クライアント（Netcool や MIB-Browser など、トラップを受信するために使用するアプリケーション）で実行される SNMP エージェントへのアクセスを許可するパスワードです。SNMP エージェントは、特定の定義済みのコミュニティ スtringまたはパスワードを含まないトラップを無視したり、ノイズを回避したり、承認されたトラップ ジェネレータからのみトラップを参照したりできます。
- [Trap Receiver IP] : SNMP 通知の送信先となるトラップ レシーバの IP アドレス。

Prime CM では、最大で 5 つのトラップ レシーバを設定できます。

Prime CM サーバとトラップ レシーバ間でネットワーク ファイアウォールを設定した場合は、トラップ レシーバでポート 162 (UDP) が開かれており、通知を受信できることを確認してください。

Prime CM サーバでトラップ レシーバを設定する手順は次のとおりです。

- 
- ステップ 1** [Administration] > [System Configuration] を選択します。  
[System Configuration] ページが表示されます。
- ステップ 2** トラップを受信するには、[Trap Configuration] ペインで [Alarms] と [Events] のいずれかまたは両方を選択します。  
異なるトラップ レシーバで、異なる通知（アラームやイベント）をイネーブルにはできません。すべてのトラップ レシーバで、同じ通知を指定する必要があります。
- ステップ 3** [Choose minimum severity level that triggers notification] ドロップダウン リストから、重大度を選択します。  
異なるトラップ レシーバに対し、異なる重大度を選択することはできません。すべてのトラップ レシーバで、同じ重大度を指定する必要があります。  
通知を受信する最小の重大度を選択できます。「やや重大」イベントに対し、通知を受信するよう設定した場合は、すべての「やや重大」イベントと「重大」イベントに対して通知が送信されます。同様に、「重大」イベントの場合は、「重大」イベントのみを受信し、「比較的重大ではない」イベントの場合はすべての重大度の通知を受信します。
- ステップ 4** トラップ レシーバの IP アドレスと SNMP コミュニティ スtringを入力します。
- ステップ 5** トラップ レシーバの詳細を追加するには、[New] をクリックします。  
[Trap Configuration] テーブルに、トラップ レシーバの詳細が表示されます。  
トラップ レシーバの IP、SNMP コミュニティ スtring、重大度、イベント、およびアラーム設定は、いつでも編集できます。新しい設定に合わせて、Prime CM サーバがランタイム時の動作を動的に変更します。

[Reset to Default] ボタンを使用して、トラップ レシーバの詳細をリセットできます。

**ステップ 6** [Save] をクリックして、システム設定を保存します。

## Cisco EPM Notification MIB

アラームまたはイベントが Prime CM サーバで受信されると、CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB で定義されているトラップ フォーマットに変換されます。他の MIB オブジェクトはサポートされていません。すべてのトラップ レシーバは、同じトラップ フォーマットの同じトラップを受信します。

CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB は、[Cisco.com](http://Cisco.com) からダウンロードできます。

表 22-1 に、アラームに対して Prime CM によって割り当てられた、MIB OID と関連値とのマッピングを示します。

表 22-1 CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB アラーム概要

トラップ フィールド名	OID	タイプ	Prime CM アラーム	トラップ フォワーダの内容 (EPM MIB)
cenAlarmIndex	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.1	Unsigned32	—	MIB index
cenAlarmVersion	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.2	SnmpAdmin String	—	この MIB のバージョン。バージョン文字列は、メジャーバージョン.マイナーバージョンの形式です。 (注) 必ず 1.1 に設定します。
cenAlarmTimestamp	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.3	Timestamp	Timestamp	アラームがトリガーされた時刻。
cenAlarmUpdatedTimestamp	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.4	Timestamp	lastmodified timestamp	アラームが最後に変更された時刻。
cenAlarmInstanceID	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.5	SnmpAdmin String	ID	Prime CM によって生成された一意のアラーム ID。
cenAlarmStatus	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.6	Integer32	lastcleartime	アラームがアクティブであるか (1)、クリアされたか (2) を示します。
cenAlarmStatus Definition	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.7	SnmpAdmin String	lastcleartime	アラームに関する簡単な説明。 • 1 : アクティブ • 2 : クリア済み
cenAlarmType	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.8	Integer	—	アラーム タイプは直接 (2) です。
cenAlarmCategory	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.9	Integer32	category	アラームのカテゴリ。整数値として表示されます。

表 22-1 CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB アラーム概要 (続き)

トラップ フィールド名	OID	タイプ	Prime CM アラーム	トラップ フォワーダの内容 (EPM MIB)
cenAlarmCategory Definition	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.10	SnmpAdmin String	category	AlarmCategory を文字で表したものです (番号,説明)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,Endpoint : すべてのエンドポイントのハードウェア アラーム (ペリフェラルエラー)。</li> <li>• 4,Network Devices : すべてのネットワーク デバイスのハードウェア アラーム (インターフェイスエラー)。</li> <li>• 5,Service Infrastructure : コールおよびセッション制御 (Cisco Unified CM および VCS)、管理 (CTS-Manager および TMS)、マルチポイントスイッチ (CTMS)、およびマルチポイント コントロールユニット (TPS、MCU) のアラーム。</li> <li>• 6,Session : エンドポイントのアラーム (セッションの一部)、およびネットワークのアラーム (ジッター、遅延、またはドロップ)。</li> </ul>
cenAlarmServer AddressType	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.11	InetAddress Type	—	このトラップを生成しているサーバに到達可能なインターネットアドレスの種類。この値は、IPv4 管理の場合は 1 に設定されます。
cenAlarmServer Address	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.12	InetAddress	—	Prime CM IP アドレスまたは DNS 名。
cenAlarmManaged ObjectClass	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.13	SnmpAdmin String	Source	CTS、Cisco VCS などのソースのエンティティタイプ。
cenAlarmManaged ObjectAddressType	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.14	InetAddress Type	Source	管理対象デバイスに到達可能なインターネットアドレスの種類。この値は、IPv4 管理の場合は 1 に設定されます。
cenAlarmManaged ObjectAddress	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.15	InetAddress	Source	管理対象オブジェクトの IP アドレスまたは DNS 名。
cenAlarmDescription	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.16	OctetString	Description	アラームの詳細。
cenAlarmSeverity	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.17	Integer32	Severity	アラームの重大度を整数値で示します。 有効な整数は 0 ~ 7 です ( <a href="#">cenAlarmSeverity Definition</a> を参照)。

表 22-1 CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB アラーム概要 (続き)

トラップ フィールド名	OID	タイプ	Prime CM アラーム	トラップ フォワーダの内容 (EPM MIB)
cenAlarmSeverity Definition	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.18	OctetString	Severity	アラームの重大度を文字列で表したものの (番号,説明)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,critical</li> <li>• 1,major</li> <li>• 2,minor</li> <li>• 3,warning</li> <li>• 4,info</li> <li>• 5,normal</li> <li>• 6,unknown</li> <li>• 7,cleared</li> </ul>
cenAlarmTriageValue	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.19	Integer32	—	未使用。
cenEventIDList	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.20	OctetString	—	このアラームの原因となったイベント ID のリスト。
cenUserMessage1	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.21	SnmpAdmin String	isacknowledged	このアラームが認知されたかどうかを示 します。
cenUserMessage2	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.22	SnmpAdmin String	previous Severity	アラームの以前の重大度。 例として、セッションの実行中に「やや 重大」アラームがトリガーされた場合を 考えます。セッション完了後、セッショ ンアラームは自動的にクリアされます。 このセッションにおけるアラームの直前 の重大度は「やや重大」なので、この場 合は [Major] と表示されます。
cenUserMessage3	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.23	SnmpAdmin String	—	未使用。
cenAlarmMode	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.24	Integer	—	2 : アラート。このトラップは、アラ ーム通知であるかイベント通知であるかを 示します。
cenPartitionNumber	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.25	Unsigned32	—	未使用。
cenPartitionName	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.26	SnmpAdmin String	—	未使用。
cenCustomer Identification	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.27	SnmpAdmin String	ownerid	アラームに割り当てられたユーザ。
cenCustomerRevision	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.28	SnmpAdmin String	—	未使用。
cenAlertID	1.3.6.1.4.1.9.9.311. 0.2.1.1.2.1.29	SnmpAdmin String	id	<a href="#">cenAlarmInstanceID</a> と同じ。

表 22-2 に、アラームに対して Prime CM によって割り当てられた、MIB OID と関連値とのマッピングを示します。

表 22-2 CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB イベント概要

トラップ フィールド名	OID	タイプ	Prime CM イベント	トラップ フォワーダの内容 (EPM MIB)
cenAlarmIndex	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.1	Unsigned32	—	MIB のインデックス。
cenAlarmVersion	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.2	SnmpAdminString	—	この MIB のバージョン。バージョン文字列は、メジャーバージョン.マイナーバージョンの形式です。 (注) 必ず 1.1 に設定します。
cenAlarmTimestamp	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.3	Timestamp	Timestamp	イベントがトリガーされた時刻。
cenAlarmUpdatedTimestamp	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.4	Timestamp	—	未使用。
cenAlarmInstanceID	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.5	SnmpAdminString	ID	Prime CM によって生成された一意のイベント ID。
cenAlarmStatus	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.6	Integer32	—	未使用。
cenAlarmStatusDefinition	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.7	SnmpAdminString	—	未使用。
cenAlarmType	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.8	Integer	—	イベント タイプは直接 (2) です。
cenAlarmCategory	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.9	Integer32	category	イベントのカテゴリ。整数値として表示されます。
cenAlarmCategoryDefinition	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.10	SnmpAdminString	category	AlarmCategory を文字で表したものです (番号, 説明)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,Endpoint : すべてのエンドポイントのハードウェア イベント (ペリフェラル エラー)。</li> <li>• 4,Network Devices : すべてのネットワーク デバイスのハードウェア イベント (インターフェイス エラー)。</li> <li>• 5,Service Infrastructure : コールおよびセッション制御 (Cisco Unified CM および VCS)、管理 (CTS-Manager および TMS)、マルチポイントスイッチ (CTMS)、およびマルチポイント コントロールユニット (TPS、MCU) のイベント。</li> <li>• 6,Session : エンドポイントのイベント (セッションの一部)、およびネットワークのイベント (ジッター、遅延、またはドロップ)。</li> </ul>

表 22-2 CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB イベント概要 (続き)

トラップ フィールド名	OID	タイプ	Prime CM イベント	トラップ フォワーダの内容 (EPM MIB)
cenAlarmServerAddressType	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.11	InetAddressType	—	このトラップを生成しているサーバに到達可能なインターネットアドレスの種類。この値は、IPv4 管理の場合は 1 に設定されます。
cenAlarmServerAddress	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.12	InetAddress	—	Prime CM IP アドレスまたは DNS 名。
cenAlarmManagedObjectClass	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.13	SnmpAdminString	Source	CTS、Cisco VCS などのソースのエンティティタイプ。
cenAlarmManagedObjectAddressType	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.14	InetAddressType	Source	管理対象デバイスに到達可能なインターネットアドレスの種類。この値は、IPv4 管理の場合は 1 に設定されます。
cenAlarmManagedObjectAddress	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.15	InetAddress	Source	管理対象オブジェクトの IP アドレスまたは DNS 名。
cenAlarmDescription	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.16	OctetString	Description	イベントの詳細。
cenAlarmSeverity	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.17	Integer32	Severity	イベントの重大度を整数値で示します。有効な整数は 0 ~ 7 です ( <a href="#">cenAlarmSeverity Definition</a> を参照)。
cenAlarmSeverityDefinition	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.18	OctetString	Severity	アラームの重大度を文字列で表したものの (番号, 説明)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,critical</li> <li>• 1,major</li> <li>• 2,minor</li> <li>• 3,warning</li> <li>• 4,info</li> <li>• 5,normal</li> <li>• 6,unknown</li> <li>• 7,cleared</li> </ul>
cenAlarmTriageValue	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.19	Integer32	—	未使用。
cenEventIDList	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.20	OctetString	—	未使用。
cenUserMessage1	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.21	SnmpAdminString	—	未使用。
cenUserMessage2	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.22	SnmpAdminString	—	未使用。
cenUserMessage3	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.23	SnmpAdminString	—	未使用。
cenAlarmMode	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.24	Integer	—	3 : イベント。このトラップは、アラーム通知であるかイベント通知であることを示します。



表 22-2 CISCO-EPM-NOTIFICATION-MIB イベント概要 (続き)

トラップ フィールド名	OID	タイプ	Prime CM イベント	トラップ フォワーダの内容 (EPM MIB)
cenPartitionNumber	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.25	Unsigned32	—	未使用。
cenPartitionName	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.26	SnmpAdminString	—	未使用。
cenCustomerIdentification	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.27	SnmpAdminString	—	未使用。
cenCustomerRevision	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.28	SnmpAdminString	—	未使用。
cenAlertID	1.3.6.1.4.1.9.9.311.0.2.1.1.2.1.29	SnmpAdminString	—	未使用。

## SNMPv2 トラップ通知の例

次の SNMPv2 トラップ通知は、Prime CM サーバでアラームとイベントがトリガーされると送信されます。

- ・「[アラームの SNMPv2 トラップ通知の例](#)」(P.22-9)
- ・「[イベントの SNMPv2 トラップ通知の例](#)」(P.22-10)

### アラームの SNMPv2 トラップ通知の例

この例では、次の条件があります。

- ・ イベント 102881 および 102883 によってアラーム 102882 がトリガーされます。
- ・ アラームはアクティブで、まだ認知されていません。
- ・ アラームの重大度は「やや重大」で、パケット損失がしきい値を超えたために、セッションに対してトリガーされます (Call quality アラーム)。このアラームをトリガーしたエンドポイント (CTS) の IP アドレスは 172.23.223.189 です。
- ・ Prime CM サーバの IP アドレスは 172.23.223.148 です。

```
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmVersion: 1.2
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmTimestamp: Tue Aug 02 16: 10: 46 UTC 2011
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmUpdatedTimestamp: Tue Aug 02 16: 10: 46 UTC 2011
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmInstanceID: 102882
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmStatus: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmStatusDefinition: 1,active
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmType: INTEGER: 2
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmCategory: INTEGER: 6
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObject
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmCategoryDefinition: 6,session
```

## ■ SNMPv2 トラップ通知の例

```
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmServerAddressType: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmServerAddress: 172.23.223.148
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectClass: CTS
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectAddressType: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectAddress: 172.23.223.189
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmDescription: Call quality alarm, packet loss above
threshold.
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmSeverity: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmSeverityDefinition: 1,major
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmTriageValue: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenEventIDList: 102881, 102883
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage1: unacknowledged
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage2: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage3: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmMode: INTEGER: 2
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenPartitionNumber: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenPartitionName: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenCustomerIdentification: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenCustomerRevision: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlertID: 102882
```

## イベントの SNMPv2 トラップ通知の例

次に、イベント 102881 の通知例を示します。

- イベントの重大度は「やや重大」で、プライマリ コーデック ストリームのオーディオ RX パケット損失が 1.93% (1.00% より多い) になったため、セッションに対してトリガーされます。
- このアラームをトリガーしたエンドポイント (CTS) の IP アドレスは 172.23.223.189 です。
- Prime CM サーバの IP アドレスは 172.23.223.148 です。

```
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmVersion: 1.2
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmTimestamp: Tue Aug 02 16: 10: 46 UTC 2011
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmUpdatedTimestamp: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmInstanceID: 102881
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmStatus: INTEGER: -1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmStatusDefinition: not applicable
```

```
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmType: INTEGER: 2
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmCategory: INTEGER: 6
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmCategoryDefinition: 6,session
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmServerAddressType: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmServerAddress: 172.23.223.148
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectClass: CTS
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectType: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectAddress: 172.23.223.189
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmDescription: audio rx packet loss on primary Codec
stream is 1.93% (> 1.00%)
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmSeverity: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmSeverityDefinition: 1,major
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmTriageValue: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenEventIDList: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage1: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage2: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage3: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmMode: INTEGER: 3
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenPartitionNumber: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenPartitionName: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenCustomerIdentification: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenCustomerRevision: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlertID: not applicable
```

次に、イベント 102883 の通知例を示します。

- イベントの重大度は「やや重大」で、プライマリ コーデック ストリームのビデオ rx パケット損失が 2.78% (1.00% より多い) になったため、セッションに対してトリガーされます。
- このアラームをトリガーしたエンドポイント (CTS) の IP アドレスは 172.23.223.189 です。
- Prime CM サーバの IP アドレスは 172.23.223.148 です。

```
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmVersion: 1.2
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmTimestamp: Tue Aug 02 16: 10: 46 UTC 2011
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmUpdatedTimestamp: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObje
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmInstanceID: 102883
```

## ■ SNMPv2 トラップ通知の例

```

.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmStatus: INTEGER: -1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmStatusDefinition: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmType: INTEGER: 2
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmCategory: INTEGER: 6
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmCategoryDefinition: 6,session
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmServerAddressType: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmServerAddress: 172.23.223.148
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectClass: CTS
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectAddressType: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmManagedObjectAddress: 172.23.223.189
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmDescription: video rx packet loss on primary Codec
stream is 2.78% (> 1.00%)
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmSeverity: INTEGER: 1
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmSeverityDefinition: 1,major
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmTriageValue: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenEventIDList: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage1: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage2: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenUserMessage3: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlarmMode: INTEGER: 3
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenPartitionNumber: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenPartitionName: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenCustomerIdentification: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenCustomerRevision: not applicable
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEpmNotificationMIB.ciscoEpmNotificationMIBObj
cts.cenAlarmData.cenAlarmTable.cenAlarmEntry.cenAlertID: not applicable

```