



APPENDIX **A**

Smart Install でサポートされるデバイス

- 「表 A-1 サポートされるスイッチ」(P.A-1)
- 「表 A-2 サポートされるルータ」(P.A-2)
- 「表 A-3 ディレクタおよびクライアントの最小ソフトウェア リリース」(P.A-2)

表 A-1 サポートされるスイッチ

スイッチ	ディレクタに使用できるか	クライアントに使用できるか
Catalyst 3750-X	Yes	Yes
Catalyst 3750-E	Yes	Yes
Cisco 3750	Yes	Yes
Cisco 3560-X	Yes	Yes
Cisco 3560-E	Yes	Yes
Cisco 3560-C	No	Yes
Cisco 3560	Yes	Yes
Catalyst 2960-S	No	Yes
Catalyst 2960-C	No	Yes
Catalyst 2960	No	Yes
Catalyst 2975	No	Yes
SM-ES2-16-P	No	Yes
SM-ES3 SKU	No	Yes
NME-16ES-1G-P	No	Yes
NM-16-ESW	Yes	No

表 A-2 サポートされるルータ

ルータ	ディレクタに使用できるか	クライアントに使用できるか
Cisco 3900 シリーズ サービス統合型ルータ G2	Yes	No
Cisco 2900 シリーズ サービス統合型ルータ G2	Yes	No
Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ G2	Yes	No
Cisco 3800 シリーズ サービス統合型ルータ	Yes	No
Cisco 2800 シリーズ サービス統合型ルータ	Yes	No
Cisco 1800 シリーズ サービス統合型ルータ	Yes	No

表 A-3 ディレクタおよびクライアントの最小ソフトウェア リリース

ディレクタ	最小ソフトウェア リリース
Cisco 3900 シリーズ、2900 シリーズ、および 1900 シリーズ サービス統合型ルータ G2	Cisco IOS Release 15.1(3)T
Cisco 3800 シリーズ、2800 シリーズ、および 1800 シリーズ サービス統合型ルータ	Cisco IOS Release 15.1(3)T
Catalyst 3750-E、3750、3560-E、および 3560 スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(55)SE
Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(55)SE
Smart-Install 対応クライアント¹	
Catalyst 3750-E、3750、3560-E、および 3560 スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(52)SE
Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(53)SE2
Catalyst 3560-C コンパクト スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(55)EX
Catalyst 2960 および 2975 スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(52)SE
Catalyst 2960-S スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(53)SE1
Catalyst 2960-C コンパクト スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(55)EX1
SM-ES2-16-P、SM-ES3 SKU、NME-16ES-1G-P	Cisco IOS Release 15.1(3)T

1. これよりも前の IOS リリースを実行する一覧のスイッチは、Smart Install 対応ではありませんが、**archive download-sw** 特権 EXEC コマンドをサポートしている限り、Smart Install ネットワークのクライアントにすることができます。