Configurer un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe sur le routeur VPN RV016

Objectifs

Ce document explique comment configurer un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe sur le routeur RV016. Cette action augmente la sécurité du routeur.

Périphériques pertinents

•RV016

Configurer un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe

Étape	1 Sur le	routeur '	VPN 16	ports 1	0/100	RV016	choisissez	Setup >	Password
Lupe	1. Oui ic	routour		porto	0/100	,	01101313362	oolup -	

Password					
Username :	admin				
Old Password :					
New Username :	newusername				
Confirm New Username :	newusername				
New Password :					
Confirm New Password :					
Minimum Password Complexity :	Enable				
Password Strength Meter :					
Password Aging Enforcement : Disable Change the password after 180 Days					
Save Cancel					

Étape 2. Saisissez le mot de passe existant, que vous avez utilisé pour accéder au périphérique au départ, dans le champ Old Password (Ancien mot de passe).

Étape 3. Entrez le nom d'utilisateur souhaité dans les champs Nouveau nom d'utilisateur et Confirmer le nouveau nom d'utilisateur.

Password					
Username :	admin				
Old Password :					
New Username :	newusername				
Confirm New Username :	newusername				
New Password :					
Confirm New Password :					
Minimum Password Complexity :	Enable				
Password Strength Meter :					
Password Aging Enforcement : O Disable O Change the password after 180 Days					
Save Cancel					

Étape 4. Saisissez le mot de passe souhaité dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe.

Password					
Username :	admin				
Old Password :	••••				
New Username :	newusername				
Confirm New Username :	newusername				
New Password :	•••••				
Confirm New Password :	•••••				
Minimum Password Complexity :	Enable				
Password Strength Meter :					
Password Aging Enforcement : Disable Change the password after 180 Days					
Save Cancel					

Étape 5. Cochez la case **Complexité maximale du mot de passe** pour que le mot de passe soit complet.

Password					
Username :	admin				
Old Password :					
New Username :	newusername				
Confirm New Username :	newusername				
New Password :					
Confirm New Password :					
Minimum Password Complexity : 🛛 Enable					
Password Strength Meter :					
Password Aging Enforcement : Disable Change the password after 180 Days					
Save Cancel					

Étape 6. Cliquez sur **Modifier le mot de passe après** _____ **Jours** pour vous assurer que le mot de passe est modifié dans le nombre de jours spécifié. La valeur par défaut est 180.

Étape 7. Click Save.