



ダッシュボードの管理

- [ダッシュボードについて](#) (1 ページ)
- [カスタム ダッシュボードの作成](#) (1 ページ)
- [テンプレートからのダッシュボードの作成](#) (3 ページ)
- [ダッシュボードの表示](#) (4 ページ)
- [ダッシュボードの編集または削除](#) (5 ページ)
- [ダッシュボードの複製](#) (5 ページ)
- [ダッシュボードをお気に入りにする](#) (6 ページ)
- [ダッシュレットの位置の変更](#) (6 ページ)


ダッシュボードについて

ネットワーク監視用のカスタムダッシュボードを作成できます。ダッシュボードには、1つまたは複数のダッシュレット（チャート、表、地理マップなどの情報）で構成されます。

カスタム ダッシュボードの作成

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**アシュアランス > [ダッシュボード (Dashboards)] > [ダッシュボードライブラリ (Dashboard Library)]** の順に選択します。
[ダッシュボードライブラリ (Dashboard Library)] ウィンドウが表示され、定義されているすべてのダッシュボードの一覧が表示されます。

図 1: ダッシュボード ライブラリ ウィンドウ



ステップ 2 右上隅にある **+** **Create a Dashboard** をクリックします。

ステップ 3 **[ダッシュボードの作成 (Create a Dashboard)]** ダイアログ ボックスで、ダッシュボードのタイトルを入力します。

ステップ 4 **[保存 (Save)]** をクリックします。
空白のダッシュボードが表示されます。

ステップ 5 ダッシュボードでは、次の操作を実行できます。

- a) **+** **Add Dashlet** をクリックして、このダッシュボードに内容を追加します。
- b) ダッシュボードに追加するダッシュレットの横にあるチェックボックスをオンにします。
(注) ドロップダウンリストからカテゴリを選択するか、右側にある検索ボックスを使用して、ダッシュレットを検索します。
- c) **[Add]** をクリックしてダッシュレットをダッシュボードに追加します。

ステップ 6 (任意) ダッシュレットをドラッグアンドドロップすると、ダッシュボード上でのダッシュレットの場所を変更できます。


ステップ 7 ダッシュボードからダッシュレットを削除するには、次の手順を実行します。

- a) ダッシュレットの右上隅にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
- b) ダイアログボックスで、**[Delete]** をクリックします。

ステップ 8 [保存 (Save)] をクリックしてダッシュボードを保存します。
確認のダイアログが表示されます。

テンプレートからのダッシュボードの作成

テンプレートからダッシュボードを作成すると、範囲を使用してダッシュボードデータをフィルタリングできます。範囲は、場所、デバイスタイプ、およびその他のオプションでデバイスをフィルタリングします。

- ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、[Dashboards] > [Dashboard Library] アシユアランス > > の順に選択します。
[Dashboard Library] ウィンドウが表示され、すべての定義されたダッシュボードとテンプレートを（下に）リスト表示します。
- ステップ 2 [Templates] エリアで、ダッシュボードテンプレートをクリックします。
- ステップ 3 [ダッシュボードの作成 (Create a Dashboard)] ダイアログ ボックスで、ダッシュボードのタイトルを入力します。
- ステップ 4 [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 5 既存の範囲を使用する場合は、既存の範囲を選択して [Select Scope] をクリックします。
既存の範囲を選択した場合は、手順 [ステップ 15](#) に進みます。新しい範囲を作成する場合は次の手順を続けます。
- ステップ 6 新しい範囲を作成するには、 **Create New Scope** をクリックします。
最初のステップ [Create New Scope] が表示されます。
- ステップ 7 範囲名を入力し、[Next] をクリックします。
2 番目のステップ [Select Location(s)] が表示されます。
- ステップ 8 範囲の隣にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、範囲に含まれる 1 つ以上の場所を選択します。
(注) 場所をフィルタリングするには検索フィールドを使用します。
- ステップ 9 [次へ (Next)] をクリックします。
3 番目のステップ [Select Filters] が表示されます。
- ステップ 10 [Client Health] テンプレートを使用している場合は、次のフィルタを使用できます。
- [Client Type] : 範囲の隣にあるチェックボックスをオンまたはオフにして有線またはワイヤレスを選択し、これらのタイプのデバイスを範囲に含めます。
 - [SSID] : 範囲の隣にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、範囲に SSID を含めます。検索フィールドに入力して SSID をフィルタリングします。このフィルタはワイヤレスデバイスにのみ適用されます。
 - [Host Name] : 範囲に含めるホスト名を入力します。パーセント記号 (%) をワイルドカードとして使用し、それぞれの入力後に Enter キーを押します。

- [Device Type] : デバイスの OS の種類 (iOS、Android など) を入力して範囲に含めます。パーセント記号 (%) をワイルドカードとして使用し、それぞれの入力後に Enter キーを押します。
- [MAC Address] : 範囲に含める MAC アドレスを入力します。パーセント記号 (%) をワイルドカードとして使用し、それぞれの入力後に Enter キーを押します。
- [IP Address] : 範囲に含める IP アドレスを入力します。パーセント記号 (%) をワイルドカードとして使用し、それぞれの入力後に Enter キーを押します。

ステップ 11 [Network Health] テンプレートを使用している場合は、次のフィルタを使用できます。

- [Network Device Type] : 範囲の隣にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、範囲に含まれる 1 つ以上のデバイスタイプを選択します。検索フィールドに入力してデバイスをフィルタリングします。
- [Network OS] : 範囲の隣にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、範囲に含めるネットワークの OS バージョンを選択します。検索フィールドに入力してバージョンをフィルタリングします。
- [IP Address] : 範囲に含める IP アドレスを入力します。パーセント記号 (%) をワイルドカードとして使用し、それぞれの入力後に Enter キーを押します。
- [Host Name] : 範囲に含めるホスト名を入力します。パーセント記号 (%) をワイルドカードとして使用し、それぞれの入力後に Enter キーを押します。

ステップ 12 [次へ (Next)] をクリックします。

4 番目のステップの [(Preview)] が表示されます。

ステップ 13 選択したフィルタに基づいて更新されるクライアントのダイナミックリストを有効または無効にするには、[Dynamic list] トグルをクリックします。

ステップ 14 [Save] をクリックして範囲を保存します。

確認のダイアログが表示されます。

ステップ 15 (任意) ダッシュレットをドラッグアンドドロップすると、ダッシュボード上でのダッシュレットの場所を変更できます。

ステップ 16 ダッシュボードからダッシュレットを削除するには、次の手順を実行します。

- a) ダッシュレットの右上隅にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
- b) ダイアログボックスで、[Delete] をクリックします。

ステップ 17 [Save] をクリックしてダッシュボードを保存します。

確認のダイアログが表示されます。

(注) 新しい範囲の場合は、ダッシュボードにデータが表示されるまで最大 15 分かかります。

ダッシュボードの表示

ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、[Dashboards] > [Dashboard Library] アシユアランス > > の順に選択します。

[**ダッシュボードライブラリ (Dashboard Library)**] ウィンドウが表示され、定義されているすべてのダッシュボードの一覧が表示されます。[並べ替え (Sort By)] コントロールを使用すると、日付または名前でダッシュボードを並べ替えることができます。ダッシュボードは、[検索 (Find)] フィールドにその名前を入力して検索することができます。

- ステップ 2** お気に入りとしてマークされているダッシュボードを表示するには、[Favorite Dashboards] タブをクリックします。
- ステップ 3** 表示するダッシュボードをクリックします。
- ステップ 4** ダッシュボードのコントロールで、[Show] または [Hide] をクリックし、必要に応じてマップを表示または非表示にします。
- ステップ 5** (任意) フィルタから適切な値を選択して、期間、サイト、またはドメイン別にダッシュボードデータをフィルタ処理します。

ダッシュボードの編集または削除

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、[Dashboards] > [Dashboard Library] アシユアランス > > の順に選択します。

[**ダッシュボードライブラリ (Dashboard Library)**] ウィンドウが表示され、定義されているすべてのダッシュボードの一覧が表示されます。[並べ替え (Sort By)] コントロールを使用すると、日付または名前でダッシュボードを並べ替えることができます。ダッシュボードは、[検索 (Find)] フィールドにその名前を入力して検索することができます。

- ステップ 2** 編集または削除するダッシュボードをクリックします。
- ステップ 3** 次のいずれかを実行します。

- 変更するには、[Actions] メニューで [Edit Dashboard] を選択します。ダッシュレットを追加または削除し、ダッシュレットをダッシュボード内の別の位置にドラッグできます。設定が終了したら、[Save] をクリックします。
- ダッシュボードを削除するには、[Actions] メニューで [Delete Dashboard] を選択します。確認ダイアログで [削除 (Delete)] をクリックします。

ダッシュボードの複製

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、[Dashboards] > [Dashboard Library] アシユアランス > > の順に選択します。

[ダッシュボードライブラリ (Dashboard Library)] ウィンドウが表示され、定義されているすべてのダッシュボードの一覧が表示されます。[並べ替え (Sort By)] コントロールを使用すると、日付または名前でダッシュボードを並べ替えることができます。ダッシュボードは、[検索 (Find)] フィールドにその名前を入力して検索することができます。

ステップ2 ダッシュボードの複製アイコン (スターアイコンの隣) をクリックします。

ステップ3 [Duplicate a Dashboard] ダイアログボックスで、ダッシュボードコピーのタイトルを入力します。

ステップ4 [保存 (Save)] をクリックします。

ステップ5 コピーしたこのダッシュボードは、ダッシュレットを追加、削除、または再配置することで変更できます。


ステップ6 [保存 (Save)] をクリックしてダッシュボードを保存します。
確認のダイアログが表示されます。

ステップ7 [OK] をクリックします。

ダッシュボードをお気に入りにする

ステップ1 Cisco DNA Center のホームページで、[Dashboards] > [Dashboard Library] アシユアランス > > の順に選択します。

[ダッシュボードライブラリ (Dashboard Library)] ウィンドウが表示され、定義されているすべてのダッシュボードの一覧が表示されます。[並べ替え (Sort By)] コントロールを使用すると、日付または名前でダッシュボードを並べ替えることができます。ダッシュボードは、[検索 (Find)] フィールドにその名前を入力して検索することができます。

ステップ2 ダッシュレット名の横にある  をクリックすると、お気に入りとして登録されます。

(注) [Favorite Dashboards] タブをクリックすると、お気に入りにしたダッシュボードにアクセスできます。

ダッシュレットの位置の変更

アシユアランスのダッシュボード (デフォルト) で、ダッシュレットの位置を変更できます。

ステップ1 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center のホームページで、アシユアランス > [Dashboards] > [Health] > [Overall Health] の順に選択します。

[Overall Health] ダッシュボードが表示されます。

- Cisco DNA Center のホームページで、**アシユアランス** > **[Dashboards]** > **[Health]** > **[Network Health]** の順に選択します。
[Network Health] ダッシュボードが表示されます。
- Cisco DNA Center のホームページで、**アシユアランス** > **[Dashboards]** > **[Health]** > **Client Health** の順に選択します。
[Client Health] ダッシュボードが表示されます。
- Cisco DNA Center のホームページで **アシユアランス** > **[Dashboards]** > **[Health]** > **[Application Health]** の順に選択します。
[Application Health] ダッシュボードが表示されます。

ステップ 2 **Actions** ▼ (右上端) をクリックし、**[Edit Dashboard]** を選択します。

ダッシュボードが更新され、編集可能になります。

ステップ 3 移動するダッシュレットをクリックしてダッシュボードの別の位置にドラッグします。

ステップ 4 **[保存 (Save)]** をクリックします。
