



アプリケーション サーバの設定

- [アプリケーション サーバの概要, 1 ページ](#)
- [アプリケーション サーバの前提条件, 1 ページ](#)
- [アプリケーション サーバのタスク フロー, 1 ページ](#)

アプリケーション サーバの概要

アプリケーション サーバの機能を使用して、Cisco Unified Communications Manager とオフクラスタ、Cisco Unity Connection や Cisco Emergency Responder などの外部アプリケーション間の関連付けを維持します。アプリケーション サーバは、Cisco Unified Communications Manager と Cisco WebDialer などのアプリケーション間の情報も同期します。

アプリケーション サーバの前提条件

Cisco Unity と Cisco Unity Connection については、AXL Web サービスが Cisco Unity と Cisco Unity Connection サーバと通信するように設定されている Cisco Unified Communications Manager ノードで実行されていることを確認します。

アプリケーション サーバのタスク フロー

設定するアプリケーション サーバの種類に応じて、次のいずれかのタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	アプリケーションサーバの設定, (2 ページ)	安全に参加し、相互運用し、クラスタ内で情報を共有するために使用するアプリケーションサーバを設定します。
ステップ 2	Cisco WebDialer サーバの設定, (3 ページ)	ユーザが入力できる文字数が制限される [WebDialers のリスト (List of WebDialers)] サービスの代替手段として、Cisco WebDialer アプリケーションサーバを設定します。[アプリケーションサーバの設定 (Application Server Configuration)] ウィンドウで Cisco WebDialer アプリケーションサーバを追加したら、Cisco WebDialer Web サービスの [サービスパラメータの設定 (Service Parameter Configuration)] ウィンドウの [WebDialers のリスト (List of WebDialers)] フィールドにこのサーバが表示されます。Cisco WebDialer の設定に関する詳細は、 http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html の『 <i>Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager</i> 』を参照してください。

アプリケーションサーバの設定

安全に参加し、相互運用し、クラスタ内で情報を共有するために使用するアプリケーションサーバを設定します。

手順

-
- ステップ 1** Cisco Unified CM の管理から、[システム (System)] > [アプリケーションサーバ (Application Server)] の順に選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New)] をクリックします。
- ステップ 3** [アプリケーションサーバタイプ (Application Server Type)] ドロップダウンリストから、次のいずれかのサーバオプションを選択します。
- Cisco Unity Voice Mail 4.x 以降
 - Cisco Unity Connection
 - CUMA プロビジョニングサーバ
 - CER ロケーション管理

- リモート システム ログ サーバ

ステップ 4 [Next] をクリックします。

ステップ 5 [アプリケーションサーバの設定 (Application Server Configuration)] ウィンドウで各フィールドを設定します。フィールドとその設定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

ステップ 6 [保存 (Save)] をクリックします。

Cisco WebDialer サーバの設定

ユーザが入力できる文字数が制限される [WebDialers のリスト (List of WebDialers)] サービスの代替手段として、Cisco WebDialer アプリケーションサーバを設定します。[アプリケーションサーバの設定 (Application Server Configuration)] ウィンドウで Cisco WebDialer アプリケーションサーバを追加したら、Cisco WebDialer Web サービスの [サービス パラメータの設定 (Service Parameter Configuration)] ウィンドウの [WebDialers のリスト (List of WebDialers)] フィールドにこのサーバが表示されます。Cisco WebDialer の設定に関する詳細は、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html> の『*Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager*』を参照してください。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM の管理から、[システム (System)] > [アプリケーションサーバ (Application Server)] の順に選択します。

ステップ 2 [新規追加 (Add New)] をクリックします。

ステップ 3 [アプリケーションサーバタイプ (Application Server Type)] ドロップダウン リストから、[Cisco Web Dialer] を選択し、[次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 4 [ホスト名/IP アドレス (Host name/IP Address)] フィールドに、WebDialer サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

ステップ 5 [リダイレクタ ノード (Redirector Node)] ドロップダウンリストから、[<なし> (<None>)] か、特定の Unified Communications Manager ノードを選択します。
[<なし> (<None >)] の場合は、WebDialer サーバがすべてのノードを対象にすることを示します。

- ステップ 6** [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 7** Cisco Unified Serviceability で [ツール (Tools)] > [コントロールセンター - 機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択します。
- ステップ 8** [Cisco WebDialer Web サービス (Cisco WebDialer Web Service)] オプション ボタンをクリックします。
- ステップ 9** [再起動 (Restart)] をクリックします。
-