



ハードウェアコンポーネント

CE1300 は UCS C220 M6S サーバーをベースにしています。次のコンポーネントが含まれています。

Table 1: CE1300 アプライアンスのコンポーネントおよび対応する **UCS** パーツ番号

項目	パート	数量
シャーシ	UCSC-C220-M6S	1
プロセッサ	UCS-CPU-I6334 (3.6GHz/165W 8C/18MB DDR4 3200MHz)	1
RAM	UCS-MR-X16G1RW 16GB RDIMM SRx4 3200 (8Gb)	2
ハードディスク (SED)	UCS-HD12T10NK9 1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (SED)	2
RAID コントローラ	UCSC-RAID-220M6 Cisco 12G SASRAID コントローラ w/4GB FBWC (16 Drv) w/1U Brkt	1
NIC	UCSC-PCIE-ID10GF Intel X710-DA2デュアルポート 10G SFP+ NIC	1
	EXP-1GSFP-T (1Gb 銅線 SFP)	2
	EXP-10GSFP-SR-MP (10Gb SR 2 ファイバー SFP)	2
PSU	UCSC-PSU1-1050W	2
TPM	UCSX-TPM-002C TPM 2.0、 TCG、FIPS140-2、CC EAL4+ 認証 (M6 サーバー向け)	1

項目	パート	数量
M.2	UCS-M2-240G 240GB SATA M.2	1
M.2 Raid	UCS-M2-HWRAID Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	1
その他	UCSC-RAIL-M6 (ラックマウントキット)	1
	UCSC-HSLP-M6 (ヒートシンク)	1
	UCS-DIMM-BLK (DIMM スロットブランク)	10
	UCSC-BBLKD-L2 (HDD スロットのブランクパネル)	8

この章では、次の内容について説明します。

- [電源ケーブル, on page 2](#)
- [KVM アダプタ, on page 2](#)
- [現場交換可能コンポーネント, on page 3](#)
- [返品または交換, on page 3](#)

電源ケーブル

電源ケーブルは、Cisco からご購入いただけます。



Warning

シスコに電源ケーブルを注文しない場合は、指定されたタイプのケーブルを使用する必要があります。『Cisco UCS C220 M6 SFF ラックサーバー仕様書』を参照してください。

KVM アダプタ

KVM アダプタは、Cisco からご購入いただけます。

現場交換可能コンポーネント

次のコンポーネントは現場交換可能ではありません。

- ハードディスク
- 電源ユニット (PSU)
- ファンモジュール
- SFP ネットワーク接続モジュール (1 Gb と 10 Gb)



Caution 互換性の問題を回避するには、提供された SFP のみを使用し、[「タスク 2 : SFP ネットワーク接続モジュールを挿入する」](#)にある、SFP の他の要件を満たします。

返品または交換

何らかの理由で返品許可 (RMA) を開始する必要がある場合は、[「シスコ返品ポータル」](#)に移動します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。