



Lieferumfang

- SPA932 Attendant Console
- Anbauteil
- Zwei (2) Schrauben für Anbauteil
- Zusatzkabel
- Ständer für Desktop-Verwendung
- Kurzanleitung

Attendant Console mit 32 Tasten für das SPA962 IP-Telefon

Kurzanleitung



1 Anschluss ans SPA962

- A** Drehen Sie das SPA962 und die SPA932 mit der Vorderseite nach unten.
- B** Legen Sie das Loch in der Ausrichtungsverfiefung des SPA962 und das Loch im Anbauteil übereinander.
- C** Fixieren Sie mit der Schraube das Anbauteil am SPA962.



- D** Legen Sie das Loch in der Ausrichtungsverfiefung der SPA932 und das Loch im Anbauteil übereinander.
- E** Fixieren Sie mit der Schraube das Anbauteil an der SPA932.



E

WICHTIG: Schließen Sie Telefonkabel nicht an einen AUX-Anschluss an. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang der SPA932 enthaltene Zusatzkabel.

- F** Der AUX-Eingang befindet sich auf der Rückseite der SPA932. Schließen Sie ein Ende des Zusatzkabels an diesen Ausgang an.



F

- G** Der AUX-Anschluss befindet sich auf der Rückseite des SPA962. Schließen Sie das andere Ende des Zusatzkabels an diesen Eingang an.



G

- H** Legen Sie das Zusatzkabel in die Kabelführung ein.

- I** Befestigen Sie an beiden Geräten den passenden Ständer. Die SPA932 wird über das Zusatzkabel vom SPA962 mit Strom versorgt. Es ist keine zusätzliche Stromquelle erforderlich.

2 Anschluss einer zweiten SPA932

Es können nicht mehr als zwei (2) SPA932 Attendant Consoles für Anrufvermittlung an ein SPA962 angeschlossen werden. Sie können den untenstehenden Anweisungen entnehmen, wie eine zweite SPA932 angeschlossen werden kann. Wenn Sie keine zweite SPA932 anschließen möchten, lesen Sie bei Abschnitt 3 weiter.

- A** Legen Sie das Loch in der Ausrichtungsvertiefung der ersten SPA932 und das Loch im Anbauteil übereinander.
- B** Fixieren Sie mit der Schraube das Anbauteil an der ersten SPA932.



- C** Legen Sie das Loch in der Ausrichtungsvertiefung der zweiten SPA932 und das Loch im Anbauteil übereinander.
- D** Fixieren Sie mit der Schraube das Anbauteil an der zweiten SPA932.

WICHTIG: Schließen Sie Telefonkabel nicht an einen AUX-Anschluss an. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang der SPA932 enthaltene Zusatzkabel.

- E** Der AUX-Ausgang befindet sich auf der Rückseite der ersten SPA932. Schließen Sie ein Ende des Zusatzkabels an diesen Ausgang an.
- F** Der AUX-Eingang befindet sich auf der Rückseite der zweiten SPA932. Schließen Sie das andere Ende des Zusatzkabels an diesen Eingang an.



- G** Legen Sie das Zusatzkabel in die Kabelführung ein.
- H** Befestigen Sie an beiden Geräten den passenden Ständer. Die SPA932 wird über das Zusatzkabel vom SPA962 mit Strom versorgt. Es ist keine zusätzliche Stromquelle erforderlich.

3 Programmierbare Optionen

Lesen Sie die Seite mit Informationen zur Konfiguration von Attendant Consoles im Telefonmenü des SPA962, um die SPA932 Attendant Console zu programmieren. Detaillierte Informationen zu diesen Funktionen können Sie dem SPA900 Series Administration Guide entnehmen.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bezüglich des Produkts finden Sie im Benutzerhandbuch für das SPA-IP-Telefon unter <http://www.linksys.com/>

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Weitere Informationen sowie Anleitungen zur Fehlerbehebung erhalten Sie bei Ihrem Internet-Dienstanbieter.

Website
Innerhalb der USA:
<http://www.linksys.com>
Außerhalb der USA:
<http://www.linksys.com/international>

Linksys ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und anderen Ländern. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

SPA932-DE-QI-70424NC DF