

Cisco Unity Connection

Cisco Unity Connection 透明地将消息传送和语音组件与数据网络集成，提供了持续的全球呼叫和消息访问能力。这些基于融合的先进通信服务能使用语音命令拨打呼叫或以‘免提’模式收听消息，并从桌面检查语音留言，这些留言能够集成到电子邮件收件箱中，也能通过 Web 浏览器访问。它还具有强大的自动接听功能，包括智能路由和便于定制的呼叫屏蔽和消息通知选项。

Cisco Unity Connection 构建在一个易于安装和维护的平台之上，提供了基于 Web 浏览器的直观系统管理界面，大大简化了系统的安装、支持和日常管理，最终降低了机构的总拥有成本。

关键特性

- 智能语音消息传送使用户能以最为方便的方式与系统交互-简单、直观的电话用户界面 (TUI)提供了接听语音消息的传统方式；桌面界面通过 IMAP 或一个专用 Web 浏览器应用程序提供了对语音消息的可视访问方式；而支持语音的界面则能通过语音访问消息和目录
- 能同时与 Cisco CallManager 和市场领先的传统电话系统集成
- 在本机支持 SIP 代理服务器、指定 SIP 电话和客户端，并且支持 SIP 接入网关
- 基于浏览器的系统管理控制台和工具，便于安装和维护
- Cisco Unity Assistant 使 IT 工作人员能帮助最终用户更好地管理帐户
- 支持物理终端线(TTY)对话，以提供可访问性
- 可扩展到每服务器 72 个端口和 1500 个用户；每台服务器最多能支持 7500 名用户；一个 Exchange 环境最多能支持 25 万名用户，或者一个 Domino 环境最多能支持 10 万名用户；还拥有多种处理器、冗余风扇、冗余电源和 RAID 硬盘驱动器等服务器选项
- 支持将 Exchange 2000/Active Directory 作为单一的消息存储和目录索引
- 能使用数字集模拟与许多传统 PBX 交换机集成
- 支持多个 CCM 集群；能够点亮消息等待指示灯
- 可容错的系统工具——强大的安全性、文件复制、事件日志
- 基于 IMAP 的消息界面能够提供基本的桌面消息访问

产品特性

特性	Cisco Unity Connection 1.1
Unity 语音留言（VM）和统一消息传送（UM）的可能配置	16、32 和最多进程 能够针对 CallManager 进行配置，或者针对传统的 PBX/双集成进行配置 ¹
选项	语音留言；带 TTS 选项的集成消息传送；Unity 收件箱/可视化消息界面

¹请联系您的思科软件销售代表，了解关于集成的信息。

部分产品编号和订购信息¹

Cisco Unity Connection 服务器	
MCS-7815-I1-ECS1	MCS 7815 塔式机; 1GB; Win2K
MCS-7825-I1-ECS1	MCS 7825-IBM; 机架; 1GB RAM; sATA RAID; Win2K
MCS-7825-H1-ECS1	MCS 7825-HP; 机架; 1GB RAM; sATA RAID; Win2K
MCS-7835-I1-ECS1	MCS 7835-IBM; 机架; 2GB; RAID 1; Win2K
MCS-7835-H1-ECS1	MCS 7835-HP; 机架; 2GB; RAID 1; Win2K
MCS-7845-I1-ECS1	MCS 7845-IBM; VM-6HDD; 机架; 4GB; RAID 1(x3) 双 CPU; Win2K
MCS-7845-I1-ECS2	MCS 7845-IBM; UM-4HDD; 机架; 4GB; RAID 1(x2) 双 CPU; Win2K
MCS-7845-H1-ECS1	MCS 7845-HP; VM-6HDD; 机架; 4GB; RAID 1(x3) 双 CPU; Win2K
MCS-7845-H1-ECS2	MCS 7845-HP; UM-4HDD; 机架; 4GB; RAID 1(x2) 双 CPU; Win2K
UNITY-MCS-ML-DAT=	热插拔磁带驱动器, 用于MCS-7835H和MCS-7845H
DAT-7835-I1	热插拔IBM DAT磁带驱动器, 用于MCS-7835-I1
DAT-7845-I1	热插拔IBM DAT磁带驱动器, 用于MCS-7845-I1
MCS-EXT-DAT	外部DAT磁带驱动器, 用于MCS服务器
MCS-EXT-SDLT	外部SDLT驱动, 用于MCS服务器
MCS-EXT-SCSI	SCSI卡选项, 用于外部DAT驱动器
UNITY-EXP-CHAS=	扩展机箱
Cisco Unity Connection 1.1 软件	
UNITYU4-50USR-E=	Unity UM Exchange, 50 个用户, 16 个进程, 2 TTS
UNITYU4-100USR-E=	Unity UM Exchange, 100 个用户, 16 个进程, 2 TTS
UNITYU4-200USR-E=	Unity UM Exchange, 200 个用户, 16 个进程, 2 TTS
UNITYU4-300USR-E=	Unity UM Exchange, 300 个用户, 16 个进程, 2 TTS
UNITYV4-50USR=	UnityVM, 50 个用户, 16 个进程
UNITYV4-100USR=	UnityVM, 100 个用户, 16 个进程
UNITYV4-200USR=	UnityVM, 200 个用户, 16 个进程
UNITYV4-300USR=	UnityVM, 300 个用户, 16 个进程
UNITY-DVD-4.0=	Unity 4.0 DVD 集

UNITY-CD-4.0=	Unity 4.0 CD 集
Cisco Unity 集成	
UNITY-PBXLINK-1	PBXLink, Lucent : 4-24端口; Nortel: 4-20端口
UNITY-PBXLINK-2	PBXLink, Lucent : 4-40端口; Nortel: 4-48端口
UNITY-PIMG-DIG	PBX IP媒体网关, 用于数字集成

¹这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的 URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通过分销渠道获得。

详情垂询

请访问 Cisco Unity Connection 网站: <http://www.cisco.com/go/unity>