

تالوحملا ىلع 802.1X تقولا قاطن نيوكت 300 ةئف ةرادملا

فدهلا

ذفانملا ىلع مئاقلا ةكبشلا ىلإ لوصولا ىف مكحتلل IEEE رايعم وه 802.1X رايعم 802.1X زارطلا نوكتي. ذفانملا ةلصتملا ةزهجالل ةقداصم ةقيرط رفوي وهو (PNAC). متت نأ ديري، بللاطم هؤاعدتسا مت يذلا، ليمل او مدختسملا. اعزجا ةثالث نم ايعدتسا نيتماعد نيب عقي يذلا زاوجل او، ةقداصملا موقبي يذلا مداخل او، هتقداصم اطشن 802.1x اهيف نوكتي ةينمز ةرتف ديدحتل تقولا قاطن مادختسا متي. اقدصم ةكبشلا ىلإ لوصولا نم دحلل اديفم اذه نوكتي نأ نكمي. ةنكمملا 802.1x ذفانم ىلع ةكبش لوصولا نم دحلا ةكبشلا لوؤسملا نكمي، لاثملا لىبس ىلع. ةنيعم تاقوا ىف تاقاطن 20 ىلإ لصي ام 300 Series switch لوحملا معدني. طقف لمعلا تاغاس ىلإ Office ةقلاطم ةينمز.

عجار. ذفانملا ةقداصم ةحفص لالخ نم ام ذفانمب هطبر بجي، ينمزل قاطنلا ىرس يكل لوصولل 200/300 ةئف ةرادملا تالوحملا ىلع 802.1X ةداملا [ذفانملا ةقداصم نيوكت](#) تامولعمل نم ديزم ىلع.

تالوحملا ىلع ةرركتملا او ةقلاطملا ةينمزل قاطنلا نيوكت ةيفيكل لاقملا اذه حرشي 300 ةلسلسلا نم ةرادملا.

قبيطتلل ةلباقلا ةزهجال

· SF/SG 300 Series ةرادملا تالوحملا

جماربل رادصا

• 1.3.0.62

قلاطملا تقولا قاطن نيوكت

> نيئاتل رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال [ينمزل قاطنلا](#) ةحفص حتف متي. ينمزل قاطنلا > 802.1X

Time Range

Time Range Table			
<input type="checkbox"/>	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
0 results found.			
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Edit..."/>	<input type="button" value="Delete"/>	
<input type="button" value="Recurring Range"/>			

ينمز قاطن ةفاضلا ةذفان رهظت (Add) ةفاضلا قوف رقنا 2. ةوطخلال

Time Range Name: (14/32 Characters Used)

Absolute Starting Time: Immediate
 Date Time HH:MM

Absolute Ending Time: Infinite
 Date Time HH:MM

يُنمزل قاطنل مسال قح يف ينمزل قاطنل مسال لخدأ 3. ةوطخل

قلطملا عدبل تقو قح يف بوغرملا عدبل تقو لثام يذال اقاتنال رز رقنا 4. ةوطخل

هؤاشنا هي متي يذال تقولا نم ينمزل قاطنل أدبي — يروف.

ةلدسنملا ةمئاقلا نم عدبل تقو رتخأ — تقولا وخيراتلا.

تقو قح يف بوغرملا ةياهنل تقو عم قفاوتي يذال رايتخال رز قوف رقنا 5. ةوطخل
 قاطنل اهاتنال

أدبأ يهتني الو يهتني ال ينمزل قاطنل — يهتني ال

ةلدسنملا ةمئاقلا نم اهاتنال تقو رتخأ — تقولا وخيراتلا.

يُنمزل قاطنل عاشنا متي. قبطي ةقطط 6. ةوطخل

Time Range

Time Range Table			
<input type="checkbox"/>	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
<input type="checkbox"/>	Business Hours	2013-Jan-08 12:00:00	2014-Jan-01 00:00:00

هريحت يف بغرت يذال ينمزل قاطنل رايتخال ةناخ دح، ينمز قاطن ريرحتل 7. ةوطخل
 ريرحت قوف رقناو

رقناو هفدح ديرت يذال ينمزل قاطنل رايتخال ةناخ دح، ينمز قاطن فذحل 8. ةوطخل
 فذح.

قاطنل نيوكت راركت

همادختسا متي. قاطنل ينمز قاطن بناجب هنيوكت متي ينمز قاطن وه رركتملا قاطنل
 طقف ءانيم ربتعي. ربكأ لكش ب نكمم 802.1x ذفنم يلع 802.1x طيشنت تقو ديدحتل
 نوكي يقلتني نراق تقو رركتمو قاطنل ءاوس دح يلع نا طشن

> نيوماتل رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالال لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخل
 رركتملا قاطنل ءح فصفحتفت. رركتملا قاطنل > 802.1X

Recurring Range

Recurring Range Table	
Filter: Time Range Name equals to	Business Hours <input type="button" value="Go"/>
<input type="checkbox"/> Recurring Starting Time	Recurring Ending Time
0 results found.	
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="button" value="Time Range"/>	

يتم زل قاطن لرتخ، لى واسي ي نزل قاطن ل مسا ل دس ن م ل عم لاق ل ن م 2. و طخ ل ه ل ع رر ك ت م قاطن ق ي ب ط ت د ي ر ت ي ذ ل ب و غ ر م ل ق ل ط م ل

ل ع ا ه ق ي ب ط ت م ت ي ت ل ا رر ك ت م ل ا قاطن ل ض ر ع م ت ي . ل ا ق ت ن ا ل ع ر ق ن ا 3. و طخ ل د د ح م ل ي ن م ز ل قاطن ل

رر ك ت م قاطن ا فاض ا ذ ف ا ن ر ه ط ت . (Add) ا فاض ا ق و ف ر ق ن ا 4. و طخ ل

Time Range Name:	Business Hours		
Recurring Starting Time:	Day of the Week	Mon <input type="button" value="v"/>	Time 08 <input type="button" value="v"/> 00 <input type="button" value="v"/> HH:MM
Recurring Ending Time:	Day of the Week	Fri <input type="button" value="v"/>	Time 17 <input type="button" value="v"/> 00 <input type="button" value="v"/> HH:MM
<input type="button" value="Apply"/>		<input type="button" value="Close"/>	

ي ذ ل ي ن م ز ل قاطن ل رتخ ا ي ن م ز ل قاطن ل مسا ل دس ن م ل عم لاق ل ن م 5. و طخ ل رر ك ت م ل قاطن ل ه ل ع ق ب ط ي س

م و ي ل دس ن م ل عم لاق ل ن م رر ك ت م ل قاطن ل ل ا د ب ل ا ت ق و ن ي و ك ت ب م ق 6. و طخ ل رر ك ت م ل ا د ب ل ا ت ق و ل ق ح ي ف ت ق و ل ا و ع و ب س ا ل ا

ت ق و ل ا و ع و ب س ا ل ا م و ي عم لاق ن م رر ك ت م ل قاطن ل ل ا ه ا ت ن ا ل ا ت ق و ن ي و ك ت ب م ق 7. و طخ ل رر ك ت م ل ا ه ا ت ن ا ل ا ت ق و ل ق ح ي ف ل دس ن م ل

ي ن م ز ل قاطن ل ل ي رر ك ت م ل قاطن ل ا فاض ا م ت ت . ق ب ط ي ا ق ط ق ط 8. و طخ ل

Recurring Range

Recurring Range Table	
Filter: Time Range Name equals to	Business Hours <input type="button" value="Go"/>
<input type="checkbox"/> Recurring Starting Time	Recurring Ending Time
<input type="checkbox"/> Mon, 08:00:00	Fri, 17:00:00
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="button" value="Time Range"/>	

ر ق ن ا و ه ف ذ ح د ي ر ت ي ذ ل رر ك ت م ل قاطن ل ل ا ي ت خ ا ل ا ن ا خ د ح ، رر ك ت م قاطن ف ذ ح ل 9. و طخ ل ف ذ ح

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتلبل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل