طاقن ىلع يئاوەلا ذفنم نىيعت مەف قىعانصلا قىكلساللا لوصولا

تايوتحملا

<u>ةمدق مل ا</u>

<u>ةيساسأ تامولعم</u>

IW9165e دفنم نييعت

<u>يئاوەلا بيكرت تاظحالم</u>

<u> W9167 يئاوەلا ذفانم نىيىعت</u>

<u>يئاوەلا بېكرت تاظحالم</u>

<u>URWB ل ةموعدملا تايئاوهلا</u>

ةمدقملا

، ةيعانصلا قيكلساللا لوصولا طاقن ىلع يئاوهلا ذفنم نييعت دنتسملا اذه فصي المادي الا9167 و 1W9165 جذامنلل قصاخو

ةيساسأ تامولعم

نم ةيقوثوملا قئاف يكلسال لقن وأ Wi-Fi 6 قئيه كلع هذه لوصولا طاقن لمعت نأ نكمي كرم ةيقوثوملا قئاف يكلسال لقن وأ Wi-Fi 6 قئاتك كانت والتحقيق التعلق ال


IW9165e يئاوه ذفنم نييعت

.2x2 ةعرسب نييكلسال نيزاهج ىلع IW9165E زارط ةيكلساللا لوصولا طاقن يوتحت

- زترهاجيم 80 و 40 و 20 ةعرسب تاونق :2×2 5-GHz ويدار
- زترهاجيم 160 و 80 و 40 و 20 ةعرسب تاونق :2×2 5/6-GHz ويدار •



ةددعتم تايئاوه امإ بيكرت نكمي ،تابلطتملا ىلع ءانبو .تايئاوهلل RP-SMA ذفانم 4 كانه الادعتم تايئاوه امإ بيكرت نكمي ،تابلطتملا يف نينثالا نم طيلخ وأ ةهجوم تايئاوه وأ تاهاجتالا



ذفانملا وأ 1،2 ةجودزملا ذفانملا امإ مادختسا كنكميف ،طقف دحاو 2x2 ويدار مدختست تنك اذإ ةعبرألا ذفانملا عيمج مادختسا كنكميف ،2x2 ويدارلا ةزهجأ نم الك مدختست تنك اذإ .3،4 5 لمعت نأ 1،2 ذفانملل نكمي .3،4 و 1،2 ذفانملا يأ نارتقالا سفن ىلع يوتحت يتلا اهرفوت دنع زترهاجيج 6 و زترهاجيج 5 نم الك لمعت نأ 3،4 ذفانملل نكميو ،طقف زترهاجيج

يئاوهلا بيكرت تاظحالم

- تايئاوه مسر بجيف ويدارلا ةزهجأ نم يأب تاهاجتإلا ةددعتم تايئاوهلا ليصوت ةلاح يف كلخادتلا بنجتل ايسأر الصفنم (م 1) .مادقأ 3 نع لقت ال قفاسم ىلع يكلسال زاهج لك لخادتلا بنجتل ايسأر الصفنم (م 1) .مادقأ 3 نع لقت ال
- ىلع امەلعجف ،نىيىكلساللا نىزاەجلا الكب قلصتم قىماجتالا تايىئاوەلا تىناك اذا كىلى اللەسلىكى اللەسلىكى دەنىڭ الىلىكى دەنىڭ دەن
- الك) ويدارلل نيذفنملا الكب تاهاجتالا يددعتم نيلقتسم نييئاوه ليصوت ةلاح يف قلاح يف ويدارلل نيذفنملا وأ 2 و 1 نيذفنملا عضو متي ،(4 و 3 نيذفنملا وأ 2 و 1 نيذفنملا وأ 2 و 1 نيذفنملا وسوبال المناطقة والمناطقة ويناطقها والمناطقة والمناطق

: URWB دادعإل ةموعدملا تايئاوهلا


- IW-ANT-OMM-53-N= (زترهاجيج 5 ةعرسب تاهاجتالا ددعتم يئاوه)
- IW-ANT-PNL-59-N= (ةجرد 45-/+ زترهاجيج 5 ةعرسب ذفانملا يئانث هاجتالا قحول يئاوه)
- IW-ANT-SKS-514-Q= (چەرد 45-/+ لىمل يئانث ،زترەاجىج 5 يەاجتال شرقل كمس يئاوە) = (قبطقتسم
- IW-ANT-SKD-513-Q= (ەاجتالا يئانث ،زترەاجيج 5 ةعرسب ەاجتالا يئانث شرقلا يئانث ،زترەاجيج 5 ئالا-45 الله عالى ئالىڭ ،زترەاجيج 5 ئالىك ،زترەاجي ئالىك ،

IW9167 يئاوەلا ذفانم نېيعت

لوصو ةطقن يهو 4x4 يكلسال لاسرا ةزهجأ ةثالث ىلع IW9167E لوصولا ةطقن يوتحت تاقاطنلا ةيثالث.

- زترهاجيم 20 ةعرسب تاونق :زترهاجيج 4.4 ةعرسب 4x4 ويدار
- زترهاجيم 80 و 40 و 20 ةعرسب تاونق :6Hz 4x4 ويدار
- زترهاجيم 160 و 80 و 40 و 20 ةعرسب تاونق :4x4 زترهاجيج 5/6 ويدار


لوصولا ةطقن ىلع 8x N-type يئاوه ذفانم دجوت.



انه نيبملا بيترتلاب قينامثلا N عون نم يئاوهلا ذفانم عيمج ىلع قمالع عضو متي معدي امنيب ،زترهاجيج 5 و زترهاجيج 5 . 5 قعرسب ليغشتلا 5 و 5 و 5 و زترهاجيج 5 و زيرهاجيج و زيرهاجيج 5 و زيرهاجيج و زيرهاجي و زيرهاجيج و زيرهاج و زيره

و 4x4 غلبت يتلا ةفلتخملا تانيوكتلا معد نكمي .زترهاجيج 5 8 و 7 و 6 و 5 ةعرسب ذفانملا 2x2 و 2x و 2x و 2x و 2x و 2x و 3x و كانملا و 2x2


Flexible Antenna Assignment details



ة فلتخم تانيوكت يف ةينامثلا ذفانملا مادختسإ ةيفيك ضرع يف ةروصلا هذه دعاست.

- 1. 4x4 مادختسأ ،نيءكلساللا نيزاهجلا الك ىلع 4x4 مادختسإ قلاح يف .1 2 ويدارلل 8 7 6 5 ذفانملاو 1 ويدارلل.
- 2. فعرسب 4 3 و ،زترهاجيج 4 .2 ةعرسب 2 1 ذفانملا مدختساً ،2 × نيذفنم مادختساً ةلاً حيف .2 تعرسب 4 3 و ،زترهاجيج 5 قعرسب 6 5 و ،زترهاجيج 5 قعرسب 6 كو ياترهاجيج 5 قعرسب 6 كو ياترهاجي 5 قعرسب 6 كو ياترها كو ياتر
- 3. لمعتسي 1x1 لمعتسي نا 1x عانيمو ،زتريهاجيج 5 ل 4 عانيم ،زتريهاجيج 5 ل 4 عانيمو ،زتريهاجيج 5 ل 4 عانيم ،زتريهاجيج 6/5 ل

Flexible Antenna Assignment details



.IW9167E زارطلا يف ةحاتملا ةثالثلا ةيكلساللا تانيوكتلا رهظت ،ةروصلا هذه يف

نيوكتلا اذه مادختسإ نكمي ،1x1 نيوكت ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ .1

ويدار	ذفنملا	رتاوت
0 ويدار	1	زترەاجيج 2.4
1 ويدار	4	زترہ اغيغ 5
2 ويدار	5	زترەاجيج 5/6

نيوكتلا اذه مادختسإ نكمي ،2x2 نيوكت ىل إ ةجاح كانه تناك اذا .2

ويدار	ذفنملا	رتاوت
0 ويدار	2و ،1	زترەاجيج 2.4
1 ويدار	3، 94	زترہ اغيغ 5
2 ويدار	5، 96	زترەاجيج 5/6

نيوكتلا اذه مادختسإ نكمي ،4x4 نيوكت يلإ ةجاح كانه تناك اذإ .3

ويدار	ذفنملا	رتاوت
1 ويدار	4 و 3 و 2 و 1	زترەاجيج 5 /2.4
2 ويدار	8 و 7 و 6 و 5	زترەاجيج 5/6

يئاوهلا بيكرت تاظحالم

- .8-5 و 4-1 ذفانملاب ةرشابم تاهاجتإلا قددعتم تايئاوهلا ليصوتب مقت ال
- قدحتم تالباك مدختسأ ،زترهاجيج 5 ددرتب لمعت يتلا ويدارلا قزهجأ نيب لخادتلا بنجتل للاحتمام تالباك من البنجة كالمعتمدة والمعتمين البنجة المعتمدة والمعتمدة المعتمدة ا
- سيل نكلو 8 ىلا 5 وأ 4 ىلا 1 نم ذفانملاب تاهاجتالا ةددعتم تايئاوهلا ليصوت نكمي أب ين نكوي يأب يناوهلا يذفنم نم بيكرت يأب
- ددرتب ةيكلساللا لاسرإلا ةزهجأ نم لكب ةيهاجتا تايئاوه ليصوتب تمق اذإ كىل درتب قيكلساللا للسرإلا قزهجاً نم لكب قيهاجتا تايئاوه ليصوتب تمق اذا كىل على على على الله على المادية الله على المادق أكال المادية الله على الله

URWB ل ةموعدملا تايئاوهلا

- IW-ANT-OMM-53-N= (زترهاجيج 5 ةعرسب تاهاجتالا ددعتم يئاوه)
- IW-ANT-PNL-59-N= (ةجرد 45-/+ زترهاجيج 5 ةعرسب ذفانملا يئانث هاجتإلا ةحول يئاوه)
- IW-ANT-SKS-514-Q= (چەرد 45-/+ لىملا يئانث ،زترەاجىج 5 يەاجتالا شرقلا كەس يئاوە) = (قبطقتسم
- IW-ANT-SKD-513-Q= (ەاجتالا يئانث ،زترەاجيج 5 قعرسب ەاجتالا يئانث شرقلا يئانث ،زترەاجيج 5 ئعرسب ەاجتالا يئانث ،
- IW-ANT-H90-510-N= (زترهاجيج 5 ةعرسب ذفانملا يئانث نرقلل يئاوه)
- FLMESH-HW-ANT-28 (هُفاحِب زِيَّمَتي يَذَّل ا ذَفُانَمَل ا يِئانَثُ هاجَتال ا قَحُولُل ا يِئاوه) 5 ةفاحِب زِيَّمَتي يَذَّل ا ذَفُانَمَل ا يِئانَثُ هاجَتال ا

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفية أن أفضل تمهرت التوالية التولية المالية المالية